



## シャーシ関連の設定

---

この章は、次の内容で構成されています。

- [サーバの電源管理](#) (1 ページ)
- [Web UI からのホスト名/IP アドレスの ping](#) (2 ページ)
- [ロケータ LED の切り替え](#) (3 ページ)
- [時間帯の選択](#) (3 ページ)

## サーバの電源管理

### 始める前に

このタスクを実行するには、**user** または **admin** 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

### 手順

---

- ステップ 1** [ナビゲーション (Navigation)] ペインの [シャーシ (Chassis)] メニューをクリックします。
- ステップ 2** [シャーシ (Chassis)] メニューで [サマリー (Summary)] をクリックします。
- ステップ 3** 作業ウィンドウ上部のツールバーで、[Host Power] リンクをクリックします。
- ステップ 4** ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

Actions	説明
電源オン	選択されたサーバーの電源を投入します。

Actions	説明
<b>Power Off</b>	<p>タスクがサーバーで実行されていても、選択されたサーバーの電源をオフにします。</p> <p><b>重要</b>      ファームウェアまたは BIOS の更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバーの電源をオフにしたり、サーバーをリセットしたりしないでください。</p>
<b>Power Cycle</b>	<p>選択したサーバの電源をオフにしてからオンにします。</p>
<b>Hard Reset</b>	<p>選択したサーバを再起動します。</p>
<b>Shut Down</b>	<p>オペレーティングシステムがこの機能をサポートしている場合、選択したサーバをシャットダウンします。</p>

## Web UI からのホスト名/IP アドレスの ping

### 始める前に

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

### 手順

**ステップ 1** 作業ウィンドウ上部のツールバーで、[Ping] アイコンをクリックします。

**ステップ 2** [Ping Details] ダイアログボックスで、次のフィールドを更新します。

Actions	説明
*[ホスト名/IPアドレス (Hostname/IP Address) ] フィールド	<p>到達するホスト名または IP アドレス。</p>
*[再試行回数 (Number of Retries) ] フィールド	<p>IP アドレスに ping を送ることが許可された再試行の最大数。デフォルト値は 3 です。有効な範囲は 1 ~ 10 です。</p>
*[タイムアウト (Timeout) ] フィールド	<p>ping の最大応答時間。デフォルト値は 10 秒です。有効な範囲は 1 ~ 20 秒です。</p>

Actions	説明
[pingステータス (Ping Status) ] フィールド	ping の結果を表示します。
[Details] ボタン	ping アクティビティの詳細が表示されます。
[Ping] ボタン	IP アドレスを ping します。
[Cancel] ボタン	ping せずにダイアログボックスを閉じます。

ステップ3 [Ping]をクリックします。

## ロケータ LED の切り替え

### 始める前に

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

### 手順

ステップ1 [ナビゲーション (Navigation) ] ペインの [シャーシ (Chassis) ] メニューをクリックします。

ステップ2 [シャーシ (Chassis) ] メニューで [サマリー (Summary) ] をクリックします。

ステップ3 作業ウィンドウ上部のツールバーで、[Locator LED] リンクをクリックします。

ステップ4 [Turn On Locator LED] または [Turn Off Locator LED] を選択します。

## 時間帯の選択

### 始める前に

このタスクを実行するには、admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

### 手順

ステップ1 [ナビゲーション (Navigation) ] ペインの [シャーシ (Chassis) ] メニューをクリックします。

ステップ2 [シャーシ (Chassis) ] メニューで [サマリー (Summary) ] をクリックします。

ステップ3 [Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information] 領域で、[Select Timezone] をクリックします。

[タイムゾーンの選択 (Select Timezone)] 画面が表示されます。

**ステップ 4** [Select Timezone] ポップアップ画面で、マップの上にカーソルを移動してロケーションをクリックしてタイムゾーンを選択するか、または [Timezone] ドロップダウンメニューからタイムゾーンを選択します。

**ステップ 5** [OK] をクリックします。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。