



連絡先


- [社内ディレクトリ](#), 1 ページ
- [パーソナルディレクトリ](#), 3 ページ
- [ファストダイヤルコードとパーソナルディレクトリ](#), 5 ページ
- [Cisco WebDialer](#), 7 ページ

社内ディレクトリ

[社内ディレクトリ]メニューには、電話機からアクセスできる社内の連絡先が含まれています。システム管理者はこのディレクトリを設定および保守します。

連絡先の検索と連絡先へのダイヤル


手順



- ステップ 1** [連絡先]  を押します。
- ステップ 2** [社内ディレクトリ] を選択します
- ステップ 3** 次のオプションのいずれかを選択します。
- 名
 - 姓
 - 番号
- ステップ 4** 検索条件の情報を入力して [送信] を押し、連絡先を選択します。
- ステップ 5** 次のいずれかの操作を実行します。
- [ダイヤル] を押します。

- [編集] を押して連絡先番号を編集し、次に [ダイヤル] を押します。
- 回線ボタンを押します。
(注) Cisco IP Phone 7811 には回線ボタンがありません。
- スピーカフォン  を押します。
- ヘッドセット  を押します。
(注) Cisco IP Phone 7811 ではヘッドセットをサポートしていません。
- ハンドセットを取り上げます。

コール中の検索およびダイヤル

手順

- ステップ 1 [連絡先]  を押します。
- ステップ 2 [社内ディレクトリ] を選択します。
- ステップ 3 次のオプションのいずれかを選択します。
 - 名
 - 姓
 - 番号
- ステップ 4 検索条件の情報を入力して [送信] を押し、連絡先を選択します。
- ステップ 5 次のいずれかの操作を実行します。
 - [ダイヤル] を押します。
 - [編集] を押して連絡先番号を編集し、次に [ダイヤル] を押します。

(注) コールで通話中にスピーカフォン ボタン  またはヘッドセット ボタン  を押すと、現在のコールが終了します。

(注) Cisco IP Phone 7811 ではヘッドセットをサポートしていません。


パーソナル ディレクトリ

パーソナルディレクトリには、個人の連絡先リストが含まれています。ファストダイヤル用に、ファストダイヤルコードを自分のパーソナルディレクトリ エントリへ割り当てられます。

パーソナルディレクトリは、電話機または Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータルから設定できます。電話機を使用して、ファストダイヤルコードをディレクトリ エントリに割り当てます。詳細については、『Cisco Unified Communications Self Care Portal User Guide』（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/useroptions/10_5_1/CUCM_BK_U437D0F8_00_self-care-user-guide-1051.html）を参照してください。

パーソナル ディレクトリ エントリの追加

手順

-
- ステップ 1 [連絡先]  を押します。
 - ステップ 2 パーソナルディレクトリにログインします。
 - ステップ 3 [個人アドレス帳] を選択します。
 - ステップ 4 [送信] を押します。
 - ステップ 5 [新規] を押して、名前とニックネームを入力します。
 - ステップ 6 [電話] を押して、電話番号と必要なアクセスコードを入力します。
 - ステップ 7 [送信] を押します。
-

パーソナル ディレクトリ エントリの編集

手順

-
- ステップ 1 パーソナルディレクトリにログインします。
 - ステップ 2 [パーソナルアドレス ディレクトリ] を選択します。
 - ステップ 3 [送信] を押します。
 - ステップ 4 エントリを選択します。
 - ステップ 5 名前またはメールアドレスを変更するには、[編集] を押します。
 - ステップ 6 名前またはメールアドレスを変更します。
 - ステップ 7 [更新] を押します。
-


パーソナルディレクトリのエントリの削除

手順

- ステップ1 パーソナルディレクトリにログインします。
 - ステップ2 [パーソナルアドレスディレクトリ]を選択します。
 - ステップ3 [送信]を押してエントリを検索します。
 - ステップ4 エントリを選択します。
 - ステップ5 [編集]を押します。
 - ステップ6 [削除]を押します。
 - ステップ7 [OK]を押して、削除を確認します。
-


パーソナルディレクトリのログインおよびログアウト

手順

- ステップ1 [連絡先]  を押します。
 - ステップ2 [パーソナルディレクトリ]を選択します。
 - ステップ3 ユーザIDと暗証番号を入力し、[送信]を押します。
 - ステップ4 [ログアウト]を選択し、[選択]を押してから [OK]を押します。
-

パーソナルディレクトリからの番号のダイヤル


手順

- ステップ1 [連絡先]  を押します。
- ステップ2 パーソナルディレクトリにログインします。
- ステップ3 [パーソナルディレクトリ]を選択します。
- ステップ4 [送信]を押してエントリを検索します。
- ステップ5 ダイヤルするエントリを選択します。
- ステップ6 次のいずれかの操作を実行します。

- [ダイヤル] を押します。
- 回線ボタンを押します。
 - (注) Cisco IP Phone 7811 には回線ボタンがありません。
- スピーカフォンを押します。
- ヘッドセットを押します。
 - (注) Cisco IP Phone 7811 ではヘッドセットをサポートしていません。
- ハンドセットを取り上げます。

パーソナルディレクトリのエントリの検索

手順


- ステップ 1 [連絡先]  を押します。
- ステップ 2 パーソナルディレクトリにログインします。
- ステップ 3 [個人アドレス帳] を選択します。
- ステップ 4 次のいずれかまたはすべてを選択します。
 - 姓
 - 名
 - ニックネーム
- ステップ 5 検索条件の情報を入力して [送信] を押します。

ファストダイヤルコードとパーソナルディレクトリ

ファストダイヤルコードとパーソナルディレクトリを管理するには、電話機の[連絡先]メニューを使用します。


ファストダイヤルコードのパーソナルディレクトリエントリへの割り当て

手順

- ステップ1 [連絡先]  を押します。
 - ステップ2 [パーソナルディレクトリ] を選択します。
 - ステップ3 [個人アドレス帳] を選択します。
 - ステップ4 名前を入力して [送信] を押します。
 - ステップ5 [選択] を押してから [ファスト] を押します。
 - ステップ6 番号を選択し、[選択] を押します。
 - ステップ7 未割り当てのファストダイヤルインデックスにスクロールし、[選択] を押します。
-


ファストダイヤルコードを使用したコールの発信

手順

- ステップ1 [連絡先]  を押します。
 - ステップ2 パーソナルディレクトリにログインします。
 - ステップ3 [個人ファストダイヤル] を選択し、ファストダイヤルコードまでスクロールします。
(注) ファストダイヤルコードをさらに取得するには [次へ] を押します。
 - ステップ4 目的のファストダイヤルコードを選択して、[ダイヤル] を押します。
-

ファストダイヤルコードの削除

手順

- ステップ1 [連絡先]  を押します。
- ステップ2 パーソナルディレクトリにログインします。
- ステップ3 [個人ファストダイヤル] を選択し、ファストダイヤルコードを検索します。
- ステップ4 目的のコードを選択して [削除] を押します。
- ステップ5 インデックスを選択して [削除] を押します。

Cisco WebDialer

Cisco WebDialer を使用すると、Web ブラウザで項目を選択することで、ディレクトリ連絡先へのコールを Cisco IP Phone で発信できます。

詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

Cisco WebDialer と他のオンライン社内ディレクトリの使用

手順

- ステップ1 Web ブラウザで、Cisco WebDialer に対応したページのアドレスを入力します。
`https://[CUCM IP]/webdialer/Webdialer`
- ステップ2 プロンプトが表示されたら、ユーザ ID とパスワードを入力します。
(注) Cisco WebDialer を初めて使用する場合は、[コールの開始] ウィンドウで設定を確認します。
- ステップ3 回線または電話を選択します。
1本の回線を持つ電話機を1台だけ使用している場合は、適切な電話機と回線が自動的に選択されます。
同じタイプの電話機が複数ある場合、リストでは、デバイスタイプとMACアドレスによって電話機が識別されます。電話機にMACアドレスを表示するには、[アプリケーション]>[電話の情報]を選択します。
- ステップ4 ダイヤルする電話番号を入力し、[ダイヤル]を選択します。
- ステップ5 コールが終了したら、[終了]を選択するか、ハンドセットを置きます。

Cisco WebDialer の設定の変更

手順

-
- ステップ 1** Cisco WebDialer を使用してコールを開始し、[コールの開始] ウィンドウにアクセスします。
- ステップ 2** [コールの開始] ウィンドウから、次のいずれかのオプションを選択します。
- 優先する言語
 - 優先するデバイス
- ステップ 3** 回線または電話を選択します。
- (注) 1本の回線を持つ電話機を1台だけ使用している場合は、適切な電話機と回線が自動的に選択されます。
- 同じタイプの電話機が複数ある場合、リストでは、デバイスタイプとMACアドレスによって電話機が識別されます。電話機にMACアドレスを表示するには、[アプリケーション]>[電話の情報]を選択します。
- ステップ 4** エクステンション モビリティ プロファイルを持っている場合、[コールに使用するデバイス] ドロップダウンメニューから [エクステンション モビリティ] を選択します。
- ステップ 5** [コールの確認ダイアログを表示しない] および [自動終了の無効化] を選択してないことを確認します。
- (注) [コールの確認ダイアログを表示しない] を選択すると、次に電話機を使うときに、[コールの開始] ウィンドウが表示されません。[自動終了の無効化] を選択すると、[コールの開始] ウィンドウは15秒後に自動的に閉じません。
-

Cisco WebDialer からのログアウト

手順

-
- ステップ 1** [コールの開始] または [終了] ウィンドウにアクセスします。
- ステップ 2** [ログアウト] を選択します。
-