



電話設定のカスタマイズと電話ステータスの表示

呼び出しトーンや画面の設定などの設定を調整することにより、電話機をカスタマイズすることができます。

電話ロック機能を有効にすることによって電話機へのアクセスを保護することができます。電話機の電源をオンにした後で、電話機が無線ネットワークで認証する前に、パスワードを入力する必要があります。

Profiles Settings メニューにアクセスすると、システム管理者の電話機の設定方法によって、画面に電話ステータスしか表示されないことがあります。

電話機のトラブルシューティングの際に、電話機のソフトウェアやネットワーク設定についての情報の表示が必要になることがあります。詳細については、次の項を参照してください。

- 電話ステータスの表示 (P.127)
- ネットワーク設定の表示 (P.129)

電話設定の変更

Phone Settings メニューを使用して、Cisco 無線 IP 電話 7920 の電話設定オプションを複数の中から選択することができます。Phone Settings メニューのオプションが表示されない場合は、システム管理者によってその電話のローカル設定が制限されています。

呼び出しトーンの設定の変更


呼び出しトーンの設定にアクセスするには、**Menu** を押し、◀または▶を押して Phone Settings メニューに切り替えます。**Phone Settings** を選択すると、オプションのリストが表示されます。

項目	操作
各内線の呼び出しトーンの変更	<p data-bbox="425 221 926 351">Ring Tones にスクロールして選択し、Select Ring Tone にスクロールして選択します。</p> <p data-bbox="425 389 926 713">特定の呼び出しトーンを割り当てる内線を選択し、目的の呼び出しトーンにスクロールして選択します。選択した呼び出しトーンが再生され、その横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。Back を押して Phone Settings に戻ります。</p> <p data-bbox="425 751 926 925">2 つのデフォルトの呼び出しトーン、およびユーザがダウンロードした 1 つの呼び出しトーンの中から選択できます。</p>

項目	操作
<p>Cisco CallManager からの呼び出しトーンのダウンロード</p>	<p>Ring Tones>Download Ring Tone を選択します。リストで目的の呼び出しトーンにスクロールして、選択します。◀または▶を押して Play を表示し、これを押して選択した呼び出しトーンを聞きます。</p> <p>Select に切り替えて選択します。ダウンロードした呼び出しトーンの隣に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。Back を押して Phone Settings に戻ります。</p> <p>ダウンロードした呼び出しトーンが電話機の呼び出しトーンのリストに表示されます。</p>

電話機の画面設定の変更


電話画面および表示される情報を制御する設定を変更するには、**Menu > Phone Settings** を選択します。

項目	操作
電話画面に表示される言語の変更	<p>Language にスクロールして選択し、目的の言語にスクロールしてその言語を選択します。選択した言語の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。</p> <p></p> <p>(注) 画面上は選択した言語にすぐに変更されます。</p>
電話画面の起動メッセージの変更	<p>Greeting Message にスクロールして選択し、Edit を押します。メッセージを 15 文字以内で入力します。P.37 の「テキストの入力と編集」を参照してください。OK を押して変更内容を保存し、Back を押して Phone Settings に戻ります。</p>

項目	操作
メインの電話画面メッセージの変更	<p>Welcome Message にスクロールして選択し、Edit を押します。メッセージを 10 文字以内で入力します。P.37 の「テキストの入力と編集」を参照してください。OK を押して変更内容を保存し、Back を押して Phone Settings に戻ります。</p>
電話画面のバックライトの変更	<p>Backlight にスクロールして選択します。Off または On にスクロールして、Select を押します。</p>

電話ロックの設定の変更

電話ロック機能を制御する設定を変更するには、**Menu > Phone Settings** を選択します。

項目	操作
<p>電話機の電源をオンにするとロック解除するパスワードの入力を要求する</p>	<p>Phone Lock にスクロールして選択し、On/Off にスクロールして選択します。Off にスクロールして電話ロックを無効にするか、On にスクロールして電話ロックのパスワードを要求するように設定して、Select を押します。</p>
<p>電話ロックのパスワードを変更する</p>	<p>Phone Lock にスクロールして選択し、Password にスクロールして選択します。Edit を押して電話ロックのパスワード(*や#を含む 10 文字まで)を入力します。OK を押して変更内容を確認し、Back を押して Phone Settings に戻ります。</p> <p></p> <p>(注) デフォルトのパスワードは、12345 に設定されています。</p>

ヒント

- 電話ロック機能が有効でパスワードを変更していない場合、**12345**（デフォルトのパスワード）を入力し、電話ロックを解除します。
- 電話ロックのパスワードを変更して忘れた場合、システム管理者に連絡して電話ロックを解除しリセットしてもらいます。個人設定および電話帳エントリがすべて削除されます。

電話ステータスの表示

トラブルシューティングの目的で、次の表に示すように、電話機のソフトウェア、ファームウェア、およびハードウェアのリリースを確認しなければならない場合があります。

項目	操作
電話ステータスのオプションの表示	Menu を押し、◀または▶を押し、 Phone Settings メニューに切り替えます。 Phone Settings を選択し、 Phone Status を選択します。
現在の設定ファイル名の表示	Current Config File にスクロールして選択し、番号を表示します。
ネットワーク統計情報の表示	Network Statistics にスクロールして選択し、ネットワーク接続時間などの統計情報を表示します。
ファームウェアのバージョン番号の表示	Firmware Info までスクロールして選択します。 Firmware Version にスクロールして選択します。

項目	操作
ボードサポートパッケージ (Bsp) ロード ID の表示	Firmware Info までスクロールして選択します。 Bsp Load ID にスクロールして選択します。
起動ロード ID の表示	Firmware Info までスクロールして選択します。 Boot Load ID にスクロールして選択します。
ハードウェア情報の表示	Hardware Info にスクロールして選択し、現在のハードウェアのリリースを表示します。

ネットワーク設定の表示

トラブルシューティングの目的で、次の表に示すように、電話機のネットワーク設定を確認しなければならない場合があります。

Network Config メニューにアクセスすると、システム管理者の電話機の設定方法によって、画面に「Not Available」と表示されることがあります。

項目	操作
現在のネットワーク設定の表示	<p>Menu > Network Config > Current Config を選択して次の設定を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • DHCP enable • DHCP server • IP address for phone • Subnet mask • Hostname for phone • Primary gateway • Primary TFTP server • Cisco CallManager servers (1-5)
電話機の MAC アドレスの表示	<p>Menu > Network Config > MAC Address を選択します。</p>

項目	操作
電話機の無線ネットワーク設定の表示	<p data-bbox="360 190 835 324">Menu > Network Config > 802.11b Configuration を選択して、次の設定を表示します。</p> <ul data-bbox="377 360 855 779" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="377 360 855 432">• Associated access point (AP) MAC address <li data-bbox="377 458 712 489">• Associated AP SSID <li data-bbox="377 515 615 546">• Network type <li data-bbox="377 572 696 603">• Current user profile <li data-bbox="377 629 752 660">• Current network profile <li data-bbox="377 686 737 717">• Key management used <li data-bbox="377 743 591 774">• Cipher used

ヒント

- システム管理者は、Cisco Wireless IP Phone 7920 の設定可能なメニューへのアクセスを無効にすることができます。
- システム管理者に問い合わせると、このメニューに表示されるネットワーク設定についての情報がわかります。
- Site Survey 機能は、アクセスポイント関連について確認するためのユーティリティです。