

電話機の設定の変更方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズすることができます。

呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメールメッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。

目的	必要な操作または状態の説明
回線ごとの呼出音のトーンを変更する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。3. 呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。4. [選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します。
回線ごとに呼出音のパターン（点滅のみ、一度鳴らす、ピープ音のみなど）を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.82 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。2. 呼出音のパターン設定にアクセスします (P.92 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p> (注) ユーザがこの設定にアクセスするには、システム管理者がこのアクセスをユーザに対して有効にしておくことが必要な場合があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。

目的	必要な操作または状態の説明
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="502 196 1274 256">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.82 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。<li data-bbox="502 261 1274 337">2. メッセージインジケータの設定にアクセスします (P.92 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p data-bbox="552 342 602 386"></p> <p data-bbox="552 391 1274 483">(注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。</p>

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
電話スクリーンのコントラストを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="379 331 1063 358">1.  > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。<li data-bbox="379 375 1163 402">2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。<li data-bbox="379 418 905 446">3. [保存] または [キャンセル] を押します。 <p data-bbox="427 462 481 490"></p> <p data-bbox="427 506 1214 594">(注) 非常に明るいか、または非常に暗いコントラストを間違って保存し、電話スクリーンの表示が見えなくなった場合、次の操作を行います。</p> <p data-bbox="521 630 1112 657"> を押してから、キーパッドで 1、4 を押します。</p> <p data-bbox="521 690 1214 748">次に、 を押して電話スクリーンの表示が見えるようになるまでコントラストを変更し、[保存] を押します。</p>
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="379 774 1063 802">1.  > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。<li data-bbox="379 818 1214 876">2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択します。<li data-bbox="379 893 1157 920">3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。<li data-bbox="379 937 928 964">4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。<li data-bbox="379 980 1214 1008">5. [保存] を押して画像を受け入れるか、または [キャンセル] を押します。 <p data-bbox="427 1024 481 1052"></p> <p data-bbox="427 1068 1214 1127">(注) 選択した画像が表示されない場合、このオプションはシステムで無効になっています。</p>
スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="379 1151 1214 1209">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.82 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。<li data-bbox="379 1226 1214 1284">2. ユーザ設定にアクセスします (P.91 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください)。
回線テキストラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="379 1305 1214 1364">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.82 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。<li data-bbox="379 1380 1214 1438">2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.92 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。

目的	必要な操作または状態の説明
Cisco Unified IP Phone Expansion Module のコントラストを調節する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="427 191 1266 227">1.  > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。<li data-bbox="427 235 1266 271">2. 調整するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。<li data-bbox="427 279 1266 315">3. [保存] または [キャンセル] を押します。 <p data-bbox="475 329 1266 431"> (注) Cisco Unified IP Phone 7942G は Cisco Unified IP Phone Expansion Module をサポートしていません。</p>