



# プライバシー

- [プライバシーの概要 \(1 ページ\)](#)
- [プライバシーの設定タスク フロー \(2 ページ\)](#)
- [プライバシーの制限 \(6 ページ\)](#)

## プライバシーの概要

プライバシー機能により、1つの回線 (DN) を共有する電話のユーザがコールステータスを確認し、コールに割り込むことができるかどうかを決定できます。プライバシー機能は、電話別またはすべての電話に対して有効化または無効化できます。デフォルトでは、クラスタ内のすべての電話でプライバシーが有効になります。

プライバシーが設定されたデバイスが Cisco Unified Communications Manager に登録されると、プライバシーが設定されている電話の機能ボタンにラベルが表示され、アイコンによってステータスが表示されます。ボタンにランプがついている場合、ランプが点灯します。

電話が着信コールを受信すると、ユーザは [プライバシー (Privacy)] 機能ボタンを押してそのコールをプライベートにします。これにより、通話情報が共有電話に表示されなくなります。[プライバシー (Privacy)] 機能ボタンにより [オン (On)] と [オフ (Off)] が切り替わります。

ご使用の Cisco Unified IP Phone でプライバシー機能がサポートされているかどうかを確認するには、ご使用の電話モデルのユーザ マニュアルを参照してください。

## Privacy On Hold

Privacy On Hold 機能により、同じ回線 (DN) を共有する電話を使用するユーザの、コールステータスの確認および保留中のコールの取得機能を有効化または無効化できます。

Privacy On Hold 機能は、特定の電話またはすべての電話に対して有効化または無効化できます。Privacy On Hold 機能が有効な場合、すべてのプライベート コールでこの機能が自動的にアクティブになります。デフォルトでは、クラスタ内のすべての電話で Privacy On Hold 機能が無効になります。

Privacy On Hold 機能をアクティブにするには、プライベート コールの間に [保留 (Hold)] ソフトキーまたは [保留 (Hold)] ボタンを押します。コールに戻るには、[復帰 (Resume)] ソフトキー

を押します。コールを保留にしている電話には保留中のコールのステータス インジケータが表示され、共有回線には保留中のプライベート コールのステータス インジケータが表示されます。

## プライバシーの設定タスク フロー

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
<b>Step 1</b>	電話機能一覧の生成	プライバシー機能をサポートするデバイスを特定するためにレポートを生成します。
<b>Step 2</b>	クラスタ全体のプライバシーの有効化 (2 ページ)	クラスタ内のすべての電話のプライバシーをデフォルトで有効にします。
<b>Step 3</b>	デバイスのプライバシーの有効化 (3 ページ)	特定のデバイスのプライバシーを有効にします。
<b>Step 4</b>	プライバシー電話ボタンテンプレートの設定 (3 ページ)	デバイスのプライバシー電話ボタンテンプレートを設定します。
<b>Step 5</b>	電話とプライバシー電話ボタンテンプレートの関連付け (4 ページ)	ユーザに電話ボタンテンプレートを関連付けます。
<b>Step 6</b>	共有ライン アピアランスの設定 (4 ページ)	共有ライン アピアランスを設定します。
<b>Step 7</b>	(オプション) Privacy on Hold の設定 (5 ページ)	Privacy on Hold を設定します。

## クラスタ全体のプライバシーの有効化

クラスタ全体のプライバシーをデフォルトで有効にするには、次の手順を実行します。

### 手順

- Step 1** Cisco Unified CM の管理から、[システム (System)] > [サービス パラメータ (Service Parameters)] を選択します。  
[サービス パラメータ設定 (Service Parameter Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- Step 2** [サーバ (Server)] ドロップダウン リストで、Cisco CallManager サービスを実行しているサーバを選択します。
- Step 3** [サービス (Service)] ドロップダウン リストから、[Cisco CallManager] を選択します。
- Step 4** [プライバシー設定 (Privacy Setting)] ドロップダウン リストから [はい (True)] を選択します。

**Step 5** [保存] をクリックします。

## デバイスのプライバシーの有効化

### 始める前に

電話機のモデルがプライバシーをサポートすることを確認します。詳細については、[電話機能一覧の生成](#)を参照してください。

### 手順

- Step 1** [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration)] から、以下を選択します。[デバイス (Device)] > [電話 (Phone)]。
- Step 2** 検索情報を指定し、[検索 (Find)] をクリックします。電話機の検索結果が表示されます。
- Step 3** 電話機を選択します。
- Step 4** [プライバシー (Privacy)] ドロップダウン リストから [デフォルト (Default)] を選択します。
- Step 5** [保存] をクリックします。

## プライバシー電話ボタン テンプレートの設定

### 始める前に

[デバイスのプライバシーの有効化 \(3 ページ\)](#)

### 手順

- Step 1** [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration)] から、以下を選択します。[デバイス (Device)] > [デバイスの設定 (Device Settings)] > [電話ボタン テンプレート (Phone button template)] の順に選択します。
- Step 2** [検索 (Find)] をクリックして、サポートされる電話テンプレートのリストを表示します。
- Step 3** 新しい電話ボタン テンプレートを作成する場合は、この手順を実行します。それ以外の場合は、次のステップに進みます。
  - a) 電話機モデルのデフォルトのテンプレートを選択し、[コピー (Copy)] をクリックします。
  - b) [電話ボタン テンプレート情報 (Phone Button Templates Information)] フィールドに、テンプレートの新しい名前を入力します。
  - c) [保存] をクリックします。
- Step 4** 既存のテンプレートに電話ボタンを追加するには、次の手順を実行します。

- a) [検索 (Find)] をクリックして、検索条件を入力します。
- b) 既存のテンプレートを選択します。

**Step 5** [回線 (Line)] ドロップダウンリストから、テンプレートに追加する機能を選択します。

**Step 6** [保存] をクリックします。

**Step 7** 次のいずれかの操作を実行します。

- すでにデバイスに関連付けられているテンプレートを変更した場合は、[設定の適用 (Apply Config)] をクリックしてデバイスを再起動します。
- 新しいソフトキーテンプレートを作成した場合は、そのテンプレートをデバイスに関連付けた後にデバイスを再起動します。

---

## 電話とプライバシー電話ボタンテンプレートの関連付け

始める前に

[プライバシー電話ボタンテンプレートの設定 \(3 ページ\)](#)

手順

- 
- Step 1** [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration)] から、以下を選択します。[デバイス (Device)] > [電話 (Phone)]。
  - Step 2** [検索 (Find)] をクリックして、設定済みの電話のリストを表示します。
  - Step 3** 電話ボタンテンプレートを追加する電話を選択します。
  - Step 4** [電話ボタンテンプレート (Phone Button Template)] ドロップダウンリストで、新しい機能ボタンが含まれる電話ボタンテンプレートを選択します。
  - Step 5** [保存] をクリックします。  
電話の設定を更新するには [リセット (Reset)] を押すというメッセージ付きのダイアログボックスが表示されます。
- 

## 共有ラインアピアランスの設定

始める前に

[電話とプライバシー電話ボタンテンプレートの関連付け \(4 ページ\)](#)

## 手順

- 
- Step 1** [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration)] から、以下を選択します。[デバイス (Device)] > [電話 (Phone)]。  
[電話の検索と一覧表示 (Find and List Phones)] ウィンドウが表示されます。
- Step 2** 特定の電話機を検索するには、検索条件を入力して [検索 (Find)] をクリックします。検索基準に一致する電話機のリストが表示されます。
- Step 3** 共有ラインアピランスを設定する電話機を選択します。  
[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- Step 4** [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウの左側の [割り当て情報 (Association Information)] 領域で、[新規 DN を追加 (Add a new DN)] リンクをクリックします。  
[電話番号の設定 (Directory Number Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- Step 5** [電話番号 (Directory Number)] を入力して、電話番号が属する [ルートパーティション (Route Partition)] を選択します。
- Step 6** [電話番号の設定 (Directory Number Configuration)] ウィンドウの残りのフィールドを設定します。フィールドと設定オプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
- Step 7** 共有ラインアピランスを作成するすべての電話機で [Step 3 \(5 ページ\)](#) から [Step 6 \(5 ページ\)](#) を繰り返します。
- (注) 共有ラインアピランスの一部であるすべての電話機に、同じ電話番号およびルートパーティションが割り当てられていることを確認します。
- 

## Privacy on Hold の設定

## 手順

- 
- Step 1** Cisco Unified CM の管理から、[システム (System)] > [サービスパラメータ (Service Parameters)] を選択します。  
[サービスパラメータ設定 (Service Parameter Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- Step 2** [サーバ (Server)] ドロップダウンリストで、Cisco CallManager サービスを実行しているサーバを選択します。
- Step 3** [サービス (Service)] ドロップダウンリストから、[Cisco CallManager] を選択します。
- Step 4** [保留中のコールにプライバシー設定を強制適用する (Enforce Privacy Setting on Held Calls)] サービスパラメータを [True] に設定します。
- Step 5** [保存] をクリックします。
-

## プライバシーの制限

制約事項	説明
CTI	<ul style="list-style-type: none"><li>• CTI は TAPI や JTAPI アプリケーションが起動する API を介したプライバシーはサポートしていません。[プライバシー (Privacy)] 機能ボタンを使用して IP フォンでプライバシーが有効または無効になったときに、CTI はイベントを生成します。</li><li>• CTI は TAPI や JTAPI アプリケーションが起動する API を介した保留中のプライバシーはサポートしていません。プライバシーが有効になっているコールが保留中になり、IP フォンで [プライバシー (Privacy)] 機能ボタンを使用して保留中のコールのプライバシーが有効または無効になったときに、CTI はイベントを生成します。</li></ul>