



エンタープライズパラメータの管理

- ・ [エンタープライズパラメータの概要 \(1 ページ\)](#)

エンタープライズパラメータの概要

エンタープライズパラメータは、クラスタ全体ですべてのデバイスやサービスに適用されるデフォルト設定を提供します。たとえば、システムではエンタープライズパラメータを使用してデバイスのデフォルトの初期値を設定します。

ユーザはエンタープライズパラメータを追加または削除できませんが、既存のエンタープライズパラメータを更新することはできます。エンタープライズパラメータの設定ウィンドウには、カテゴリ（CCMAdmin パラメータ、CCMUser パラメータ、CDR パラメータなど）ごとにエンタープライズパラメータが一覧表示されます。

エンタープライズパラメータの詳細な説明は、[エンタープライズパラメータ設定（Enterprise Parameters Configuration）] ウィンドウで確認できます。



注意 エンタープライズパラメータの多くは、変更する必要がありません。変更しようとしている機能を完全に理解している場合、または Cisco Technical Assistance Center（TAC）から変更を指示された場合を除き、エンタープライズパラメータを変更しないでください。

エンタープライズパラメータ情報の表示

[エンタープライズパラメータ設定（Enterprise Parameter Configuration）] ウィンドウで、埋め込まれたコンテンツを通してエンタープライズパラメータに関する情報にアクセスします。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[システム]>[企業パラメータ]を選択します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

- 特定のエンタープライズパラメータの説明を表示するには、パラメータ名をクリックします。
- エンタープライズパラメータの説明をすべて表示するには、[?] をクリックします。

エンタープライズパラメータの更新

次の手順を使用して、[エンタープライズパラメータ設定 (Enterprise Parameter Configuration)] ウィンドウを開き、システム レベル設定を構成します。



注意 エンタープライズパラメータの多くは、変更する必要がありません。変更しようとしている機能を完全に理解している場合、または Cisco Technical Assistance Center (TAC) から変更を指示された場合を除き、エンタープライズパラメータを変更しないでください。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[システム]>[企業パラメータ]を選択します。

ステップ 2 変更するエンタープライズパラメータに必要な値を選択します。

ステップ 3 [保存 (Save)] をクリックします。

次のタスク

[デバイスへの設定の適用 \(2 ページ\)](#)

デバイスへの設定の適用

次の手順を使用して、構成した設定でクラスタ内のすべての影響を受けるデバイスを更新します。

始める前に

[エンタープライズパラメータの更新 \(2 ページ\)](#)

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[システム]>[企業パラメータ]を選択します。

ステップ 2 変更を確認してから、[保存 (Save)] をクリックします。

ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。

- システムでリポートするデバイスを判断するには、[設定の適用 (Apply Config)] をクリックします。リポートする必要がないデバイスもあります。進行中のコールはドロップされる可能性があります。接続されたコールは、デバイスプールに SIP トランクが含まれていない限り、保持されます。
- クラスタ内のすべてのデバイスをリポートするには、[リセット (Reset)] をクリックします。この手順はオフピーク時間帯に実行することをお勧めします。

ステップ 4 確認ダイアログを読んでから、[OK] をクリックします。

デフォルト エンタープライズパラメータの復元

エンタープライズパラメータをデフォルト設定にリセットする場合は、次の手順を使用します。一部のエンタープライズパラメータには、設定ウィンドウの列に示すように、推奨値が含まれています。この手順では、これらの値をデフォルト設定として使用します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration から、[システム] > [企業パラメータ] を選択します。

ステップ 2 [デフォルトに設定 (Set to Default)] をクリックします。

ステップ 3 確認プロンプトを読み、[OK] をクリックします。
