

SPA302D 핸드셋의 공장 재설정

목표

이 문서에서는 SPA302D 모빌리티 고급 핸드셋의 공장 기본 설정으로 복원하는 방법에 대해 설명합니다.

주의: 공장 재설정은 연결, 단축 다이얼, 통화 레코드 등 핸드셋의 모든 데이터를 제거합니다. 핸드셋이 원래 공장 소프트웨어 상태로 복원됩니다. 그러나 핸드셋 등록은 변경되지 않습니다.

적용 가능한 장치

·SPA302D 핸드셋

소프트웨어 버전

·v2.31

공장 재설정 수행

1단계. 홈 화면에서 **선택** 단추를 눌러 **통화 설정** 아이콘을 선택합니다. 위 이미지에 표시된 대로 선택 영역이 검정 윤곽선으로 강조 표시됩니다.

2단계. 설정 메뉴에서 **위로** 및 **아래로** 탐색 단추를 사용하여 통화 기본 설정을 선택하고 **선택 단추**를 누릅니다.

3단계. 통화 환경 설정을 통해 다음 기능을 조정할 수 있습니다. **왼쪽** 및 **오른쪽** 탐색 단추를 사용하여 각 기능의 상태를 전환합니다.

·방해 금지 - 수신 통화를 받지 않으려면 이 기능을 설정합니다. 수신 통화도 통화 기록에 표시되지 않습니다.

·통화 대기 —SPA302D에서 통화 세션 중에 두 번째 수신 통화를 수신하도록 하려면 이 기능을 설정합니다. 사용자는 현재 통화를 대기 상태로 전환하고 두 번째 통화에 참여하거나 두 번째 통화를 무시할 수 있습니다. 두 번째 수신 통화 시 경고음이 사용자에게 표시됩니다.

·발신자 ID 차단 - 전화를 걸 때 발신자 ID 정보를 숨기려면 이 기능을 설정합니다.

·통화 차단 - 발신자 ID 정보 없이 수신 통화를 차단하려면 이 기능을 설정합니다.

4단계. **저장** 소프트키(왼쪽 소프트키 단추)를 눌러 선택 항목을 저장합니다.