

# Hoe kan men terugkeren van slimme licenties naar traditionele licentiëring?

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Werken](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de configuratie van slimme licenties kunt aanpassen naar traditionele licenties.

Er is geen rechtstreekse stap naar het terugdraaien van slimme naar traditionele licenties. Dit artikel bevat een tijdelijke versie om de configuratie van het licentietype aan te passen.

## Voorwaarden

ESA actief 12.0 of hoger en heeft Smart Licensing (SL) ingeschakeld. Als u wilt terugkeren naar de traditionele/klassieke Licentie (CL), volgt u de stappen in het vak Workround.

## Werken

Waarschuwing:

1. Zet de configuratie terug op alle oorspronkelijke waarden/standaardwaarden.
2. Dit beïnvloedt de productie en het wordt geadviseerd om een exemplaar van het configuratiebestand (met een versleuteld wachtwoord) op te slaan voordat u deze actie uitvoert.

Dit is de opdracht om de wijzigingen om te zetten

```
(Machine cisco.com)> resetconfig
```

```
Are you sure you want to reset all configuration values? [N]> y
```

```
Machine cisco.com removed from the cluster.
```

```
All settings have been restored to the factory defaults.
```

**Opmerking:** De opdracht **resetten** werkt alleen in de offline staat.

U moet de luisteraars opschorten (zoals hier vermeld) om het **resetenig** bevel uit te voeren.

```
(Machine cisco.com)> suspend
```

```
Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections.  
[30]>
```

```
Waiting for listeners to exit...  
Receiving suspended for Test.  
Waiting for outgoing deliveries to finish...  
Mail delivery suspended.  
(Machine cisco.com)>
```

OF

```
(Machine esa.cisco.com)> diagnostic
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- RAID - Disk Verify Utility.  
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.  
- NETWORK - Network Utilities.  
- REPORTING - Reporting Utilities.  
- TRACKING - Tracking Utilities.  
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.  
- SERVICES - Service Utilities.  
[> reload
```

This command will remove all user settings and reset the entire device.

If this is a Virtual Appliance, all feature keys will be removed,  
and the license must be reapplied.

```
Are you sure you want to continue? [N]> y
```

```
Are you *really* sure you want to continue? [N]> y
```

```
Do you want to wipe also? [N]>
```

```
Reverting to "virtualimage" preconfigure install mode.
```

```
Connection to x.x.x.x closed by remote host.
```

**Opmerking:** Voer de bovenstaande wijziging uit als richtlijn van een TAC-ingenieur. Bij problemen kunt u onmiddellijk contact opnemen met de TAC.

## Gerelateerde informatie

- [Cisco e-mail security applicatie – eindgebruikershandleiding](#)
- [Functietoetsen op Cisco ESA, WSA en SMA installeren](#)
- [Smart Licensing - Overzicht en beste praktijken](#)