

Er verschijnt een vergissing voor de Stealthwatch Management Console Secure X bon

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

Dit document beschrijft waarom er een fout optreedt op het StealthWatch Management Center Secure X Ribbon en hoe u het probleem kunt oplossen

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Secure X
- Cisco Threat Response (CTR)
- Cisco Stealthwatch Management Console (SMC)

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem

Het SMC laat een fout zien in SMC Ribbon ondanks dat u een goed geconfigureerd verbinding naar Secure X hebt onder de Secure X-instellingen (Secure X en SSE)

Oplossing

Vanwege de extra rechten die nodig zijn om het lintje te gebruiken, moeten API-referenties worden gegenereerd met de uitgebreide toepassingsbereik die zijn geselecteerd en toegepast op het SMC.

Stap 1. navigeren naar <https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients>

Stap 2. Meld u aan bij de inlognaam van de CTR/Secure X indien dit wordt gevraagd

Stap 3. Klik op **Generate API-client**

Stap 4. Voer de gewenste informatie in de bijbehorende velden in:

Clientnaam: *Naam*

Schotten: *Alle gebieden zijn vereist*

Beschrijving: *Optionele details*

Stap 5. Klik op **Nieuwe client toevoegen**

Stap 6. Voer de gegenereerde client-API in en de sleutel van de SMC Secure X-instellingen

https://

Stap 7. Navigeer naar het SMC-dashboord. Het Secure X Dashboard werkt naar verwachting.