

Poorten op de fabric-interconnect werken langer dan 90 dagen

Inhoud

[Een of meer poorten op de fabric-interconnect worden langer dan 90 dagen in de respijtperiode uitgevoerd](#)

[ICeverity](#)

[Impact](#)

[Beschrijving](#)

[SyslogMessage](#)

[Berichtvoorbeeld](#)

[Productfamilie](#)

[Regex](#)

[Aanbeveling](#)

[Opdrachten](#)

Een of meer poorten op de fabric-interconnect worden langer dan 90 dagen in de respijtperiode uitgevoerd

ICeverity

3 - Fout

Impact

De haven werkt mogelijk niet meer na het verstrijken van de respijtperiode. Als de syslog eenmaal/een paar keer is voorgekomen en niet vaak verschijnt, kan het veilig worden genegeerd.

Beschrijving

Dit bericht geeft aan dat ten minste één poort op de fabric interconnect is uitgevoerd in de respijtperiode gedurende meer dan 90 dagen. Deze fout treedt doorgaans op als een of meer poorten op de vaste module zijn ingeschakeld nadat alle standaardlicenties zijn toegewezen aan poorten en de poorten zonder licentie al meer dan 90 dagen actief zijn.

SyslogMessage

```
UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS
```

Berichtvoorbeeld

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-]  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license  
for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days
```

Productfamilie

- Cisco UCS B-Series bladeservers
- Cisco UCS C-Series-rackservers
- Cisco UCS 5100 Series bladeserverchassis
- Cisco UCS 6400 Series fabric interconnects
- Cisco UCS 6300 Series fabric interconnects
- Cisco UCS 6200 Series fabric interconnects

Regex

N.v.t.

Aanbeveling

Deze stappen worden aanbevolen:

1. Als de fout optreedt in de GUI (Graphical User Interface - grafische gebruikersinterface) van Cisco UCS (Unified Computing System), controleert u het aantal poorten dat op de vaste module is ingeschakeld.
2. Controleer het aantal licenties dat op elke fabric interconnect is geïnstalleerd en verbruikt. In de Cisco UCS Manager GUI heeft de gebruiker toegang tot de licentiegegevens op het tabblad Beheer voor de fabric interconnect. In de Cisco UCS Manager CLI (Command Line Interface) kan de gebruiker toegang tot de licentieinformatie krijgen door de opdracht gebruiksdetail voor de show in te voeren onder de licentiesfeer.
3. Als het probleem zich blijft voordoen, koopt u een nieuwe licentie en installeert u deze op het apparaat. Als het probleem hiermee ook niet is opgelost, neemt u contact op met de support engineer.

Opdrachten

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.