

Fabrieksreset van Cisco-videfoon 8875 met behulp van het toetsenbord

Doel

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u de Cisco-videfoon 8875 met behulp van het toetsenbord in de fabriek kunt herstellen.

Toepasselijke apparaten

- Cisco Videotelefoon 8875

Inleiding

Cisco Video-telefoon 8875 is een videotelefoon met een high-definition camera, een aanraakscherm en is ontworpen voor videogesprekken en vergaderingen in werkkantoren en thuishantoren.

Dankzij de integratie van Cisco Video Phone 8875 met Webex kunnen gebruikers met één knop deelnemen aan Webex-vergaderingen. U hoeft zich geen zorgen te maken over het invoeren van vergadering-ID's en wachtcodes, bespaart tijd en sluit zich direct aan bij de vergadering.

Een fabrieksinstellingen wissen alle instellingen van uw telefoon. U verliest uw huidige registratie en alle configuratie na een fabrieksreset. Je moet je telefoon registreren en instellen zoals je doet voor een nieuwe telefoon voordat je hem weer kunt gebruiken.

Wanneer u ernstige technische problemen met uw telefoon ondervindt of u de bestaande configuratie wilt wissen, kan een fabrieksreset helpen.

Laten we in de stappen duiken om een fabrieksreset van Cisco-videfoon 8875 uit te voeren met behulp van het toetsenbord.

Zet je telefoon opnieuw in met het toetsenbord

Stap 1

Koppel de telefoon los.

- Bij gebruik van Power over Ethernet (PoE) dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Haal bij gebruik van de voedingskabel de stekker uit het stopcontact.

Wacht 5 seconden.



Stap 2

Houd #key ingedrukt en sluit de telefoon weer aan.



Stap 3

De knop Headset, de knop Speaker en de knop Mute gaan branden.



Stap 4

Wanneer de mute-toets afgaat, laat u de toets # los en drukt u achtereenvolgens op 123456789*0#. Nadat u op deze knoppen drukt, gaat het geluid van de mute-LED

opnieuw branden en gaat de telefoon door het proces voor het opnieuw instellen van de fabriek.



Als u de knoppen uit volgorde drukt, wordt de telefoon normaal ingeschakeld. Ook is de timing van het indrukken van de knoppen belangrijk voor een succesvolle fabrieksreset.

Stap 5

Zodra de fabrieksreset is voltooid, zal de telefoon door de out-of-box-workflow gaan.



Conclusie

Zo simpel is dat! Nu weet u hoe u de Cisco-videofoon 8875 in de fabriek opnieuw kunt instellen met behulp van het toetsenbord.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.