

# O DCM empacotou/bloco das licenças explicadas

## Índice

[Introdução](#)

Q. [Por que o portal da licença mostra uma quantidade diferente de licenças?](#)

A. [Pacote/bloco das licenças](#)

[Detalhes](#)

[Exemplo do pacote](#)

[Tabela do pacote/bloco](#)

## Introdução

Este documento dá uma introspecção às licenças empacotadas para dispositivos do gerente do conteúdo digital de Cisco (DCM).

### Q. Por que o portal da licença mostra uma quantidade diferente de licenças?

Ao olhar a licença de Cisco DCM você pôde ver uma quantidade diferente de licenças porque você esperaria ou a ferramenta não pôde mostrar-lhe algumas licenças que você comprou. Qual é a razão?

### A. Pacote/bloco das licenças

#### Detalhes

Devido à funcionalidade e à diversidade de Cisco DCM, a unidade de negócio de Cisco introduziu licenças empacotadas acomodar necessidades específicas. As licenças empacotadas são o que o nome sugere: agrupando junto licenças diferentes em uma única licença empacote/nome. Licenças que são precisadas para as tarefas (por exemplo para baixo conversão da definição alta (HD) à definição padrão (o SD)) sob uns pacote/nome.

#### Exemplo do pacote

Você pediu e recebeu a licença LDCM-MP2HDTC.

Ao aplicar a licença a um dispositivo de Cisco DCM e ao a verificar para ver se há a entrada da licença, você não verá os MP2HDTC licenciados em qualquer lugar.

razão:

1 x LDCM-MP2HDTC permitirá 3 licenças:

1 x MFP\_MP2\_SD\_TRANSRATE\_  
 1 x MFP\_MP2\_HD\_EXTENSION\_  
 1 x MFP\_MP2\_TC\_EXTENSION\_

## Tabela do pacote/bloco

Esta é uma tabela de todos os pacotes/blocos atualmente disponíveis da licença.

- **PID/Backup principais PID** são os identificadores do produto
- **O Qty** é o número de chaves de licença (quantidade) pelo PID que são permitidas
- **As chaves** são o nome que você verá no DCM
- **O SW** é o software mínimo que este feature/PID precisa de trabalhar.

Status	PID principal	Backup PID	Qty	Chaves	SW
LIBERA DO	LDCM-MP24HDTC	BDCM-MP24HDTC	1	SD_AVC_TRANSRATE_ HD_AVC_TRANSRATE_EXTE NSION_ LAYERII_AUDIO_TRANSCOD E_	
LIBERA DO	LDCM-AC3AACTC	BDCM-AC3AACTC	1	AC3_AUDIO_TRANSCODE_E XTENSION_	
LIBERA DO	LDCM-SD-MP2TRDPI	BDCM-SD-MP2TRDPI	1	TRANSRATING_ SPLICING_	
LIBERA DO	LDCM-HD-MP2TR	BDCM-HD-MP2TR	4	TRANSRATING_	
LIBERA DO	LDCM-HD-MP2TRDPI	BDCM-HD-MP2TRDPI	4	TRANSRATING_ SPLICING_	
LIBERA DO	LDCM-DTFBISS	BDCM-DTFBISS	1	DTF_CONCENTRATOR_ DTF_SCRAMBLING_ SD_AVC_SPLICING_ HD_AVC_SPLICING_EXTENSI ON_	
LIBERA DO	LDCM-MP4HDDPI	BDCM-MP4HDDPI	1	DIGITAL_OVERLAY_	
LIBERA DO	LDCM-LOGO-DYN	BDCM-LOGO-DYN	2		
LIBERA DO	LDCM-AVCSDTC	BDCM-AVCSDTC	1	MFP_AVC_SD_TRANSRATE_ MFP_AVC_TC_EXTENSION_ MFP_AVC_SD_TRANSRATE_ MFP_AVC_HD_EXTENSION_ MFP_AVC_TC_EXTENSION_ MFP_MP2_SD_TRANSRATE_ MFP_MP2_TC_EXTENSION_ MFP_MP2_SD_TRANSRATE_ MFP_MP2_HD_EXTENSION_ MFP_MP2_TC_EXTENSION_ MFP_DPI_SD_ MFP_DPI_HD_EXTENSION_ MFP_MP2_SD_TRANSRATE_ MFP_MP2_TC_EXTENSION_ MFP_PPQ_SD_EXTENSION_ MFP_MP2_SD_TRANSRATE_ MFP_MP2_HD_EXTENSION_ MFP_MP2_TC_EXTENSION_ MFP_PPQ_HD_EXTENSION_	
LIBERA DO	LDCM-AVCHDTC	BDCM-AVCHDTC	1		
LIBERA DO	LDCM-MP2SDTC	BDCM-MP2SDTC	1		
LIBERA DO	LDCM-MP2HDTC	BDCM-MP2HDTC	1		
LIBERA DO	LDCM-HDDPIU	BLDCM-HDDPIU	1		11.10
LIBERA DO	LDCM-MP2SDTC-PQ	BDCM-MP2SDTC-PQ	1		14.00
LIBERA DO	LDCM-MP2HDTC-PQ	BDCM-MP2HDTC-PQ	1		14.00

