

# Содержание

[Введение](#)

[Как я регистрирую MCU Codian / VCR IP / GW IP со Сторожевым устройством V2IU?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

### Вопрос. Как я регистрирую MCU Codian / VCR IP / GW IP со Сторожевым устройством V2IU?

О.

Для регистрации MCU Codian, VCR IP или IP-шлюза со сторожевым устройством V2IU, выполняют эти действия:

1. На V2IU:Перейдите к **VoIP ALG> H.323** и установите Режим гэйткипера во Встроенный режим гэйткипера.Перейдите к **префиксам H.323** и добавьте любые префиксы и адрес модуля, к которому они должны маршрутизироваться.
2. На MCU / VCR IP / GW IP переходят к **Параметрам настройки> Сторожевое устройство** и:Использование сторожевого устройства H.323 набора к Включенному.Для сторожевого устройства H.323 адрес вводят адрес вашего V2IU.Для Регистрации гэйткипера тип выбирает Terminal / шлюз (если вы не регистрируете префиксы), или шлюз (при регистрации префиксов.Оставьте Префикс для регистрации MCU, Префикс для регистрации VCR IP или Префикс для регистрационного пробела GW IP.Для ID H.323 для регистрации вводят идентификатор для модуля.Для MCU сервисный префикс вводят префикс для вашего модуля, если таковые имеются.
3. Нажмите **изменения Apply** для регистрации модуля в V2IU.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)