

Содержание

[Введение](#)

[Копирование конфигурации между Медиашлюзами Усовершенствования TANDBERG](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence Усовершенствованный Медиашлюз 3610.

Вопрос. Копирование конфигурации между Медиашлюзами Усовершенствования TANDBERG

О. Можно скопировать конфигурацию шлюза AM TANDBERG к другому шлюзу AM TANDBERG с помощью или [веб-интерфейса](#) или [FTP](#).

Копирование и передача конфигурации с помощью веб-интерфейса

Сохранять файл конфигурации исходного шлюза AM:

1. Перейдите к **Обслуживанию> Обновление**.
2. Нажмите **сохранили резервный файл**.
3. Сохраните получающийся "configuration.xml" файл к безопасному месту.

Загружать конфигурацию к другому шлюзу AM:

1. Перейдите к **Обслуживанию> Обновление**.
2. Для параметров настройки Перезаписи выберите, если вы хотели бы Сеть или перезаписанные Параметры пользователя (см. онлайнную справку для получения дополнительной информации).
3. Нажмите резервный файл Restore.

Копирование и передача конфигурации с помощью FTP

Сохранять файл конфигурации исходного шлюза AM:

1. Гарантируйте, что сервис FTP включен на **Сетевой** странице> **Services**.
2. Соединитесь со своим шлюзом AM с помощью клиента FTP. Когда спросили относительно имени пользователя и пароля, введите те же, которые вы используете для регистрации к веб-интерфейсу продукта как администратор. Вы будете видеть файл, названный configuration.xml. Это содержит завершенную конфигурацию вашего продукта.
3. Скопируйте этот файл и сохраните его где-нибудь безопасный.

Загружать конфигурацию к другому шлюзу AM:

1. Найдите копию configuration.xml файла, который вы хотите восстановить.
2. Гарантируйте, что сервис FTP включен на **Сетевой** странице> **Services**.

3. Соединитесь с MCU с помощью клиента FTP. Когда спросили относительно имени пользователя и пароля, используйте те же, которые используют для регистрации к веб-интерфейсу продукта как администратор.
4. Загрузите свой configuration.xml файл к продукту, перезаписав существующий файл на продукте.

При использовании файла конфигурации для настройки двойного продукта, например в сети, где у вас есть несколько шлюзов AM, знают, что, если исходный продукт был настроен со статическим адресом, необходимо будет реконфигурировать IP-адрес на любых других продуктах, на которых вы использовали файл конфигурации.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)