

4. Пример Окна конфигурации Шаблона трансляции предполагает, что нет никаких Пространств поиска вызова или отделений. Однако многие развертывания их используют. Обычное правило ползунка должно гарантировать, что Пространство поиска вызова для Шаблона трансляции включает разделение номера каталога телефона, который вызывают. В этом случае существует тест Пространства поиска вызова, который выбран от выпадающего списка Пространства поиска

ВЫЗОВА.

Translation Pattern Configuration

Related Links: [Back To Find/List](#) [Go](#)

Save Status: Ready

Pattern Definition

Translation Pattern: 0

Partition: < None >

Description:

Numbering Plan: < None >

Route Filter: < None >

MLPP Precedence*: Default

Resource Priority Namespace Network Domain: < None >

Route Class*: Default

Calling Search Space: TEST

Use Originator's Calling Search Space

External Call Control Profile: < None >

Route Option: Route this pattern Block this pattern No Error

Provide Outside Dial Tone

Urgent Priority

Do Not Wait For Interdigit Timeout On Subsequent Hops

Route Next Hop By Calling Party Number

Calling Party Transformations

Use Calling Party's External Phone Number Mask

Calling Party Transform Mask:

Prefix Digits (Outgoing Calls):

Calling Line ID Presentation*: Default

Calling Name Presentation*: Default

Calling Party Number Type*: Cisco CallManager

Calling Party Numbering Plan*: Cisco CallManager

5. Телефонный номер каталога 4001 принадлежит разделению по имени Partition2. Поэтому тест Пространства поиска вызова должен включать

Directory Number Configuration

Related Links: [Back To Find/List](#) [Go](#)

Save Status: Ready

Directory Number Information

Directory Number*: 4001 Urgent Priority

Route Partition: Partition2

Description:

Alerting Name:

ASCII Alerting Name:

External Call Control Profile: < None >

Allow Control of Device from CTI

Associated Devices: SEP0004F2E66553 [Edit Device](#) [Edit Line Appearance](#)

Dissociate Devices:

Directory Number Settings

Voice Mail Profile: < None > (Choose <None> to use system default)

Calling Search Space: TEST

BLF Presence Group*: Standard Presence group

User Hold MOH Audio Source: < None >

Network Hold MOH Audio Source: < None >

Reject Anonymous Calls

Partition2.

Проверка

Для тестирования конфигурации наберите цифру 0. Вызов должен приземлиться на расширение, настроенное для PLAR, 4001 в этом случае.

Устранение неполадок

Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.