

潮汐企业调度器：“stty ::没有接收的这样设备或地址”错误消息，当UNIX脚本执行了

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文提供说明关于怎样解决`stty ::(或类似)`错误消息，当运行在代理程序时的UNIX脚本。

先决条件

要求

思科建议您有一个现有潮汐代理程序3.0或更高的安装。

使用的组件

本文档中的信息根据潮汐Windows代理程序版本3.0或更加高。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

当您运行在Unix代理程序的一份脚本，`stty ::`，`stty ioctl`或者相似的错误遇到。一般，脚本成功地完成。然而，此错误在作业输出中返回。

解决方案

如果脚本使用`stty`命令，这些错误接收。最容易的解决方案将包含在的这些语句，只执行他们的语句，如果脚本交互式地运行(即从line命令)。

例如：

```
if [ `tty | grep -ci not` -eq 0 ]
then
  stty erase ^\h kill ^u intr ^c          # workstations
  stty echoe echok ixon ixoff -ixany
  stty erase ^\?
  stty erase ^h kill ^u intr ^c
fi
```

简而言之，您不能运行`stty in`命令一个非交互式的环境(类似于作为cron工作遇到的，当运行脚本问题)。

注意：上述示例在Solaris 8系统开发并且测试了，并且可能根据您运行的shell要求修改。提供此代码只为例。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)