

SNMP冷启动陷阱设备重新加载行为

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[确定冷启动陷阱的原因](#)

1. [重新加载通过CLI](#)
2. [重新加载由于电源故障](#)
3. [在失败以后的重新加载](#)
4. [一关闭通过SNMP重新加载陷阱](#)

[相关信息](#)

简介

当初始化时，SNMP代理程序发送冷启动陷阱。当您排除故障帮助确定重新加载设备的时，原因您能使用本文档中的信息。

先决条件

要求

本文读者应该对SNMP陷阱熟悉，这包括能力翻译对象ID成对象名。

用户应该熟悉的特定SNMP对象包括：

- [sysUpTime](#)
- [whyReload](#)
- [ItsLineSessionTable](#)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

确定冷启动陷阱的原因

这些部分描述冷启动陷阱的原因在您的路由器的。

1. [重新加载通过CLI](#)

```
Oct 13 13:10:17 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:
Cold Start Trap (0) Uptime: 0:00:24.57,
system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (2457) 0:00:24.57,
enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "reload"
```

show version命令的重新加载指示重新加载返回的对ROM系统。

2. [重新加载由于电源故障](#)

```
Oct 13 13:19:23 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:
Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 1984,
.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.
snmpTrapOID.0 = OID:
.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTraps.
coldStart,
system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (1984) 0:00:19.84,
enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "power-on"
```

show version命令指示通电返回的对ROM系统。

3. [在失败以后的重新加载](#)

```
Oct 13 13:12:05 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:
Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 1984,
.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.
snmpTrapOID.0 = OID:
.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTraps.
coldStart,
system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (1984) 0:00:19.84,
enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "error - Signal 23, Exception
code (0x0024)!, PC 0x801E2EC0"
```

show version命令指示因失误返回的系统对ROM -请23(0x0024)! PC 0x801E2EC0。

您可以也发现此陷阱，当管理员远程登录到路由器并且执行了某任务，当路由器失败了。当路由器过来，在失败重新加载后，此陷阱SNMP v2c)生成。

```
Oct 13 13:37:42 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:
Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 8287,
.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.
snmpTrapOID.0 = OID:
enterprises.cisco.cisco#.tcpConnectionClose,
enterprises.cisco.local.lts.ltsLineSessionTable.ltsLineSessionEntry.
tslineSesType.2.1 = telnet(5),
tcp.tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState.14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 =
finWait2(7),
enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnElapsed.
14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = Wrong Type (should be Timeticks): 17,
```

```
enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnInBytes.  
 14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = 66,  
enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnOutBytes.  
 14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = 168,  
enterprises.cisco.local.lts.ltsLineTable.ltsLineEntry.tsLineUser.2 = ""
```

或者

如果IP连接是可用为了陷阱能在路由器重启前，出去您可以发现此陷阱(SNMP v1)。

```
Oct 13 14:35:55 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:  
Enterprise Specific Trap (tcpConnectionClose) Uptime: 0:04:15.25,  
enterprises.cisco.local.lts.ltsLineSessionTable.ltsLineSessionEntry.  
  tslineSesType.130.1 = telnet(5),  
tcp.tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState.10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 =  
  established(5),  
enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnElapsed.  
 10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = Wrong Type (should be Timeticks): 19504,  
enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnInBytes.  
 10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = 93,  
enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnOutBytes.  
 10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = 1766,  
enterprises.cisco.local.lts.ltsLineTable.ltsLineEntry.tsLineUser.130 = "cse"
```

注意： 示例2和3从配置的路由器采取了生成SNMP v2c，而示例1和4从配置的路由器采取形成SNMP v1陷阱。

4. [关闭通过SNMP重新加载陷阱](#)

```
Oct 13 14:30:23 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:  
Enterprise Specific Trap (reload)  
Uptime: 0:03:05.98, system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (18598) 0:03:05.98,  
enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "snmp shutdown request"
```

show version命令在路由器重启以后，显示系统返回对ROM由重新加载。

注意： 这些Bug与冷启动陷阱涉及不被生成在Catalyst 2900/3500 XL交换机：[CSCdy10697](#) ([仅限注册用户](#))，[CSCdp41669](#) ([仅限注册用户](#))和[CSCdm02220](#) ([仅限注册用户](#))。

[相关信息](#)

- [技术支持 - Cisco Systems](#)