

运行 Cisco IOS 的 Cisco Catalyst 交换机与工作站或服务器之间的 EtherChannel 配置示例

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[相关产品](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[设计指南](#)

[EtherChannel 协商协议](#)

[配置](#)

[网络图](#)

[交换机配置](#)

[服务器配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

此配置示例描述如何在运行 Cisco IOS 软件的 Cisco Catalyst 交换机和工作站或服务器之间建立 EtherChannel。

有关运行 Catalyst OS 的 Cisco Catalyst 交换机的信息，请参阅[在运行 CatOS 的 Catalyst 交换机和工作站或服务器之间配置 EtherChannel](#)。

EtherChannel 允许将多条物理以太网链路组合到一条逻辑信道中，这允许信道中的链路共享流量负载，以及在信道中的一条或多条链路出现故障的情况下提供冗余。

您能使用 EtherChannel 通过单模式的非屏蔽双绞线配线或和多模光纤互联 LAN 交换机、路由器、服务器和客户端。本文档将 Fast EtherChannel、Gigabit EtherChannel、端口信道、信道组和端口组统称为“EtherChannel”。本文档中的信息适用于所有这些 EtherChannel。

本文档涵盖了 Catalyst 交换机与服务器之间的第 2 层 EtherChannel 的配置。

[先决条件](#)

[要求](#)

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 符合实施 EtherChannel 的系统要求的 Cisco Catalyst 交换机。有关详细信息，请参阅[在 Catalyst 交换机上实施 EtherChannel 的系统要求](#)。以下是确定交换机/模块是否支持 EtherChannel 的简单命令：

```
Switch#show interfaces Gi2/0/23 capabilities
```

```
GigabitEthernet2/0/23 Model: WS-C3750G-24T Type: 10/100/1000BaseTX Speed: 10,100,1000,auto Duplex: half,full,auto Trunk encap. type: 802.1Q,ISL Trunk mode: on,off,desirable,nonegotiate Channel: yes Broadcast suppression: percentage(0-100) Flowcontrol: rx-(off,on,desired),tx-(none) Fast Start: yes QoS scheduling: rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t) CoS rewrite: yes ToS rewrite: yes UDLD: yes Inline power: no SPAN: source/destination PortSecure: yes Dot1x: yes Switch#
```
- 具有可与 Cisco Catalyst 交换机互操作的 NIC 的工作站或服务器。有关详细信息，请参阅 NIC 供应商文档。

[使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行 Cisco IOS 软件版本 12.2(25) SEC2 的 Cisco Catalyst 3750 系列交换机
- 运行 Windows OS 版本 5.00.2195 以及 HP 双端口 ProLiant 网络适配器的 Windows 2000 Server

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[相关产品](#)

此配置示例也可与运行 Cisco IOS 软件的 Cisco Catalyst 交换机一起使用。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅[Cisco 技术提示规则](#)。

[背景信息](#)

[设计指南](#)

EtherChannel 应在单个设备上开始，并在另一单个设备上结束。设备可以是交换机、交换机堆叠、工作站或者服务器。

- 在单个交换机机箱内，EtherChannel 可在不同的模块上开始或结束。此设置适用于 Cisco Catalyst 4000/4500/6000/6500 交换机。
- 在单个交换机堆叠内，EtherChannel 可在不同的堆叠成员上开始或结束。有关详细信息，请参阅[Catalyst 3750 交换机上的跨堆叠 EtherChannel 配置示例](#)。

[EtherChannel 协商协议](#)

- PAgP (Cisco 专有)

- LACP (IEEE 802.3ad)

有关 EtherChannel 协商协议的支持信息，请参阅 NIC 文档。

交换机中的 EtherChannel 模式：

模式	协商协议	说明
在	无	无条件启用 EtherChannel。如果工作站/服务器不支持任何协商协议，则推荐使用此模式。
	无	无条件禁用 EtherChannel。
激活	LACP	通过发送 LACP 数据包来启动协商。如果工作站/服务器支持 LACP，则推荐使用此模式。
被动	LACP	如果远程终端发送 LACP 数据包，则将启动协商。
理想	PagP	通过发送 PAgP 数据包来启动协商。如果工作站/服务器支持 PAgP，则推荐使用此模式。
自动	PagP	如果远程终端发送 PAgP 数据包，则将启动协商。

请根据 NIC 适配器支持的协商协议使用适当的模式。

注意： 本文档使用支持 LACP 的 NIC 适配器。


配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意： 有关本文档所用命令的详细信息，请使用[命令查找工具](#)（[仅限注册用户](#)）。

网络图

本文档使用以下网络设置：



交换机配置


要配置交换机，请完成以下步骤。

1. 按照网络图选择要分组的端口：Gi 2/0/23Gi2/0/24
2. 对于列出的每个端口，完成以下步骤：将端口配置为第 2 层交换机端口。**注意：**仅对于同时支持第 2 层交换机端口和第 3 层接口的交换机，才需要执行此步骤。Switch#`conf t` Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#`int Gi2/0/23`
Switch(config-if)#`switchport` Switch(config-if)#将端口配置为接入端口，并分配适当的 VLAN。Switch(config-if)#`switchport mode access` Switch(config-if)#`switchport access vlan 100` Switch(config-if)#为端口配置生成树 Portfast。Switch(config-if)#`spanning-tree portfast`
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION %Portfast has been configured on GigabitEthernet2/0/23 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. Switch(config-if)#使用适当的模式为端口配置 EtherChannel。Switch(config-if)#`channel-group 1 mode active` Creating a port-channel interface Port-channel 1
Switch(config-if)#
3. 配置 EtherChannel 负载均衡。此配置适用于在此交换机上配置的所有 EtherChannel。
Switch(config)#`port-channel load-balance ? dst-ip Dst IP Addr dst-mac Dst Mac Addr src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr src-ip Src IP Addr src-mac Src Mac Addr` Switch(config)#`port-channel load-balance src-mac` Switch(config)#


服务器配置

要配置服务器，请完成以下步骤：

1. 启动 NIC 配置工具。**注意：**本示例使用 HP Network Configuration Utility 7。要使用 HP Network Configuration Utility，请在 Windows 2000 系统托盘中找到相应图标，或单击开始 > 设置 > 控制面板 > HP Network。




2. 突出显示两个 NIC，然后单击 **Team**。




即可创建 NIC 群组。

3. 单击 **Properties**。




4. 在“Team Properties”窗口中，选择适当的“Team Type Selection”。**注意：** 由于此示例是使用


LACP 配置交换机，因此请选择带有 IEEE 802.3ad 的选项。




5. 从“Transmit Load Balancing Method”下拉列表选择所需的方法，然后单击 OK。



6. 在“Team Properties”窗口中，单击 OK，当出现确认窗口时，单击“Yes”继续。




此时将




出现显示进程状态的对话框。


7. 当提示您重新启动服务器时，单击 Yes。



8. 重新启动服务器后，打开网络配置工具以验证群组状态。



9. 右键单击网上邻居。窗口中显示另一个网卡本地连接 3。



10. 当 NIC 适配器组成群组并形成新连接后，各个 NIC 适配器均被禁用并且不可通过旧 IP 地址接入。使用静态 IP 地址、默认网关和 DNS/WINS 设置配置新连接或使用动态配置。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

[命令输出解释程序 \(仅限注册用户 \)](#) (OIT) 支持某些 **show** 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

- **show etherchannel summary**—为每个信道组显示一行概要。Switch#**show etherchannel 1 summary** Flags: D - down P - in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 U - in use f - failed to allocate aggregator u - unsuitable for bundling w - waiting to be aggregated d - default port Number of channel-groups in use: 1 Number of aggregators: 1 Group Port-channel Protocol Ports -----+-----
-----+----- 1 Po1(SU) LACP Gi2/0/23(P) Gi2/0/24(P)
Switch#
- **show spanningtree interface**—显示指定接口的生成树信息。Switch#**show spanning-tree interface port-channel 1** Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type -----
----- VLAN0100 Desg FWD 3 128.616 P2p Switch#
- **show etherchannel load-balance**—显示端口信道中各端口间的负载均衡或帧分配方案。Switch#**show etherchannel load-balance** EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac): Non-IP: Source MAC address IPv4: Source MAC address IPv6: Source IP address Switch#

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- [在运行 CatOS 的 Catalyst 交换机与工作站或服务器之间配置 EtherChannel](#)
- [Catalyst 3750 交换机上的跨堆叠 EtherChannel 配置示例](#)
- [了解 Catalyst 交换机上的 EtherChannel 负载均衡和冗余](#)
- [在 Catalyst 交换机上实施 EtherChannel 的系统要求](#)
- [EtherChannel 支持页](#)
- [交换机产品支持](#)
- [LAN 交换技术支持](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)