

交换矩阵互联上的端口运行时间超过90天

目录

[交换矩阵互联上的一个或多个端口在宽限期内运行超过90天](#)

[ICSeverity](#)

[影响](#)

[描述](#)

[SyslogMessage](#)

[MessageSample](#)

[产品系列](#)

[Regex](#)

[建议](#)

[命令](#)

交换矩阵互联上的一个或多个端口在宽限期内运行超过90天

ICSeverity

3 — 错误

影响

在宽限期到期后，端口可能无法工作。如果系统日志出现过一次/几次，并且不经常出现，则可以安全地忽略它。

描述

此消息表示交换矩阵互联上至少有一个端口已在宽限期内运行超过90天。当所有默认许可证已分配给端口且未许可端口已运行超过90天后，固定模块上的一个或多个端口处于启用状态时，通常会发生此故障。

SyslogMessage

```
UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS
```

MessageSample

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license
```

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X day

产品系列

- Cisco UCS B系列刀片服务器
- Cisco UCS C系列机架式服务器
- Cisco UCS 5100系列刀片服务器机箱
- 思科 UCS 6400 系列交换矩阵互联
- 思科 UCS 6300 系列交换矩阵互联
- 思科 UCS 6200 系列交换矩阵互联

Regex

不适用

建议

建议采取以下步骤：

1. 如果Cisco UCS (统一计算系统) Manager GUI (图形用户界面) 中发生故障，请检查固定模块上启用的端口数。
2. 检查每个交换矩阵互联上安装和使用的许可证数量。在Cisco UCS Manager GUI中，用户可以从交换矩阵互联的Admin选项卡访问许可信息。在Cisco UCS Manager CLI (命令行界面) 中，用户可以通过在许可证范围下输入show usage detail命令来访问许可信息。
3. 如果问题仍然存在，请购买新许可证并将其安装在设备上。如果这也不能解决问题，请与支持工程师联系。

命令

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。