

# 在RV320和RV325 VPN路由器系列的密码配置

## 目标

密码是使用验证的字符串。RV32x VPN路由器系列的默认用户名/密码是cisco/cisco。用于安全性目的，我们极力推荐密码从默认更改。如果用户名或密码被忘记，没有办法将被恢复的他们。这时，必须重置设备到工厂默认设置。

此条款说明如何配置在RV32x VPN路由器系列的一新密码。

## 可适用的设备

- RV320双倍广域网VPN路由器
- RV325千兆位双重广域网VPN路由器

## 软件版本

- v1.1.0.09

## 密码配置

步骤1. 登录到Web配置工具并且选择**设置>密码**。密码页打开：

步骤2. 在用户名字段输入希望的用户名。用户名能包括大写字母、小写字母、编号和特殊字符。

步骤3. 输入用于旧密码字段的上一个密码。

步骤4. 在新密码字段输入新的希望的密码。密码能包括大写字母、小写字母、编号和特殊字符。

步骤5. 在确认新密码字段重新输入新密码。

步骤6. (可选)启用密码优点功能，检查在Settings字段密码的复杂性的**Enable复选框**。这用于保证密码足够复杂。使用启用的此选项，最小口令长度和字符类别字段最小数量变得可用。

- 最小口令长度—输入最小密码长度(0-64个字符)。默认情况下，最小长度是8。
- 字符类别最小编号—输入密码必须包括类的数量。默认情况下，密码必须包含从至少三的字

符这些类：大写字母(ABCD...)小写字母(abcd...)编号(1234...)特殊字符可用在标准键盘(!@#\$...)。

**注意：**密码优点公尺领域显示测量的公尺多么强新密码是。

步骤7.点击对应于希望的密码时间在密码过期执行字段的单选按钮。

- 禁用—密码总是有效。
- 更改密码—进入密码有效的相当数量几天。在此时间之后RV320将提示新密码的用户。密码过期实施功能的范围是从1天到180天。

步骤8.输入超时值以分钟按会话超时超时值。这是时间用户可以允许是空闲在GUI，直到RV32x回到登录画面。会话超时超时值的范围是从10到1440分钟。

步骤9.点击“**Save**”。新密码配置。