

# 在200/300系列被管理的交换机的用户帐户配置

## 客观

用户帐户页用于配置在交换机的多个用户帐户。这允许多个用户同时访问交换机的GUI。

此条款说明如何添加用户帐户， Edit a User密码， 并且删除在200/300系列被管理的交换机的一个用户帐户。

## 可适用的设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列被管理的交换机

## 软件版本

- 1.3.0.62

## 用户帐户配置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Administration >用户帐户。用户帐户页打开：

User Accounts	
Password Recovery Service: <input checked="" type="checkbox"/> Enable	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	
User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>	


Step 2.检查Enable (event)机箱密码恢复服务然后点击Apply。

可以使用以下选项:

- 添加—添加一个用户帐户。
- 编辑—编辑用户帐户的密码。
- 删除—删除用户帐户。

## 添加用户时帐户

步骤1.点击添加创建新用户帐户。添加用户时帐户窗口出现。

✨ User Name:  (5/20 Characters Used)  
 Password:  (18/64 Characters Used)  
 Confirm Password:  |  
 Password Strength Meter:  Strong  
 User Level:   
 Read-Only CLI Access (1)  
 Read/Limited Write CLI Access (7)  
 Read/Write Management Access (15)

步骤2.输入用户名在用户名名称字段。

步骤3.输入用户名的一个密码在密码字段。密码包括字母或数字字符。

步骤4.重新输入密码在确认密码字段。

密码力量公尺显示输入的密码的安全力量。

第 5 步：在用户级字段，请点击appropriate单选按钮根据需要提供给用户访问的级别。

- 只读CLI访问—用户能访问命令行界面(CLI)命令。用户不访问GUI，并且不能更改设备配置。
- 读/有限享用—用户不能访问GUI并且访问能更改设备配置的一些CLI命令。
- 读/写接入管理—用户能访问GUI并且访问配置的设备。

**Note:** 请参见在300系列被管理的交换机的条款密码力量密码力量公尺的进一步解释的。

步骤6.点击**适用**。用户帐户被创建。

**User Accounts**

Password Recovery Service:  Enable

**User Account Table**

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input type="checkbox"/>	user1	Read/Write Management Access (15)

## 编辑用户密码

**User Accounts**

Password Recovery Service:  Enable

Apply Cancel

**User Account Table**

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/>	user1	Read/Write Management Access (15)

Add... Edit... Delete

第 1 步：检查您要编辑用户名的复选框。

步骤2.点击**编辑**编辑用户的密码。**编辑用户帐户**窗口出现。

User Name: user1

Password: ..... (18/64 Characters Used)

Confirm Password: .....

Password Strength Meter:  Strong

User Level:

Read-Only CLI Access (1)

Read/Limited Write CLI Access (7)

Read/Write Management Access (15)

Apply Close

从用户名下拉列表的第3步(可选)，选择您要编辑的用户名。

步骤4.输入指定的用户名的一个新的密码在密码字段。

步骤5.重新输入密码在确认密码字段。

第6.步。在用户级字段，请点击appropriate单选按钮根据需要提供给用户访问的级别。

- 只读CLI访问—用户能访问命令行界面(CLI)命令。用户不访问GUI，并且不能更改设备配置。
- 读/有限享用—用户不能访问GUI并且访问能更改设备配置的一些CLI命令。
- 读/写接入管理—用户能访问GUI并且访问配置的设备。

密码力量公尺显示输入的密码的安全力量。

**Note:** 请参见在300系列被管理的交换机的条款**密码力量**密码力量公尺的进一步解释的。

步骤7.点击**适用**。

## 删除用户帐户

第 1 步：检查您要删除用户帐户的复选框。

### User Accounts

Password Recovery Service:  Enable

#### User Account Table

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1	Read/Write Management Access (15)

步骤2. 点击**删除**删除用户帐户。