

在许可证的服务器线路应该安排“this_host ANY”错误消息为连结7000系列交换机排除故障

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述遇到的问题，当您尝试安装在Cisco连结7000系列交换机时的一个许可证，并且提供解决方案给问题。

问题

当您尝试通过license命令时的安装安装在连结7000系列交换机的一个许可证，交换机返回此错误：

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

解决方案

此错误通常表明有一格式化问题用许可证文件，因缺少回车号。为了解决此问题，请编辑有此步骤的许可证文件：

1. 打开有文本编辑的.lic文件。
2. 复制和插入文件目录到一个新的文本文件。
3. 保证文本被格式化的类似于此：

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
  VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>MDS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>M9200FMS1K9-INTRL</SKU> \
  HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxx \
  NOTICE="<LicFileID>xxxxxxxxxxxx</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
  <PAK>xxxxxxxx</PAK>" SIGN=xxxxxxxx
```

Note:在许可授权的软件里，在“增量”开始前，应该在“ANY”和“cisco以后”使用回车。

4. 保存文件作为类型所有文件(编码ANSI)。
5. 复制新的文件对交换机Bootflash，并且尝试再安装它与license命令的安装。**Note:**使用连结操作系统的(NX-OS)软件版本6.2和以上，交换机将自动地更正许可证文件格式化，在继续进行许可证安装前，当license命令的安装执行与可选格式关键字。欲了解更详细的信息，参考Cisco

Bug ID [CSCtq89835](#) -许可证文件应该工作，即使处理通过MAC。