

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[如何使用会议](#)

[如何使用 Meet-Me 号码](#)

[使用 Conference 软键发起 Ad Hoc 会议](#)

[使用 Join 软键发起会议](#)

[Ad Hoc 会议设置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

## 简介

本文在Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 11.X描述用于的步骤设置Meet-Me会议和详细信息如何使用它。

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 如果使用一个思科88XX IP电话，请保证您配置在电话模板的Meet-Me会议功能。

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco CallManager 11.X
- 思科IP电话69XX，88XX

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 配置


### Cisco CallManager 配置

完成这些步骤：


1. 在呼叫路由并且选择预约编号/模式。



## 2. 如此镜像所显示，单击添加一个新的预约编号。



1. 配置电话号码或模式。
2. 请勿将此号码或号码组分配给其他任何 IP 电话、CTI 端口、路由点或引导点。请保证号码的唯一性。
3. 如此镜像所显示，单击添加新。



**注意：**

## 如何使用会议

### [如何使用 Meet-Me 号码](#)

要使用 Meet-Me 功能，请摘机后按下电话上的 **Meet-Me** 按钮。按一次 **More** 软键，以便进入 Meet-Me 中。在按下 Meet-Me 按钮后，请拨打您要加入的会议号码。拨号同样预约编号的每个人一起加入会议

例如，某些人决定有电话会议在 17:00 小时和决定使用会议号码 5555 在以后三十分钟。在 17:00，需要加入此会议拨号预约编号 5555 的所有人。没有哪一个人需要等待添加到会议中。此外，无论谁退出会议，会议桥仍能继续运行。

### 如何使用特别会议

与 Meet-Me 会议不同，由发起人启动的 Ad Hoc 会议只能由发起人添加与会人员。

### [发起 Ad Hoc 会议桥](#)

有两种方法可用于发起 Ad Hoc 会议：

- 先保持呼叫，再拨打另一位参与者以及其他参与者。

- 加入建立的呼叫通过使用精选并且加入自定义功能键

## [使用 Conference 软键发起 Ad Hoc 会议](#)

会议控制者负责控制 Ad Hoc 会议。当您启动特别会议时，CUCM

通过使用**最大特别会议服务参数**设置，配置参加者最大一次特别会议的在 4。如果参与者超过 4 人，您就需要更改此服务参数的默认值，这样才能让所有参与者加入会议。

例如，电话 2001 拨打 2002。二者现在想添加 2003 到对话当中。2001 可以按下会议按钮 **confrn** 并拨打 2003。当 2003 应答后，再次按下 **confrn** 按钮，以便将 2002 和 2003 都添加到会议中。

## [使用 Join 软键发起会议](#)

用户可使用 Select 和 Join 软键发起 Ad Hoc 会议。在已建立的呼叫中，用户可通过按下 **Select** 软键选择会议参与者，然后按下 **Join** 软键即可添加。这样就可以建立 Ad Hoc 会议。最多可向 Ad Hoc 会议中添加 15 个已建立的呼叫，即总共可有 16 位参与者。

**注意：**在 Ad Hoc 会议中，您不可以是唯一的参与者。

**注意：**要使用任何会议功能，您必须先具备可用的硬件或软件的会议资源。默认情况下，CUCM[通过 Cisco CallManager 和 Catalyst 6000 WS-X6608 端口配置并使用硬件会议桥](#)。

Cisco 硬件会议桥支持 Cisco Catalyst 4000 和 6000 语音网关模块以及下述会议会话：

- 在思科Catalyst 6000?In上G.711会议，那里是32可用的数据流。能够发起最多 10 个三人会议会话，或一个 32 人的会议会话。
- 在思科Catalyst 4000?In上G.711会议，仅24位与会者允许。最多六个会议，每个会议六人。
- Cisco软件会议桥？音频流最大是128。因为具备 128 个音频流，软件会议媒体资源能够处理包含 128 位用户的单个会议，或 42 个包含 3 位用户的会议资源。

**注意：**虽然单个软件会议桥在服务器能运行和

## [Ad Hoc 会议设置](#)

CUCM管理提供集群域内服务参数，**丢弃特别会议**，允许长话欺骗的预防(其中一内部会议控制器从会议断开，当外部呼叫方保持已连接)时。该服务参数设置可指定 Ad Hoc 会议的断开条件。

执行以下步骤配置 **Drop Ad Hoc Conference** 参数：

1. 从**Service > Service Parameters**。从服务器下拉列表框选择服务器，并且从服务下拉列表框选择
2. 在窗口内的 **Clusterwide Parameters (Features - General)** 区域所列出的 **Drop Ad Hoc Conference** 下拉列表框中，选择以下选项之一：
  - **从未**：不用断开会议。（这是默认选项。）
  - **When No OnNet Parties Remain in the Conference**：当会议中的最后在线方挂机或退出会议时，系统将断开当前会议。
  - **When Conference Controller Leaves**：主控制者（即会议创建人）挂机后便终止当前活动

的会议。

3. 单击**更新**。

**注意：**CUCM不支持多个选项;也就是说，所有的会议都将根据您选择的选项使用相同的功能。

## 验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

## 故障排除

当您尝试进行会议呼叫时，收到如下错误消息：“超出的当事人最大”。

**Error:“超出的当事人最大”**

要解决此问题，您需要增加一条线路上可容纳的当前呼叫数量：

1. 导航对**系统 > Service > Service Parameters**。
2. 选择服务器。
3. 选择**CUCM**作为服务。
4. 单击 **Advanced**。
5. 选择 **Clusterwide Parameters (Service)**。
6. 更改 **Maximum Ad Hoc Conference? 参数的最大数目**。