

配置IP电话的Hlog Softkey

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[背景信息](#)

[在Cisco Unified通信管理器11.5的增进向前](#)

[配置](#)

[步骤1.配置电话按钮模板。](#)

[步骤2.选择在电话设备配置页的电话按钮模板。](#)

[步骤3.运用配置。](#)

[验证](#)

Introduction

本文描述Hlog Softkey的配置在Cisco IP电话的。Hlog Softkey登入与登出在Cisco Unified通信管理器(CUCM)的Hunt Group的enable (event)用户。

贡献用Sagar Wani , Cisco TAC工程师。

Prerequisites

Requirements

Cisco建议您有这些题目基础知识：

- 在CUCM的呼叫路由
- CUCM Hunt Group
- 在CUCM的IP电话配置

Components Used

本文的信息根据此软件版本：

- Cisco Unified通信管理器11.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

背景信息

不管电话状态，电话为不是呼叫对线群被关联到电话的呼入的呼叫通常响。

电话提供登录状态的视觉状况，因此用户能通过查看电话确定是否他们登陆对他们的线群。

系统管理员能配置电话自动地被记录到Hunt Group通过使用被记录到在Phone Configuration窗口的搜索Group复选框在CUCM管理中。默认情况下，此复选框被检查所有电话。

Hunt Group退出有运行会话初始化协议(SIP)的电话的以下限制：

- 当电话型号(7906，7911，7941，7961，7970和7971)被记录到Hunt Group和呼叫转发所有被激活，呼叫获得被提交对电话。
- 当7940个和7960个电话被记录到Hunt Group时，并且转发所有激活呼叫，电话被跳过和在线群响了的下一个电话。
- 通过使用Phone Configuration窗口，7940,7960个电话和第三方电话可以是被记录的到/在Hunt Group外面，但是Softkey技术支持不存在。
- 7940个，7960个电话和第三方电话不显示“注销在Hunt Group外面”在状态行。
- 7940个，7960个电话和第三方电话不播放Hunt Group注销通知语音不管是否配置语音。

在Cisco Unified通信管理器11.5的增进向前

从向前CUCM版本11.5，CTI应用程序有能力查询和更新搜索登录状态。

新的API设计从TSP和JTAPI获得和设置搜索登录的值。

必须由应用程序调用方法getHuntLogStatus()和setHuntLogStatus()设置和验证状态。

配置

步骤1.配置电话按钮模板。

登陆对Cisco Unified管理页面并且连接到设备->设备设置->电话按钮模板。

选择适当的电话型号然后复制模板用所有名字创建您自己一个。一旦是在电话按钮模板配置页，请选择在按钮功能列的下拉菜单的Hunt Group退出并且相应地放置用户标签。

Phone Button Template Configuration Related Links

Save Delete Copy Reset Apply Config Add New

Status

Status: Ready

Phone Button Template Information

Button Template Name * 7975 SCCP Hlog_softkey

Button Information

Button	Feature	Label
1	Line **	Line 1
2	Line	Line 2
3	Hunt Group Logout	Hunt Group Logout
4	Speed Dial	Speed Dial 2

步骤2.选择在电话设备配置页的电话按钮模板。

连接对Device > Phone，访问IP电话并且选择适当的电话按钮模板。

Phone Type

Product Type: Cisco 7975
Device Protocol: SCCP

Real-time Device Status

Registration: Registered with Cisco Unified Communications Manager cucm11.adfs.ucce.com
IPv4 Address: [10.127.227.88](#)
Active Load ID: SCCP75.9-4-2SR1-1S
Download Status: Unknown

Device Information

Device is Active
 Device is trusted

MAC Address* 00083031ED49

Description Auto 1023

Device Pool* Default [View Details](#)

Common Device Configuration < None > [View Details](#)

Phone Button Template* 7975 SCCP Hlog_softkey


Softkey Template < None >

步骤3.运用配置。

要使更改发挥作用按reset按钮。

验证

您能通过寻找在默认情况下来的电话屏幕的“Hunt Group”标签验证从IP电话页的状态。



Cisco IP Phone
7975

13:08 08/26/16

1023

1023

Hunt Group

Your current options

Redial	New Call	CFwdALL
--------	----------	---------

