

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述在开放虚拟化存档的一个统一计算系统(UCS)平台遇到的问题用E7处理器(卵)模板负载，然而主机不启动。

问题

有时运行UCS平台以E7处理器体验问题的系统主机不能启动的地方，在卵模板装载后。此失败生成此错误消息：

解决方案

在版本8.6(2)中及以后，中央处理器单元(CPU)预约在卵包含。CPU预约编号根据Xeon，当运行在E7处理器，高于可用的周期的7500处理器虚拟CPU。实验室测试确定2.4 GHz E7处理器有性能和一个2.53 GHz Xeon 7500处理器一样;因此，您能手工更换5,000个，10,000个或者20,000个部署选项的预约编号在E7处理器运行的虚拟机。

1. 在VMware vSphere客户端，请选择虚拟机创建的主机。
2. 单击**概略**的选项卡在**CPU差事**下。注释联机CPU周期，在GHz，一个虚拟CPU的。
3. 停电您部署卵模板的虚拟机。
4. 在vSphere客户端的左窗格中，请用鼠标右键单击虚拟机的名称并且选择**编辑设置**。
5. 在**虚拟机Properties对话框**中，请选择**Resources选项**。
6. 在**Settings列**，请选择**CPU**。
7. 在**资源分配**下，在**预约文本框**，请输入新的预约值(联机CPU周期乘的CPU编号，在GHz，一个虚拟CPU的取决于步骤2)。
8. 点击OK键关闭虚拟机Properties对话框。
9. 启动虚拟机。

相关信息

- [Unity Connection版本8.6.2](#)
- [Unity Connection版本9.x](#)
- [卵Unity Connection版本的8.6.2模板详细信息](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)