

Tidal Enterprise Orchestrator:WebLogic伺服器的JMX介面卡配置

目錄

[簡介](#)
[必要條件](#)
[需求](#)
[採用元件](#)
[慣例](#)
[Weblogic伺服器](#)
[程式](#)
[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹將JMX介面卡連結到WebLogic伺服器所需的配置步驟。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator 2.2+和WebLogic。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

Weblogic伺服器

這些詳細資訊需要配置。

程式

請完成以下步驟：

1. 在WebLogic伺服器上，應將底線新增到setdomainenv.cmd或setdomainenv.sh。使用埠

9999，但可以是任何唯一編號。

2. 設定 `JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate`
3. 在JMX介面卡的TEO配置中，這應該是覆蓋。將host替換為WebLogic伺服器的主機，並將埠替換為setdomainenv中使用的埠，service:jmx:rmi:/host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmi。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)