

# Cisco DSL路由器配置和故障排除指南 — ADSL WIC

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[慣例](#)

[ADSL WIC的硬體要求和限制](#)

[Cisco ADSL WIC的軟體要求和限制](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

非對稱數位使用者線路(ADSL)WAN介面卡(WIC)是用於模組化存取路由器 ( 例如Cisco 1700、2600、3600和3700系列路由器 ) 的1埠WIC。該卡在單個客戶端裝置(CPE)使用者和中央辦公室之間提供ADSL高速數碼資料傳輸。在此頁面中，ADSL WAN介面卡(WIC-1ADSL)稱為Cisco ADSL WIC卡。

本文檔可幫助您驗證DSL路由器是否符合使用Cisco ADSL WIC所需的最低硬體和軟體要求。

## 必要條件

### 需求

本文件沒有特定需求。

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## ADSL WIC的硬體要求和限制

Cisco 1700、2600、2600XM、2691、3600和3700系列路由器支援Cisco ADSL WIC。這是ADSL WIC的硬體要求清單。

### 1600

- 不支援

### 1700

支援的位置：

- 機箱WIC插槽

**2600**

支援的位置：

- 機箱WIC插槽
- NM-2W

**3600**

支援的位置：

- NM-1FE1R2W
- NM-1FE2W
- NM-2FE2W
- NM-2W

不支援的位置：

- NM-1E1R2W
- NM-1E2W
- NM-2E2W

**3631**

不支援的位置：

- 機箱WIC插槽

**2691、3725、3745**

支援的位置：

- 機箱WIC插槽
- NM-1FE1R2W
- NM-1FE2W
- NM-2FE2W
- NM-2W

## [Cisco ADSL WIC的軟體要求和限制](#)

以下是支援ADSL WIC所需的最低Cisco IOS<sup>®</sup>軟體版本：

- 適用於Cisco 2600的Cisco IOS軟體版本12.1(5)YB和12.2(4)T。使用包含PLUS功能的軟體功能集。
- 適用於Cisco 3600的Cisco IOS軟體版本12.1(5)YB和12.2(4)T。使用包含PLUS功能的軟體功能集。
- 適用於Cisco 1700的Cisco IOS軟體版本12.1(3)XJ、12.1(5)YB和12.2(4)T。使用包含ADSL功能的軟體功能集。
- Cisco 3700和2691支援所有Cisco IOS軟體版本。使用包含PLUS功能的軟體功能集。

若要驗證有關特定硬體組態的此資訊，請使用[Software Advisor](#)(僅限[註冊](#)客戶)。若要判斷如何選擇適當的Cisco IOS軟體版本，請參閱[如何選擇Cisco IOS軟體版本](#)。

所需的最低Cisco IOS軟體版本並不總是最佳版本。從支援ADSL WIC且符合您所需功能要求的[下載](#)中選擇最新的軟體版本。

返回主頁。

## [相關資訊](#)

- [Cisco 1700/2600/3600 ADSL WIC常見問題](#)
- [技術支援與檔案 — Cisco Systems](#)