

RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的使用者名稱和密碼配置

目標

對於安全的網路，密碼難於猜出非常重要。建議您更改預設管理員使用者名稱(admin)和密碼(admin)。此外，某些配置要求更改管理員密碼 (預設密碼)。本文檔介紹在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上更改使用者名稱和密碼的過程。

適用裝置

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

軟體版本

- v4.2.1.02

更改使用者名稱和密碼

步驟1.登入到路由器的圖形使用者介面(GUI)。要訪問該頁面，請按照[如何登入思科業務路由器的圖形使用者介面\(GUI\)](#)一文中的步驟操作。選擇Setup > Password，此時將開啟Password頁面：

Password

Username : admin

Old Password :

New Username : example

Confirm New Username : example

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

Username欄位顯示預設使用者名稱admin。

步驟2.在「舊密碼」欄位中輸入舊密碼。

步驟3.在New Username欄位中輸入所需的使用者名稱。如果要保留當前使用者名稱，請將此欄位留空。

步驟4.在Confirm New Username欄位中重新輸入所需的使用者名稱。如果要保留當前使用者名稱，請將此欄位留空。

步驟5.在New Password (新密碼) 欄位中輸入所需的密碼。對於密碼，您可以使用字母數字或特殊字元，但不允許使用空格。

步驟6.在Confirm New Password欄位中重新輸入所需的新密碼。

步驟7. (可選) 要對密碼強制執行最低安全級別，請選中Minimum Password Complexity欄位中的Enable覈取方塊。

附註：密碼複雜性最低要求密碼至少包含8個字元，並且與使用者名稱不同，或與當前密碼不同。它還應包含4個類別中的3個：大寫字母、小寫字母、數字和特殊字元。

密碼強度由基於複雜性規則的密碼強度表表示。輸入密碼時會顯示顏色條。顏色為紅色（表示密碼較弱且不可接受）、黃色（表示密碼強度為中等且可接受）、綠色（表示密碼較強）。

步驟8.（可選）要啟用密碼時效，請點選Password Aging Enforcement欄位中的Change the Password after ___ Days單選按鈕。如果選擇此選項，則必須在時間到期後更改密碼。

時間分配器：如果您在步驟8中選擇Disable（表示您不希望密碼過期），請跳到步驟10。

步驟9.在「更改密碼後天數」欄位中輸入密碼到期之___的天數。預設值為180天。

步驟10.按一下Save以儲存變更。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。