

300系列託管交換器上的重新啟動和出廠預設重設

目標

某些功能（如巨型幀支援）要求重新啟動交換機；但是，當交換機重新啟動時，運行配置檔案會被刪除。要避免丟失運行配置檔案，請按一下任何頁面右上角的**Save**。這會將運行配置檔案儲存到啟動配置。

本文說明如何重啟300系列託管交換器。

適用裝置

- SG300-10PP
- SG300-10MPP
- SG300-28PP-R
- SG300-28SFP-R
- SF302-08MPP
- SF302-08PP
- SF300-24PP-R
- SF300-48PP-R

軟體版本

- 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]
- 6.2.10.18 [所有其他適用裝置]

重新啟動

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**Administration > Reboot**。*Reboot*頁面隨即開啟：

The screenshot shows a web interface titled "Reboot". It contains the following elements:

- A header "Reboot" in a blue bar.
- Instructional text: "To reboot the device, click the 'Reboot' button."
- Reboot options:
 - Immediate
 - Date: [Jan] [01] Time [00] [00] HH:MM
 - In: [00] Days [00] Hours [00] Minutes
- Checkboxes:
 - Restore to Factory Defaults
 - Clear Startup Configuration File
- Buttons: "Reboot" (highlighted in blue), "Cancel Reboot", and "Cancel".

步驟2.在Reboot欄位中，按一下與交換器重新開機所需的時間對應的單選按鈕。

- 立即 — 按一下「Reboot」後，交換機立即重新啟動。
- 日期 — 交換器在設定的日期和時間重新啟動。選擇希望交換機重新引導的月份和日期以及特定日期的特定時間以重新啟動交換機。

·內送 — 交換器在設定時間過後重新開機。選擇交換機等待重新啟動的天數和小時數。固定時間一過，交換器就會重新啟動。

步驟3. (可選) 若要將交換器重新開機至出廠預設組態，請勾選**Restore to Factory Defaults**

步驟4. (可選) 若要在重新啟動後清除交換器上的組態，請勾選**Clear Startup Configuration File**

步驟5. 按一下**Reboot**。

注意：出廠設定中預設啟用DHCP自動配置。若要將交換器正確重新啟動為出廠預設值，需要停用DHCP自動組態，以便交換器不會從本機伺服器自動下載組態。如需有關DHCP自動組態的進一步說明，請參閱[200/300系列託管交換器上的動態主機設定通訊協定\(DHCP\)伺服器自動組態](#)。

思科商務300系列交換器的產品頁面包含所有相關思科商務文章和檔案的連結。[檢視思科商務300系列交換器產品頁面。](#)