

在Sx500系列堆疊式交換機上配置未註冊的組播

目標

組播是指從單個源同時向多個目的地傳送資訊。來自已註冊組播組的組播幀將僅傳送到註冊到同一組播組的其他埠。未註冊的組播組有一組未在交換機上註冊的埠。來自未註冊組播組的組播幀將轉發到交換機上的所有埠，但可以配置這些埠來接收未註冊組播幀或過濾未註冊組播幀。

本文的目標是向您展示如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置未註冊的組播。

適用裝置

- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

未註冊組播的配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇**Multicast > Unregistered Multicast**。*Unregistered Multicast*頁面隨即開啟：

Port	FE1	FE2	FE3	FE4	FE5	FE6	FE7	FE8	FE9	FE10	FE11	FE12
Forwarding	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Filtering	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Port	FE25	FE26	FE27	FE28	FE29	FE30	FE31	FE32	FE33	FE34	FE35	FE36
Forwarding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Filtering	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Port	GE3	GE4
Forwarding	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Filtering	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


步驟2.從Filter:介面類型等於配置未註冊組播幀的下拉選單。下拉選單包含以下介面型別：

- 埠 — 表示交換機各裝置的埠。
- LAG — 表示交換機的鏈路聚合組(LAG)。LAG包含一組埠。未註冊組播的配置將配置到LAG，以確保配置LAG中的所有埠。

步驟3.按一下Go以選擇選取的介面。如果選擇LAG作為介面型別，請跳過步驟5。




步驟4.如果從Filter: *Interface Type Equals To*下拉選單中選擇Port，則點選與該埠對應的以下單選按鈕之一：



- 轉發 — 將未註冊的多播幀轉發到該埠。
- 過濾 — 從該埠丟棄未註冊的多播幀。

步驟5.如果從篩選條件中選擇LAG:*Interface Type Equals To*下拉選單，點選與該LAG對應的以下單選按鈕之一：



- 轉發 — 將未註冊的多播幀轉發到該LAG。

·過濾 — 丟棄來自該LAG的未註冊組播幀。

步驟6.按一下**Apply**以儲存設定。