

# SPA8000電話介面卡上的系統設定

## 目標

管理員使用 *System Settings* 頁面配置裝置的一些基本功能，如密碼、系統日誌伺服器 and 調試級別。管理員可以訪問兩個不同的系統設定：高級和基本，它們位於GUI的右上角。除了基本系統設定中提供的選項之外，高級系統設定還提供了更多配置選項。本文說明如何在 SPA8000 電話介面卡上配置基本和高級系統設定。

## 適用裝置

- SPA8000

## 軟體版本

- 6.1.12

## 系統設定

### 基本設定

步驟1. 登入到Web配置實用程式，然後選擇 **Admin Login > Basic > Voice > System**。 *Basic System* 頁面隨即開啟：

The screenshot shows the 'System Configuration' page for the SPA8000. The page is divided into two sections: 'System Configuration' and 'Miscellaneous Settings'. In the 'System Configuration' section, the 'User Password' field is empty. In the 'Miscellaneous Settings' section, the 'Syslog Server' field contains 'syslogserverexample 24' and the 'Debug Server' field contains 'debugserverexp 18'. The 'Debug Level' dropdown menu is set to '0'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes'.

步驟2. 在「使用者密碼」欄位中輸入要分配給使用者的密碼。預設值為no password。使用者可以訪問Web配置實用程式並執行某些配置，但使用者不能像管理員那樣配置多個選項。

步驟3. 在Syslog伺服器欄位中輸入系統日誌伺服器名稱和埠。Syslog是一種業界標準協定，用於捕獲有關網路活動的資訊。啟用後，裝置會將所有已記錄的活動傳送到系統日誌伺服器。

步驟4.在「調試伺服器」欄位中輸入調試伺服器名稱和埠。調試是用來捕獲有關程式活動的資訊的過程。啟用後，裝置會將程式存在的所有問題傳送到來源/目的地IP位址和服務，再傳送到偵錯伺服器。

步驟5.從「調試級別」下拉選單中選擇調試資訊的級別。級別越高，生成的調試資訊就越詳細。預設級別為0，這意味著不生成調試資訊。調試級別必須設定為至少2才能記錄SIP消息。

步驟6.按一下**Submit All Changes**以儲存設定。

## 高級設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇**Admin Login > Advanced > Voice > System**。將開啟**Advanced System**頁面：

System Configuration	
Restricted Access Domains:	
Enable Web Admin Access:	yes
Admin Passwd:	
User Password:	
Miscellaneous Settings	
Syslog Server:	
Debug Server:	
Debug Level:	0

System Configuration	
Restricted Access Domains:	192.168.15.2
Enable Web Admin Access:	yes
Admin Passwd:	112233
User Password:	12345
Miscellaneous Settings	
Syslog Server:	192.168.45.23
Debug Server:	192.168.45.38
Debug Level:	2

步驟2.在「受限訪問域」欄位中輸入要限制使用者訪問的域。使用此欄位可以阻止來自某個域中IP電話的呼叫。如果要限制對多個域的訪問，請在每個域後放置逗號(,)。

步驟3.從Enable Web Admin Access下拉選單中，選擇是否要啟用對Web配置實用程式的管理訪問。

**警告：**如果您在步驟3中選擇**NO**，您將無法執行其中的許多配置，包括將其更改回。唯一能夠重置此配置的方法是使用互動式語音響應(IVR)介面。如果您需要通過IVR重置裝置，請按照**通過SPA8000模擬電話介面卡上的IVR重置出廠預設設定**一文中提到的步驟操作。

步驟4.在Admin Password欄位中輸入要分配給管理員的密碼。預設值為no password。管理員密碼為Web配置實用程式提供了管理訪問許可權。

步驟5. 在「使用者密碼」欄位中輸入要分配給使用者的密碼。預設值為no password。使用者可以訪問Web配置實用程式並執行某些配置，但使用者不能像管理員那樣配置多個選項。

步驟6.在Syslog Server欄位中輸入系統日誌伺服器IP地址。Syslog是一種業界標準協定，用於捕獲有關網路活動的資訊。啟用後，裝置會將所有日誌活動傳送到系統日誌伺服器。

步驟7.在「調試伺服器」欄位中輸入調試伺服器IP地址。調試是用於捕獲有關程式活動的資訊的過程。啟用後，裝置會將程式存在的所有問題傳送到來源/目的地IP位址和服務，再傳送到偵錯伺服器。

步驟8.從「調試級別」下拉選單中選擇調試資訊的級別。級別越高，生成的調試資訊就越詳細。預設級別為0，這意味著不生成調試資訊。調試級別必須設定為至少2才能記錄SIP消息。

步驟9.按一下**Submit All Changes**以儲存設定。