

# 為WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP371和WAP571配置口令複雜性

## 目標

「密碼複雜性」頁面可用來修改用來存取組態公用程式之密碼的複雜性需求。複雜的密碼可以增強安全性。

本文檔的目的是解釋如何在WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP371和WAP571存取點上配置口令複雜性。

## 適用裝置

- WAP131
- WAP150
- WAP351
- WAP361
- WAP371
- WAP571

## 軟體版本

- 1.0.2.15 (WAP131、WAP351)
- 1.1.0.9 (WAP150、WAP 361)
- 1.3.0.6 (WAP371)

## 配置密碼複雜性

步驟 1. 登入Web配置實用程式，選擇System Security > Password Complexity。此時將打開密碼複雜性頁：

Password Complexity

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

步驟 2. 選中Password Complexity欄位中的Enable覈取方塊以啟用口令複雜性。如果不想啟用密碼複雜性，請取消選中覈取方塊，然後跳到[步驟7](#)。依預設會核取它。

Password Complexity

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

步驟 3. 在Password Minimum Character Class下拉選單中，選擇必須在密碼字串中表示的最小字元類數。這些可能的類別包括大寫字母、小寫字母、數字和特殊字元。預設值為3。

**Password Complexity**

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length: 3 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

---

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

步驟 4. 在 Password Different From Current 欄位中，如果您希望使用者在密碼過期時輸入不同於當前密碼的密碼，請選中 Enable 覈取方塊。取消核取此選項可讓使用者在密碼過期時重複使用相同的密碼。依預設會核取它。

**Password Complexity**

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

---

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

步驟 5. 在 Maximum Password Length 欄位中，輸入密碼的最大字元數。範圍為 64 – 80，預設值為 64。

**Password Complexity**

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

---

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

步驟 6. 在 Minimum Password Length 欄位中，輸入密碼可以包含的最小字元數。範圍為 0 – 32，預設值為 8。

### Password Complexity

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class: 3 ▼

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

---

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

步驟 7. 在口令老化支援欄位中，選中啟用覈取方塊以使口令在設定的時間段後過期。如果您不希望口令過期，請取消選中此覈取方塊，然後跳到[步驟9](#)。依預設會核取它。

### Password Complexity

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class: 3 ▼

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

---

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

步驟 8. 在Password Aging Time欄位中，輸入新密碼到期之前的天數。範圍為1 – 365，預設值為180。

### Password Complexity

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class: 3 ▼

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

---

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

步驟 9. 點選儲存儲存更改。您將從Web配置實用程式註銷，必須重新輸入新的登入資訊以重新獲得訪問許可權。

## Password Complexity

Password Complexity:  Enable

Password Minimum Character Class:  ▼

Password Different From Current:  Enable

Maximum Password Length:  (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length:  (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support:  Enable

Password Aging Time:  Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。