

UC on UCS:硬體更換：BE6K、BE7K、MM400v、MM410V、CMS1000、CMS2000、TCS

目錄

[簡介](#)

[CIBU UCS採用者產品的硬體支援策略](#)

[DOA或製造 — 新RMA](#)

[BE4000](#)

[BE6000](#)

[BE6K SKU](#)

[BE6K-ST-BDL 物料清單\(K9/XU\)](#)

[BE6K-STBDL-PLS\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9物料清單](#)

[BE6M-M4物料清單\(K9/XU\)](#)

[BE6M-M5物料清單\(K9/XU\)](#)

[BE6H-M4物料清單\(K9/XU\)](#)

[BE6H-M5物料清單\(K9/XU\)](#)

[BE6K-M6物料清單\(K9/XU\)](#)

[BE6K-M7\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE7000](#)

[BE7K SKU](#)

[BE7K-\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE7M-M4-\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE7M-M5-\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE7M-M6-\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE7M-M7物料清單\(K9/XU\)](#)

[BE7H-M4-\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE7H-M5-\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE7H-M6-\(K9/XU\)物料清單](#)

[BE7H-M7物料清單\(K9/XU\)](#)

[多方媒體400v虛擬網真伺服器裝置](#)

[MultiParty Media 400v SKU](#)

[VTS-LSVR-M3的BOM](#)

[多方媒體410虛擬網真伺服器裝置](#)

[MultiParty Media 410v SKU](#)

[CTI-410V-VTS-K9物料清單](#)

[CTI-410VB-VTS-K9物料清單](#)

[思科會議伺服器1000](#)

[CMS 1000SKU\(M4\)](#)

[CTI-CMS-1000-K9\(M4\)物料清單](#)

[CMS 1000SKU\(M5\)](#)

[CTI-CMS-1000-K9\(M5\)物料清單](#)

[CMS 1000SKU\(M6\)](#)

[CTI-CMS-1000-K9\(M6\)物料清單](#)

[思科會議伺服器2000](#)

[CMS 2000SKU](#)

[CMS2000機箱的BOM](#)

[CMS2000主刀片的物料清單](#)

[CMS2000輔助刀片的物料清單](#)

[CMS 2000SKU](#)

[CMS2000機箱的BOM](#)

[CMS2000主刀片的物料清單](#)

[CMS2000輔助刀片的物料清單](#)

[CMS2000機箱\(M6\)的BOM](#)

[CMS2000控制刀片\(M6\)的BOM](#)

[CMS2000媒體刀片\(M6\)的BOM](#)

[較舊的PID](#)

[TelePresence 內容伺服器](#)

[TCS SKU](#)

[TCS SKU的BOM \(對於上面列出的所有PID，M4 BOM相同 \)](#)

[Expressway CE](#)

[CE1xK SKU](#)

[CE1400V-M7-K9物料清單](#)

[外部參照](#)

簡介

本文將記錄使用SAVBUCS硬體的CIBU產品（也稱為UCS採用者產品），以及硬體支援如何在TAC內為每個硬體支援工作。

注意：這對聯邦客戶無效。如果客戶是聯邦客戶，則合作夥伴必須是開啟DOA請求的合作夥伴。如果嘗試為聯邦客戶開啟DOA請求，TAC/HTTS將被拒絕。

此資訊的面向客戶版本可在

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/collaboration-virtualization-hardware.html上找到。

本文檔介紹的產品包括

- BE6K — 型號BE6000S、BE6000M、BE6000H
- BE7K — 型號BE7000M、BE7000H
- 思科媒體伺服器
- 媒體400V
- TelePresence 內容伺服器

- Expressway CE - CE1400V、CE1300、CE1200

本文中所用術語的定義

- BExK - Cisco Business Edition Server
- CE1xK - Cisco Expressway伺服器
- SKU — 庫存單位，客戶可以購買的思科部件號
- FRU — 現場可更換部件，可由具有特定知識或FE的客戶進行RMA安裝
- CRU — 可由客戶更換的部件，可由客戶在沒有特定培訓的情況下安裝RMA
- BOM — 物料清單，可配置SKU中包含的子元件清單

CIBU UCS採用者產品的硬體支援策略

本文檔中包括的所有產品都遵循與UCS-C伺服器相同的硬體支援策略。

這意味著Cisco RMA倉庫不儲存和SVO不支援全伺服器配置的RMA。

必須根據客戶、合作夥伴和/或TAC的診斷，在元件級別進行硬體更換。

DOA或製造 — 新RMA

由於完整的伺服器、已配置的機箱不在SVO工具中，因此必須將DOA RMA作為MFG-New放置，使用「CLR-MISC」部分，在RMA的特殊說明中註明正確的產品PID。

包含預安裝軟體的產品的任何RMA必須作為MFG-NEW進行處理，才能在工廠預安裝虛擬機器監控程式和應用。 思科RMA倉庫中可能會有數量有限的BE6K MD伺服器，但這些伺服器沒有任何預安裝的軟體。

!!重要信!!

通常，當BE伺服器的新版本（例如M5取代M4伺服器）可用時，早期版本會很快成為銷售終止版本。

MFG-NEW RMA僅可用於尚未達到銷售終止的PID。

截至2018年10月，這意味著TAC無法將此選項用於基於M4的BE6K或BE7K伺服器，因為它們是EOS。只能訂購基於M5的伺服器。

TAC（UC和SV）應繼續排除硬體難題，並根據需要在內部甚至通過BEMS上報。更換整個伺服器不再是最後的選擇。

主機板/主機板更換注意事項：

UCSC主機板通常使用機箱頂級FRU替換。對於本文檔中基於M4的伺服器的UC產品，SVO工具會自動將UC SKU替換為UCS SKU。這意味著，如果您使用RMA頂級PID，您的客戶將獲得一個沒有HDD、RAM等的機箱和主機板。

附註：對於基於M3的「be6k」伺服器(BE6K-ST-BDL*)，該產品支援終止。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/business-edition-6000/eos-eol-notice-c51-734760.html>

BE4000

Cisco® Business Edition 4000(BE4000)基於ISR4321，在解決方案中沒有UCS元件。
SKU:BE4S-V-K9思科商務版4000裝置

網路介面模組(NIM)之外的單個元件不可用於RMA。

BE6000

Cisco® Business Edition 6000(BE6000)是首款隨出廠安裝的虛擬化軟體(ESXi)一起提供的UC產品的UCS採用者產品，並且在ESXi資料儲存區中包括用於UC軟體的OVA和ISO安裝介質。它包括出廠預安裝的ESXi，以及一組已建立並可能預安裝的核心UC VM。

BE6K有三個版本，每個版本具有不同的功能和不同的硬體。

BE6K MD支援1000個使用者、最多1200台裝置和4+1*UC應用程式

BE6K HD支援1000個使用者、多達2500台裝置和8+1*UC應用程式

BE6000S支援150個使用者，最多支援300台裝置，並運行5個UC應用的固定配置。它與ISR 2921V捆綁在一起。產品的三個SKU表示ISR將隨附的VWIC型別，以提供PSTN連線 (FXO、PRI或BRI) 。

*BE6K的+1應用始終為BE的Prime合作調配。

BE6K SKU

SKU	說明	專案代號*
BE6K-ST-BDL-K9 BE6K-ST-BDL-XU	BE6K中密度伺服器，匯出受限軟體(UCS M3) BE6K中密度伺服器，匯出非受限軟體(UCS M3)	藍鳥
BE6K-STBDL-PLS-K9 BE6K-STBDL-PLS-XU	BE6K高密度伺服器，匯出受限軟體(UCS M3) BE6K高密度伺服器，匯出非受限軟體(UCS M3)	藍色瀉湖
BE6S-PRI-M2-K9	BE6000S、2921V、PRI(UCS E160D M2)	堪培拉
BE6S-BRI-M2-K9	BE6000S、2921V、BRI(UCS E160D M2)	堪培拉

SKU	說明	專案代號*
BE6S-FXO-M2-K9	BE6000S、2921V、FXO(UCS E160D M2)	堪培拉
BE6M-M4-K9 BE6M-M4-XU	BE6000中密度伺服器，匯出受限軟體(UCS M4) BE6000中密度伺服器，匯出非受限軟體(UCS M4)	藍月
BE6H-M4-K9 BE6H-M4-XU	BE6000高密度伺服器，匯出受限軟體(UCS M4) BE6000高密度伺服器，匯出非受限軟體(UCS M4)	藍月
BE6M-M5-K9 BE6M-M5-XU	Cisco Business Edition 6000M(M5)裝置，匯出Rest軟體 Cisco Business Edition 6000M(M5)裝置，擴展解除安裝軟體	藍甲蟲
BE6H-M5-K9 BE6H-M5-XU	Cisco Business Edition 6000H(M5)裝置，匯出Rest軟體 Cisco Business Edition 6000H(M5),Exp Unrest軟體	藍甲蟲
BE6K-M6-K9 BE6K-M6-XU	Cisco Business Edition 6000(M6)裝置，匯出Rest軟體 Cisco Business Edition 6000(M6)裝置，Exp Unrest軟體	杜羅斯4
BE6K-M7-K9 BE6K-M7-XU	Cisco Business Edition 6000(M7)裝置，匯出Rest軟體 Cisco Business Edition 6000(M7)裝置，Exp Unrest軟體	KereAC4

*專案代號是首次推出產品的地方。後續程式可能會引入硬體和軟體預載入更新。

下表顯示了BE6K當前發貨版本的BOM。

BE6K-ST-BDL物料清單(K9/XU)

CITG採用者 SKU	SAVBU SKU	說明	數量	FRU/SAVBU SKU
BE6K-ST-BDL-K9 或 BE6K-ST-BDL-XU	UCSC-C220-M3S	UCS C220 M3機箱和主機板	1	BE6K-ST-BDL-K9= 或 BE6K-ST-BDL-XU=

CITG採用者 SKU	SAVBU SKU	說明	數量	FRU/SAVBU SKU
	N20-BBLKD	UCS 2.5英吋HDD空白面板	4	
	UCSC-HS-C220M3	UCS C220 M3機架式伺服器的散熱器	2	
	UCSC-PSU-BLKP	電源空白面板/填充器	1	
	UCSC-RAIL1	適用於C220伺服器的2U導軌套件	1	
	UCSC-PCIF-01F	適用於C系列的全高PCIe填充卡	1	
UCS-CPU-E5-2609	UCS-CPU-E5-2609	2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB快取記憶體/DDR3 1066MHz	2	UCS-CPU-E5-2609=
UC-MR-1X082RY-A	UCS-MR-1X041RY-A	4GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/單列/x4/1.35V-1.5V/35nm	4	UCS-MR-1X041RY-A=
UC-A03-D500GC3	A03-D500GC3	已安裝500GB 6Gb SATA 7.2K RPM SFF熱插拔/驅動器滑板	4	A03-D500GC3=
UC-PSU-650W	UCSC-PSU-650W	C系列機架式伺服器的650W電源	1	UCSC-PSU-650W=
UC-RAID-9271	UCS-RAID9271CV-8I	MegaRAID 9271CV Raid卡，帶8個內部SAS/SATA部件，S	1	UCS-RAID9271CV-8I=
CIT-SD-16G-C220	UCSC-SD-16G-C220	用於C220伺服器的16GB SD卡模組	1	UCSC-SD-16G-C220=

BE6K-STBDL-PLS(K9/XU)物料清單

CITG採用者SKU	SKU	說明	數量	FRU
BE6K-STBDL-PLS-K9 或 BE6K-STBDL-PLS-XU	UCSC-C220-M3S=	SL1 Ivy橋接機箱和主機板	1	BE6K-STBDL-PLS-K9 或 BE6K-STBDL-PLS-XU
CIT-CPU-E5-2665	UCS-CPU-E5-2665=	2.40 GHz E5-2665/115W 8C/20MB快取記憶體/DDR3 1600MHz	2	UCS-CPU-E5-2609=
UC-MR-1X082RY-A	UCS-MR-1X082RY-A	4GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/單列 /x4/1.35V-1.5V/35nm	6	UCS-MR-1X041RY-A=
CIT-HDD300GI2F105	UCS-HDD300GI2F105	已安裝500GB 6Gb SATA 7.2K RPM SFF熱插拔/驅動器滑板	8	UCS-HDD300GI2F105=
UC-PSU-650W	UCSC-PSU-650W	C系列機架式伺服器的650W電源	2	UCSC-PSU-650W
UC-RAID-9271	UCS-RAID9271CV-8I	MegaRAID 9271CV Raid卡，帶 8個內部SAS/SATA部件，S	1	UCS-RAID9271CV-8I
CIT-PCIE-IRJ45	UCSC-PCIE-IRJ45	Intel Quad GbE介面卡	1	UCSC-PCIE-IRJ45
	R2XX-RAID5	啟用Raid 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9的BOM

CITG採用者SKU	SAVBU SKU	說明	數量	FRU/SAVBU SKU
UCS E160D元件				
UCS-E160D-M2BUN/K9	UCS-E160D-M2BUN/K9	UCS E160D M2機箱，E5-2418LV2 6核2.0GHz	1	E160DM2-SVC
E100-8-16-MEM-UPG	E100-8-16-MEM-UPG	將E140/160第一個記憶體dimm從 8GB升級到16GB。 1333MHz RDIMM/PC3-10600	1	E100D-MEM-RDIM16G=
E100D-HDSED600G	E100D-HDSED600G	適用於DoubleWide UCS-E的600 GB、 SAS SED硬碟驅動器	3	E100D-HDSED600G=
E100-SD-8G	E100-SD-8G	適用於SingleWide和DoubleWide UCS-E的8 GB SD卡	1	E100-SD-8G=
DISK-MODE-RAID-5	DISK-MODE-RAID-5	將硬碟配置為RAID 5	1	不適用

CITG採用者SKU	SAVBU SKU	說明	數量	FRU/SAVBU SKU
ISR 2921V元件				
CISCO2921-V/K9	—	Cisco 2921 , 帶3 GE , 4 EHWIC , 3 DSP , 1 SM , 256MB CF , 512MB DRAM , IPB	1	CISCO2921/K9
PWR-2921-51-AC	—	Cisco 2921/2951 AC電源供應器	1	PWR-2921-51-AC=
MEM-2900-512U1GB	—	Cisco 2900 1GB DRAM升級	1	MEM-2900-1GB=
MEM-CF-256MB	—	用於Cisco 1900、2900、3900 ISR的256MB快閃記憶體	1	MEM-CF-256MB=
PVDM3-32	—	32通道高密度語音和影片DSP模組備件		PVDM3-32=
CAB-ETH-S-RJ45	—	乙太網黃色電纜 , 直通 , RJ-45,6英尺	1	CAB-ETH-S-RJ45=
CAB-CONSOLE-USB	—	6英尺控制檯電纜 , 帶USB A型和迷你B型	1	CAB-CONSOLE-USB=
ISR軟體和許可證				
S29UK9-15403M	—	適用於15.4(3M)的IOS預載入	—	—
SL-29-IPB-K9	—	IP Base許可證 , 用於思科2901-2951	—	—
SL-29-UC-K9	—	思科統一通訊許可證2901-2951	—	—
ISR-CCP-EXP	—	路由器快閃記憶體上的Cisco Config Pro Express	—	—
FL-CUBEE-5	—	整合邊界元素企業版授權 — 5個作業階段	—	—
其中一項基於頂級SKU(PRI、BRI、FXO)				
VWIC3-1MFT-T1/E1	—	1埠第3代Multiflex中繼語音/WAN介面卡 — T1/E1	1	VWIC3-1MFT-T1/E1=
VIC2-2BRI-NT/TE	—	兩埠語音介面卡 — BRI (NT和TE)	1	VIC2-2BRI-NT/TE=
VIC2-4FXO	—	四埠語音介面卡 — FXO (通用型)	1	VIC2-4FXO=

BE6M-M4物料清單(K9/XU)

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF , 無CPU、記憶體、硬碟、PCIe、PSU、滑軌套件	1	UCSC-C220-M4S=
CIT-CPU-E52630D	2.40 GHz E5-2630 v3/85W 8C/20MB快取記憶體/DDR4 1866MHz	1	UCS-CPU-E52630D=
CIT-MR-1X162RV-A	16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/雙列/x4/1.2v	2	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT-A03-D300GA2	300GB 6Gb SAS 10K RPM SFF硬碟/熱插拔/驅動器滑板安裝	6	A03-D300GA2=
CIT-PSU1-770W	適用於1U C系列機架式伺服器的770W AC熱插拔電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT-MRAID12G	Cisco 12G SAS模組化Raid控制器	1	UCSC-MRAID12G=
CIT-MRAID12G-1GB	Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC快取模組(Raid 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1GB=
R2XX-RAID5	啟用RAID 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE6M-M4的6個物理磁碟被配置為單個RAID5卷。

附註：CIT-MR-1X162RU-A在2017年3月29日被CIT-MR-1X162RV-A取代。

BE6M-M5物料清單(K9/XU)

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10高畫質 , 無CPU、記憶體、高畫質、PCIe、PSU	1	
UCS-CPU-4114	2.2 GHz 4114/85W 10C/13.75MB快取記憶體/DDR4 2400MHz	1	
UCS-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/單列/x4/1.2v	3	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	6	
UCSC-PSU1-770W	適用於機架式伺服器的Cisco UCS 770W AC電源	1	
UCSC-RAID-M5	Cisco 12G模組化RAID控制器 , 帶2GB快取記憶體	1	
R2XX-RAID5	啟用RAID 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE6M-M5的6個物理磁碟被配置為單個RAID5卷。

BE6H-M4物料清單(K9/XU)

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF , 無CPU、記憶體、硬碟、PCIe、PSU、滑軌套件	1	UCSC-C220-M4S=
CIT-CPU-E52630D	2.40 GHz E5-2630 v3/85W 8C/20MB快取記憶體/DDR4 1866MHz	2	UCS-CPU-E52630D=
CIT-MR-1X081RV-A	8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/單列/x4/1.2v	6	UCS-MR-1X081RV-A=
CIT-A03-D300GA2	300GB 6Gb SAS 10K RPM SFF硬碟/熱插拔/驅動器滑板安裝	8	A03-D300GA2=
CIT-PSU1-770W	適用於1U C系列機架式伺服器的770W AC熱插拔電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT-MRAID12G	Cisco 12G SAS模組化Raid控制器	1	UCSC-MRAID12G=
CIT-MRAID12G-1GB	Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC快取模組(Raid 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1GB=
CIT-PCIE-IRJ45	英特爾i350四埠1Gb介面卡	1	UCSC-PCIE-IRJ45=
R2XX-RAID5	啟用RAID 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE6H-M4的8個物理磁碟被配置為單個RAID5卷。

註：CIT-MR-1X081RU-A在2017年3月29日被CIT-MR-1X081RV-A取代。

BE6H-M5物料清單(K9/XU)

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10高畫質 , 無CPU、記憶體、高畫質、PCIe、PSU	1	
UCS-CPU-4114	2.2 GHz 4114/85W 10C/13.75MB快取記憶體/DDR4 2400MHz	2	
UCS-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/單列/x4/1.2v	4	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	8	
UCSC-PSU1-770W	適用於機架式伺服器的Cisco UCS 770W AC電源	2	
UCSC-PCIE-IRJ45	英特爾i350四埠1Gb介面卡	1	
UCSC-RAID-M5	UCSC-RAID-M5	1	
R2XX-RAID5	啟用RAID 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE6H-M5的8個物理磁碟被配置為單個RAID5卷。

BE6K-M6物料清單(K9/XU)

SKU	FRU	說明	數量
-----	-----	----	----

BE6K-M6-K9 BE6K-M6-XU	UCSC-C220-M6S=	UCS C220 M6機架，不帶CPU、記憶體、驅動器、1U wSFF硬碟底板	1
BE6K-CPU-M6	UCS-CPU-I4310T=	英特爾4310T 2.3GHz/105W 10C/15MB DDR4 2667MHz	1
BE6K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16GB RDIMM SRx4 3200(8Gb)	4
BE6K-RAIDCTRLR-M6	UCSC-RAID-220M6=	Cisco 12G SAS RAID控制器，帶4GB FBWC (16驅動器)，帶1U托架	1
BE6K-DISK-M6	UCS-HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	6
BE6K-PSU-M6	UCSC-PSU1-1050W=	適用於機架式伺服器的Cisco UCS 1050W AC電源供應器	2
BE6K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證，適用於M6伺服器	1

*附註：BE6H沒有M6 1:1替代版本，與以前的版本不同。

BE6K-M7(K9/XU)物料清單

	說明	產品型號	採用者PID
利用的基礎伺服器	UCS-M7-MLB	UCSC-C220-M7S	
CPU	(12C/2.0GHz)	UCS-CPU-I4510T	BE6K-CPU-M7
記憶體	5600MHz 16GB DIMM	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7

儲存	RAID控制器	UCSC-RAID-M1L16	BE6CE-RAIDCTRLR-M7
	600GB 10K SAS硬碟	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISK-M7
網路+ IO	OCP 3.0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-OCPNIC-M7
	PCIe NIC(4x10GE SFP+)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PCIENIC-M7
	10GE光纖SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE Cu RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIe Riser卡	UCSC-RIS1A-22XM7	BE6CE-PCIERISR1-M7
雜項	電源	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	可信平台模組	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	機架安裝套件	UCSC-RAIL-D	
(自動擴展)	CPU散熱器	UCSC-HSLP-C220M7	
	空白面板 (DIMM插槽)	UCS-DDR5-BLK	
	空白面板 (磁碟插槽)	UCSC-BBLKD-M7	
	儲存電纜	CBL-SAS-Y-C220M7	
	RAID控制器支架	UCSC-HPBKT-22XM7	
	OCP NIC子板	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	空白面板(Riser2)	UCSC-FBRS2-C220M7	
	空白面板(Riser3)	UCSC-FBRS-C220-D	

BE7000

Cisco® Business Edition 7000(BE7000)是BE6000的較大版本。它包括出廠預安裝的ESXi，以及一組已建立並可能預安裝的核心UC VM。

BE7000支援1000多個使用者。它支援4-6個UC應用程式。

BE7000旨在用作中型TRC的「構建塊」，以利用BE6000引入的訂購和部署便利性。

BE7K SKU

SKU	說明	專案代號*
BE7K-K9	BE7K伺服器，匯出受限(K9)軟體	圖夫洛
BE7K-XU	BE7K伺服器，匯出非受限(XU)軟體(UCS M3)	
BE7M-M4-K9	BE7K中密度伺服器，匯出受限(K9)軟體	藍月
BE7M-M4-XU	BE7K中密度伺服器，匯出非受限(XU)軟體(UCS M4)	
BE7H-M4-K9	BE7K高密度伺服器，出口受限(K9)或不受限(XU)軟體	藍月
BE7H-M4-XU	BE7K高密度伺服器，匯出非受限(XU)軟體(UCS M4)	
BE7M-M5-K9	Cisco Business Edition 7000M(M5)裝置，匯出Rest軟體	藍甲蟲
BE7M-M5-XU	Cisco Business Edition 7000M(M5)裝置，擴展解除安裝軟體	
BE7H-M5-K9	Cisco Business Edition 7000H(M5)裝置，匯出Rest軟體	藍甲蟲
BE7H-M5-XU	Cisco Business Edition 7000H(M5)裝置，Exp Unrest軟體	
BE7M-M6-K9	Cisco Business Edition 7000M(M6)裝置，匯出Rest軟體	杜羅斯4
BE7M-M6-XU	Cisco Business Edition 7000M(M6)裝置，擴展解除安裝軟體	

SKU	說明	專案代號*
BE7H-M6-K9	Cisco Business Edition 7000H(M6)裝置，匯出Rest軟體	杜羅斯4
BE7H-M6-XU	Cisco Business Edition 7000H(M6)裝置，Exp Unrest軟體	
BE7M-M7-K9	Cisco Business Edition 7000M(M7)裝置，匯出Rest軟體	KereAC4
BE7M-M7-XU	Cisco Business Edition 7000M(M7)裝置，擴展解除安裝軟體	
BE7H-M7-K9	Cisco Business Edition 7000H(M7)裝置，匯出Rest軟體	KereAC4
BE7H-M7-XU	Cisco Business Edition 7000H(M7)裝置，Exp Unrest軟體	

*專案代號是首次推出產品的地方。後續程式可能會引入硬體和軟體預載入更新。

下表顯示了BE7K當前發貨版本的BOM。

BE7K-(K9/XU)物料清單

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C240-M3S=	SL2 Ivy橋接器機箱	1	UCSC-C240-M3S=
CIT2-CPU-E5-2640=	2.50 GHz E5-2640/95W 6C/15MB快取記憶體/DDR3 1333MHz	2	UCS-CPU-E5-2640=
CIT2-MR-1X082RY-A=	8GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/雙列/1.35v	8	UCS-MR-1X082RY-A=
CIT2-A03-D300GA2=	2.5英吋300 GB，10 K RPM，SAS 146 Gb	12	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2-1200=	用於UCS的1200W 2u電源	2	UCSC-PSU2-1200=
CIT2-RAID-9271CV	MegaRAID 9271CV Raid卡，帶8個內部SAS/SATA部件，S	1	UCS-RAID9271CV-8I=
CIT2-PCIE-IRJ45	英特爾i350四埠1Gb介面卡	2	UCSC-PCIE-IRJ45

BE7M-M4-(K9/XU)物料清單

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C240-	UCS C240 M4 SFF 16高畫質，無CPU、記憶體、高畫	1	UCSC-C240-

SKU	說明	數量	FRU
M4S2	質、PCIe、電源、導軌，帶擴展器		M4S2=
CIT2-CPU-E52680D	2.50 GHz E5-2680 v3/120W 12C/30MB快取記憶體/DDR4 2133MHz	1	UCS-CPU-E52680D=
CIT2-MR-1X162RV-A	8GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/雙列/1.35v	4	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT2-A03-D300GA2	2.5英吋300 GB，10 K RPM，SAS 146 Gb	12	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2V2-1200W	用於2U C系列伺服器的1200W/800W V2 AC電源	2	UCSC-PSU2V2-1200W=
CIT2-MRAID12G	Cisco 12G SAS模組化Raid控制器	1	UCSC-MRAID12G=
CIT2-MRAID12G-1GB	Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC快取模組(Raid 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-1GB=
CIT2-PCIE-IRJ45	英特爾i350四埠1Gb介面卡	2	UCSC-PCIE-IRJ45=
CIT2-PCI-1B-240M4	用於6個PCI插槽的右側PCIe提升板（提升板1）（3個8個）	1	UCSC-PCI-1B-240M4=
R2XX-RAID5	啟用RAID 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE7M-M4的12個物理磁碟被配置為兩個RAID5卷，每個卷包含6個物理磁碟。

註：CIT2-MR-1X162RU-A在2017年3月29日被CIT2-MR-1X162RV-A取代。

BE7M-M5-(K9/XU)物料清單

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C240-M5SX	UCS C240 M5 24 SFF + 2個後驅動器，無CPU、記憶體、硬碟、PCIe、電源	1	
UCS-CPU-6132	2.6 GHz 6132/140W 14C/19.25MB快取記憶體/DDR4 2666MHz	1	
UCS-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/單列/x4/1.2v	6	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	14	
UCSC-PSU1-1050W	適用於機架式伺服器的Cisco UCS 1050W AC電源供應器	2	
UCSC-RAID-M5HD	具有4GB快取的Cisco 12G模組化RAID控制器	1	
UCSC-PCIE-IRJ45	英特爾i350四埠1Gb介面卡	2	
R2XX-RAID5	啟用RAID 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE7M-M5的14個物理磁碟被配置為兩個RAID5卷，每個卷有7個物理磁碟。

BE7M-M6-(K9/XU)物料清單

SKU	FRU	說明	數量
BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	UCSC-C240-M6SX=	UCS C240 M6機架，無CPU、記憶體、驅動器、2U w 24	1
BE7M-CPU-M6	UCS-CPU-I6326=	英特爾6326 2.9GHz/185W 16C/24MB DDR4 3200MHz	1
BE7K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16GB RDIMM SRx4 3200(8Gb)	6
BE7K-RAIDCTRLR-M6	UCSC-RAID-M6SD=	Cisco 12G SAS RAID控制器，帶4GB FBWC (16驅動器)，帶1U托架	1
BE7K-DISK-M6	UCS-HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	16
BE7K-NIC-M6	UCSC-P-IQ10GC=	Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	2
BE7K-PCIERISER-M6	UCSC-RIS1A-240M6=	C240 M6 Riser1A;(x8;x16x , x8);聖克特 ; (CPU1)	1
BE7K-PSU	UCSC-PSU1-1050W=	適用於機架式伺服器的Cisco UCS 1050W AC電源供應器	2
BE7K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證，適用於M6伺服器	1

BE7M-M7物料清單(K9/XU)

	說明	產品型號	採用者PID
利用的基礎伺服器	UCS-M7-MLB	UCSC-C240-M7SX	
CPU	(16C/2.8GHz)	UCS-CPU-I6526Y	BE7K-CPU-M7
記憶體	5600MHz 16GB DIMM	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
儲存	RAID控制器	UCSC-RAID-MP1L32	BE7K-RAIDCTRLR-M7
	600GB 10K SAS硬碟	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISK-M7
網路+ IO	OCP 3.0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-OCPNIC-M7

	PCIe NIC(4x10GE SFP+)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PCIENIC-M7
	10GE光纖SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE Cu RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIe Riser卡	UCSC-RIS1A-240-D	BE7K-PCIERISER-M7
雜項	電源	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	可信平台模組	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	機架安裝套件	UCSC-RAIL-D	
(自動擴展)	CPU散熱器	UCSC-HSHP-C240M7	
	空白面板 (DIMM插槽)	UCS-DDR5-BLK	
	空白面板 (磁碟插槽)	UCSC-BBLKD-M7	
	儲存電纜	CBL-SAS-Y-C240M7	
	RAID控制器支架	UCSC-SDBKT-24XM7	
	OCP NIC子板	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	空白面板(Riser2)	UCSC-FBRS2-C240-D	
	空白面板(Riser3)	UCSC-FBRS3-C240-D	

BE7H-M4-(K9/XU)物料清單

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C240-M4SX	UCS C240 M4 SFF 24高畫質，無CPU、記憶體、高畫質、PCIe、電源、導軌，帶擴展器	1	UCSC-C240-M4SX=
CIT2-CPU-E52660D	2.60 GHz E5-2660 v3/105W 10C/25MB快取記憶體/DDR4 2133MHz	2	UCS-CPU-E52660D=
CIT2-MR-1X162RV-A	8GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/雙列/1.35v	8	UCS-MR-1X162RV-A=
CIT2-A03-D300GA2	2.5英吋300 GB，10 K RPM，SAS 146 Gb	20	A03-D300GA2=
CIT2-PSU2-1400W	用於2U和4U C系列伺服器的1400W AC電源	2	UCSC-PSU2-1400W=

SKU	說明	數量	FRU
CIT2-MRAID12G	Cisco 12G SAS模組化Raid控制器	1	UCSC-MRAID12G=
CIT2-MRAID12G-4GB	Cisco 12Gbps SAS 4GB FBWC快取模組(Raid 0/1/5/6)	1	UCSC-MRAID12G-4GB=
CIT2-PCIE-IRJ45	英特爾i350四埠1Gb介面卡	2	UCSC-PCIE-IRJ45=
CIT2-PCI-1B-240M4	用於6個PCI插槽的右側PCIe提升板 (提升板1) (3個8個)	1	UCSC-PCI-1B-240M4=
R2XX-RAID5	啟用RAID 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE7H-M4的20個物理磁碟被配置為四個RAID5卷，每個卷包含5個物理磁碟。

註：CIT2-MR-1X162RU-A在2017年3月29日被CIT2-MR-1X162RV-A取代。

BE7H-M5-(K9/XU)物料清單

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C240-M5SX	UCS C240 M5 24 SFF + 2個後驅動器，無CPU、記憶體、硬碟、PCIe、電源	1	
UCS-CPU-6132	2.6 GHz 6132/140W 14C/19.25MB快取記憶體/DDR4 2666MHz	2	
UCS-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/單列/x4/1.2v	12	
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	24	
UCSC-PSU1-1050W	適用於機架式伺服器的Cisco UCS 1050W AC電源供應器	2	
UCSC-PCIE-IRJ45	英特爾i350四埠1Gb介面卡	2	
UCSC-RAID-M5HD	具有4GB快取的Cisco 12G模組化RAID控制器	1	
R2XX-RAID5	啟用RAID 5設定	1	不適用 — 僅配置

BE7H-M5的24個物理磁碟被配置為四個RAID5卷，每個卷包含6個物理磁碟。

BE7H-M6-(K9/XU)物料清單

SKU	FRU	說明	數量
BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU	UCSC-C240-M6SX=	UCS C240 M6機架，無CPU、記憶體、驅動器、2U w 24	1

BE7H-CPU-M6	UCS-CPU-I6348=	英特爾6348 2.6GHz/235W 28C/42MB DDR4 3200MH	1
BE7K-RAM-M6-M5	UCS-MR-X16G1RW=	16GB RDIMM SRx4 3200(8Gb)	12
BE7K-RAIDCTRLR-M6	UCSC-RAID-M6SD=	Cisco 12G SAS RAID控 制器，帶4GB FBWC (16驅動器)，帶 1U托架	1
BE7K-DISK-M6	UCS-HD600G10K12N=	600GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	24
BE7K-NIC-M6	UCSC-P-IQ10GC=	Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	2
BE7K-PCIERISER-M6	UCSC-RIS1A-240M6=	C240 M6 Riser1A;(x8;x16x , x8);聖 克特 ; (CPU1)	1
BE7K-PSU	UCSC-PSU1-1050W=	適用於機架式伺服器的 Cisco UCS 1050W AC電 源供應器	2
BE7K-TPM-M6	UCSX-TPM-002C=	TPM 2.0、TCG、 FIPS140-2、CC EAL4+認證，適用於M6伺 服器	1

--	--	--	--

BE7H-M7物料清單(K9/XU)

	說明	產品型號	採用者PID
利用的基礎伺服器	UCS-M7-MLB	UCSC-C240-M7SX	
CPU	(16C/2.8GHz)	UCS-CPU-I6526Y	BE7K-CPU-M7
記憶體	5600MHz 16GB DIMM	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
儲存	RAID控制器	UCSC-RAID-MP1L32	BE7K-RAIDCTRLR-M7
	600GB 10K SAS硬碟	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISK-M7
網路+ IO	OCP 3.0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-OCPNIC-M7
	PCIe NIC(4x10GE SFP+)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PCIENIC-M7
	10GE光纖SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE Cu RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIe Riser卡	UCSC-RIS1A-240-D	BE7K-PCIERISER-M7
雜項	電源	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	可信平台模組	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	機架安裝套件	UCSC-RAIL-D	
(自動擴展)	CPU散熱器	UCSC-HSHP-C240M7	
	空白面板 (DIMM插槽)	UCS-DDR5-BLK	
	空白面板 (磁碟插槽)	UCSC-BBLKD-M7	
	儲存電纜	CBL-SAS-Y-C240M7	

	RAID控制器支架	UCSC-SDBKT-24XM7	
	OCP NIC子板	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	空白面板(Riser2)	UCSC-FBRS2-C240-D	
	空白面板(Riser3)	UCSC-FBRS3-C240-D	

多方媒體400v虛擬網真伺服器裝置

Multiparty Media 400v是針對虛擬網真伺服器(vTS)進行最佳化的UCS採用者產品。 此裝置用於運行虛擬化軟體和單個vTS虛擬機器。MM400v不附帶任何出廠安裝的軟體，客戶必須單獨購買和許可虛擬化軟體和vTS。

MultiParty Media 400v SKU

SKU	說明	專案代號*
VTS-LSVR-M3	Cisco Multiparty Media 400v僅硬體(UCS M3)無軟體預載入或ESXi	莫韋蘭

*專案代號是首次推出產品的地方。 後續程式可能會引入硬體和軟體預載入更新。

下表顯示了MM400v當前發貨版本的BOM。

VTS-LSVR-M3的BOM

SKU	說明	數量	FRU
UCSC-C220-M3S=	SL1 (常春藤橋)	1	UCSC-C220-M3S=
CIT3-CPU-E5-2667B=	IC-MP，X86,64位，3.3GHz，LGA2011,130W，C-TEMP 0至70'C，至強E5-2667 v2/8C/25M快取記憶體，IVY BRIDGE-EP，無鉛	2	UCS-CPU-E52667B=
CIT2-MR-1X082RY-A=	8GB DDR3-1600-MHz RDIMM/PC3-12800/雙列/1.35v	2	UCS-MR-1X082RY-A=
CIT3-A03-D300GA2=	2.5英吋300GB，10K RPM，SAS 6Gb	2	A03-D300GA2=
CIT3-PSU-450W=	C系列機架式伺服器的450W電源	1	UCSC-PSU-450W=
CIT3-RAID-MZ-220=	適用於C220的Cisco UCS RAID SAS 2008M-8i夾層卡	1	UCSC-RAID-MZ-220=
R2XX-RAID1=	啟用Raid 1設定	1	不適用 — 僅配置

多方媒體410虛擬網真伺服器裝置

Multiparty Media 410是針對虛擬Telepresence Server(vTS)而最佳化的UCS採用者產品。 此裝置用於運行虛擬化軟體和單個vTS虛擬機器。Mm410可用作機箱和刀片式UCS伺服器。

MultiParty Media 410v SKU

SKU	說明	專案代號*
CTI-410V-VTS-K9	Cisco Multiparty Media 410v(UCS C220-M4)無軟體預載入或ESXi	藍鋼
CTI-410VB-VTS-K9	Cisco Multiparty Media 410b(UCS B200-M4)無軟體預載入或ESXi	藍鳥隊

*專案代號是首次推出產品的地方。 後續程式可能會引入硬體和軟體預載入更新。

下表顯示了MM410當前發貨版本的BOM。

CTI-410V-VTS-K9物料清單

SKU/PID	說明	數量	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF，無CPU記憶體、硬碟、PCIe PSU，帶滑軌套件	1	UCSC-C220-M4S=
CIT3-CPU-E52690D	2.60 GHz E5-2690 v3/135W 12C/30MB快取記憶體/DDR4 2133MHz	2	UCS-CPU-E52690D=
CIT3-MR-1X081RU-A	8GB DDR4-2133-MHz RDIMM-PC4-17000/單列/x4/1.2v	8	UCS-MR-1X081RU-A=
CIT3-A03-D300GA2	300GB 6Gb SAS 10K PRM SFF硬碟/熱插拔/驅動器滑板安裝	2	A03-D300GA2=
CIT3-PSU1-770W	適用於1U C系列機架式伺服器的770W AC熱插拔電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT3-MRAID12G	Cisco 12G SAS模組化Raid控制器	1	UCSC-MRAID12G=
R2XX-RAID1=	啟用Raid 1設定	1	不適用 — 僅配置

CTI-410VB-VTS-K9物料清單

SKU /產品型號	說明	數量	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4，無CPU記憶體驅動器托架硬碟記憶體	1	UCSB-B200-M4=
CIT3-CPU-E52690D	2.60 GHz E5-2690 v3/135W 12C/30MB快取記憶體/DDR4 2133MHz	2	UCS-CPU-E52690D=
CIT3-MR-1X081RU-A	8GB DDR4-2133-MHz RDIMM-PC4-17000/單列/x4/1.2v	8	UCS-MR-1X081RU-A=
CIT3-A03-D300GA2	300GB 6Gb SAS 10K PRM SFF硬碟/熱插拔/驅動器滑板安裝	2	A03-D300GA2=
CIT3-MLOM-40G-01	適用於M3刀鋒伺服器的Cisco UCS VIC 1240模組化LOM	1	UCSB-MLOM-40G-01=

SKU /產品型號	說明	數量	FRU
CIT3-UCSB-MRAID12G	含驅動器托架的Cisco FlexStorage 12G SAS RAID控制器	1	UCSB-MRAID12G=

思科會議伺服器1000

Cisco Meeting Server 1000是UCS採用者產品，針對虛擬網真伺服器(vTS)和思科會議伺服器 (CMS，前身為Acano)進行了最佳化。此裝置用於運行虛擬化軟體和單個CMS或vTS虛擬機器。CMS 1000僅以機架安裝式機箱形式提供。

CMS 1000 SKU(M4)

SKU / PID	說明	專案代號*
CTI-CMS-1000-K9	思科會議伺服器1000	普芬島

*專案代號是首次推出產品的地方。後續程式可能會引入硬體和軟體預載入更新。

下表顯示了CMS 1000的先前(M4)版本的物料清單。

CTI-CMS-1000-K9(M4)物料清單

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF，無CPU記憶體、硬碟、PCIe PSU，帶滑軌套件	1	UCSC-C220-M4S=
CIT3-CPU-E52695E	2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB快取記憶體/DDR4 2400MHz	2	UCS-CPU-E52695E=
CIT3-MR-1X081RV-A	8GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/單列/x4/1.2v	8	UCS-MR-1X081RV-A=
CIT3-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	2	UCS-HD300G10K12G=
CIT3-PSU1-770W	適用於1U C系列機架式伺服器的770W AC熱插拔電源	2	UCSC-PSU1-770W=
CIT3-MRAID12G	Cisco 12G SAS模組化Raid控制器	1	UCSC-MRAID12G=
R2XX-RAID1=	啟用Raid 1設定	1	不適用 — 僅配置

更多資訊：

CMS 1000 SKU(M5)

SKU / PID	說明	專案代號*
CTI-CMS1KM5-BUN-K9	思科會議伺服器1000	????

*專案代號是首次推出產品的地方。 後續程式可能會引入硬體和軟體預載入更新。

下表顯示了CMS 1000的當前發貨版本的BOM。

CTI-CMS-1000-K9(M5)物料清單

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCS-C-C220-M5SX	UCS C220 M5 SFF 10高畫質，無CPU記憶體，硬碟，PCIe PSU	1	UCSC-C220-M5SX=
UCS-CPU-6140	2.3GHz Xeon Gold 6140 140W 18C 24.75MB快取記憶體	2	UCS-CPU-6140=
UCS-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666MHz RDIMM/PC4-21300	8	UCS-MR-X16G1RS-H=
UCS-HD300G10K12N	300GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	2	UCS-HD300G10K12N=
CIMC — 最新	IMC軟體 (推薦) C系列伺服器的最新版本	1	
UCSC-PSU1-770W	適用於機架式伺服器的Cisco UCS 770W AC電源	2	UCSC-PSU1-770W=
UCSC-RAILB-M4	用於C220和C240 M4和M5機架式伺服器的滾珠軸承導軌套件	1	UCSC-RAILB-M4=
UCSC-HS-C220M5	UCS C220 M5機架式伺服器150W CPU及以下散熱器	2	UCSC-HS-C220M5=
UCSC-BBLKD-S2	UCS C系列M5 SFF驅動器空白面板	8	UCSC-BBLKD-S2=
CBL-SC-MR12GM52	用於C240 M5伺服器上的UCSC-RAID-M5的超大蓋電纜	1	CBL-SC-MR12GM52=
UCSC-SCAP-M5	UCSC-RAID-M5的超上限，UCSC-MRAID1GB-KIT	1	UCSC-SCAP-M5=
UCSC-RAID-M5	Cisco 12G模組化RAID控制器，帶2GB快取記憶體	1	UCSC-RAID-M5=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE資料中心計算退出選項	1	
R2xx-RAID1	啟用RAID 1設定	1	

更多資訊：

CMS 1000 SKU(M6)

SKU / PID	說明	專案代號*
CTI-CMS-1K-M6-K9	思科會議伺服器1000	????

CTI-CMS-1000-K9(M6)物料清單

CMS PID	UCS PID	說明	數量
CTI-CMS-1K-M6-K9	UCSC-C220-M6S	UCS C220 M6機架，不帶CPU、記憶體、驅動器、1U wSFF硬碟底板	1
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	英特爾6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	2
CIT3-MR-X16G1RW	UCS-MR-X16G1RW	16GB RDIMM SRx4 3200(8Gb)	16
CIT3-SDB960SA1V	UCS-SDB960SA1V	960GB 2.5英吋企業價值6G SATA固態硬碟	2
CIT3-RAID-220M6	UCSC-RAID-M6T	Cisco 12G SAS RAID控制器，帶4GB FBWC (16驅動器)，帶1U托架	1
CIT3-PSU1-1050W	UCSC-PSU1-1050W	適用於機架式伺服器的Cisco UCS 1050W AC電源供應器	2
CIT3-TPM-002C	UCSX-TPM-002C	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證，適用於M6伺服器	1
自動擴展PID			
	CIMC — 最新	IMC軟體 (推薦) C系列伺服器的最新版本	1
	UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM空白	16
	UCSC-HSLP-M6	1U/2U LFF/SFF GPU SKU散熱器	2
	UCSC-R2R3-C220M6	C220/C225 M6 UCSC -HH Riser2和Riser 3套件	1
	CBL-SAS-C220M6	C220M6 SAS電纜(1U);(Pismo HBA)	1

	CBL-SCAP-C220M6	C220/C240M6 1U/2U超級電容電纜	1
	UCSC-BBLKD-S2	UCS C系列M5 SFF驅動器空白面板	8
	UCS-SCAP-M6	M6 SuperCap	1
	UCSC-RAIL-M6	ASY，機械製造，導軌套件，滾珠，M6	1

思科會議伺服器2000

Cisco Meeting Server 2000是針對Cisco Meeting Server (CMS，前身為Acano) 進行最佳化的UCS採用者產品。 該裝置旨在運行裸機。CMS 2000僅以機架安裝式機箱形式提供。

CMS 2000 SKU

(M4 — 從2017年6月首次發佈到2019年2月銷售和發貨。)

SKU / PID	說明	專案代號*
CTI-CMS-2K-BUN-K9	思科會議伺服器2000硬體和軟體捆綁包	南堆疊

*專案代號是首次推出產品的地方。 後續程式可能會引入硬體和軟體預載入更新。

下表顯示了CMS 2000的先前(M4)版本的物料清單。

CMS2000機箱的BOM

(M4 — 從2017年6月首次發佈到2019年2月銷售和發貨。)

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCS-SPM-MINI	UCS SP Select 5108 AC2機箱，帶FI6324	1	UCSB-5108-AC2=
UCSB-PSU-2500ACDV	2500W白金級AC熱插拔電源 — DV	4	UCSB-PSU-2500ACDV=
N01-UAC1	用於UCS 5108的單相AC電源模組	1	N01-UAC1=
UCSB-5108-PKG-HW	UCS 5108包裝，用於帶半寬刀片的機箱。	1	
UCS-FI-M-6324	UCS 6324機箱內FI，帶4個上行埠、1個40G ExpPort、16個10Gb	2	UCS-FI-M-6324=
N10-MGT013	適用於FI 6324的UCS管理器3.0，僅使用	2	
N20-FW014	UCS 5108刀片機箱FW套件3.1	1	
N20-FAN5	UCS 5108的風扇模組	8	N20-FAN5=

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
N20-CAK	UCS 5108刀鋒伺服器機箱配件包	1	N20-CAK=

CMS2000主刀片的物料清單

(M4 — 從2017年6月首次發佈到2019年2月銷售和發貨。)

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4，無CPU、記憶體、驅動器托架、硬碟、記憶體（升級）	1	UCSB-B200-M4=
UCS-CPU-E52695E	2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB快取記憶體/DDR4 2400MHz	2	UCS-CPU-E52695E=
UCSB-MLOM-40G-03	適用於刀鋒伺服器的Cisco UCS VIC 1340模組化LOM	1	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	適用於VIC的Cisco UCS連線埠擴充器卡（夾層卡）	1	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-EP-M4-R	適用於UCS B200 M4/B420 M4的CPU散熱器（背面）	1	UCSB-HS-EP-M4-R=
UCSB-HS-EP-M4-F	適用於UCS B200 M4/B420 M4的CPU散熱器（前部）	1	UCSB-HS-EP-M4-F=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE資料中心計算退出選項單一許可證金鑰	1	
UCS-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	2	UCS-HD300G10K12G=
UCSB-MRAID12G	含驅動器托架的Cisco FlexStorage12G SAS RAID控制器	1	UCSB-MRAID12G=
UCS-MR-1X081RV-A	8GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/單列/x4/1.2v	8	UCS-MR-1X081RV-A=

CMS2000輔助刀片的物料清單

(M4 — 從2017年6月首次發佈到2019年2月銷售和發貨。)

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCSB-B200-M4-U	UCS B200 M4，無CPU、記憶體、驅動器托架、硬碟、記憶體（升級）	7	UCSB-B200-M4=
UCS-CPU-E52695E	2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB快取記憶體/DDR4 2400MHz	14	UCS-CPU-E52695E=
UCSB-MLOM-40G-03	適用於刀鋒伺服器的Cisco UCS VIC 1340模組化LOM	7	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	適用於VIC的Cisco UCS連線埠擴充器卡（夾層卡）	7	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-EP-M4-R	適用於UCS B200 M4/B420 M4的CPU散熱器（背面）	7	UCSB-HS-EP-M4-R=
UCSB-HS-EP-M4-F	適用於UCS B200 M4/B420 M4的CPU散熱器（前部）	7	UCSB-HS-EP-M4-F=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE資料中心計算退出選項單一許可證金鑰	7	
UCSB-LSTOR-BK	FlexStorage空白面板，不帶控制器，不帶驅動器托架	14	UCSB-LSTOR-BK=
UCS-MR-1X081RV-A	8GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/單列/x4/1.2v	56	UCS-MR-1X081RV-A=

CMS 2000 SKU

（ M5 — 自2019年2月銷售和發運。）

SKU / PID	說明	專案代號*
CTI-CMS2KM5-BUN-K9	思科會議伺服器2000硬體和軟體捆綁包	???

*專案代號是首次推出產品的地方。後續程式可能會引入硬體和軟體預載入更新。

下表顯示了CMS 2000當前發貨版本的BOM。

CMS2000機箱的BOM

（ M5 — 自2019年2月銷售和發運。）

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCSB-5108-AC2	UCS 5108刀鋒伺服器AC2機箱，0 PSU/8風扇/0 FEX	1	UCSB-5108-AC2=
UCSB-PSU-2500ACDV	2500W白金級AC熱插拔電源 — DV	4	UCSB-PSU-2500ACDV=
N01-UAC1	用於UCS 5108的單相AC電源模組	1	N01-UAC1=

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCSB-5108-PKG-HW	UCS 5108包裝，用於帶半寬刀片的機箱。	1	
UCS-FI-M-6324	UCS 6324機箱內FI，帶4個上行埠、1個40G ExpPort、16個10Gb	2	UCS-FI-M-6324=
N10-MGT016	UCS管理器v4.0	2	
N20-FW016	UCS 5108刀鋒機箱防火牆套件4.0	1	
N20-FAN5	UCS 5108的風扇模組	8	N20-FAN5=
N20-CAK	UCS 5108刀鋒伺服器機箱配件包	1	N20-CAK=

CMS2000主刀片的物料清單

(M5 — 自2019年2月起銷售和發運。)

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCSB-B200-M5	UCS B200 M4，無CPU、記憶體、驅動器托架、硬碟、記憶體（升級）	1	UCSB-B200-M5=
UCS-CPU-6140	2.3 GHz 6140/140W 18C/24.75MB快取記憶體/DDR4 2666MHz	2	UCS-CPU-6140=
UCSB-MLOM-40G-03	適用於刀鋒伺服器的Cisco UCS VIC 1340模組化LOM	1	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	適用於VIC的Cisco UCS連線埠擴充器卡（夾層卡）	1	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-M5-R	適用於UCS B系列M5 CPU插槽的CPU散熱器（背面）	1	UCSB-HS-M5-R=
UCSB-HS-M5-F	適用於UCS B系列M5 CPU插槽的CPU散熱器（前）	1	UCSB-HS-M5-R=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE資料中心計算退出選項單一許可證金鑰	1	
UCS-HD300G10K12G	300GB 12G SAS 10K RPM SFF硬碟	2	UCS-HD300G10K12G=
UCSB-MRAID12G	含驅動器托架的Cisco FlexStorage12G SAS RAID控制器	1	UCSB-MRAID12G=
UCS-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/單列/x4/1.2v	8	UCS-MR-X16G1RS-H=
UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM空白	12	UCS-DIMM-BLK=

CMS2000輔助刀片的物料清單

(M5 — 自2019年2月起銷售和發運。)

SKU/產品型號	說明	數量	FRU
UCSB-B200-M5	UCS B200 M4，無CPU、記憶體、驅動器托架、硬碟、記憶體（升級）	7	UCSB-B200-M5=
UCS-CPU-6140	2.3 GHz 6140/140W 18C/24.75MB快取記憶體/DDR4 2666MHz	14	UCS-CPU-6140=
UCSB-MLOM-40G-03	適用於刀鋒伺服器的Cisco UCS VIC 1340模組化LOM	7	UCSB-MLOM-40G-03=
UCSB-MLOM-PT-01	適用於VIC的Cisco UCS連線埠擴充器卡（夾層卡）	7	UCSB-MLOM-PT-01=
UCSB-HS-M5-R	適用於UCS B系列M5 CPU插槽的CPU散熱器（背面）	7	UCSB-HS-M5-R=
UCSB-HS-M5-F	適用於UCS B系列M5 CPU插槽的CPU散熱器（前）	7	UCSB-HS-M5-F=
C1UCS-OPT-OUT	Cisco ONE資料中心計算退出選項單一許可證金鑰	7	
UCSB-LSTOR-BK	FlexStorage空白面板，不帶控制器，不帶驅動器托架	14	UCSB-LSTOR-BK=
UCS-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/單列/x4/1.2v	56	UCS-MR-X16G1RS-H=
UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM空白	12	UCS-DIMM-BLK=

CMS2000機箱(M6)的BOM

CTI-CMS-2K-M6-K9			
CIT3-FAN5	N20-FAN5	UCS 5108的風扇模組	8
CIT3-PSUT2500ACDV	UCSB-PSUT2500ACDV	2500W Titanium AC熱插拔電源 — DV	4
CIT3-UAC1	N01-UAC1	用於UCS 5108的單相AC電源模組	1
CIT3-FI-M-6324	UCS-FI-M-6324	UCS 6324機箱內FI，帶4個上行埠、1個40G擴展埠、16個10Gb	2

CIT3-5108-PKG-HW	UCSB-5108-PKG-HW	UCS 5108包裝，用於帶半寬刀片的機箱。	1
------------------	------------------	------------------------	---

CMS2000控制刀片(M6)的BOM

CIT3-B200-M6-CON	UCSB-B200-M6	CMS控制刀鋒	
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	英特爾6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	2
CIT3-MR-X16G1RW	UCS-MR-X16G1RW	16GB RDIMM SRx4 3200(8Gb)	16
CIT3-RAID12G-M6	UCSB-RAID12G-M6	Cisco M6 FlexStorage 12G SAS RAID控制器	1
CIT3-SDC960SA1V	UCS-SDC960SA1V	960GB 2.5英吋企業價值6G SATA固態硬碟	2
CIT3-MLOM-40G-04	UCSB-MLOM-40G-04	適用於刀鋒伺服器的Cisco UCS VIC 1440模組化LOM	1
CIT3-MLOM-PT-01	UCSB-MLOM-PT-01	適用於VIC的Cisco UCS連線埠擴充器卡 (夾層卡)	1
CIT3-TPM-002C	UCSX-TPM-002C	TPM 2.0、TCG、FIPS140-2、CC EAL4+認證，適用於M6伺服器	1

CMS2000媒體刀片(M6)的BOM

CIT3-B200-M6	UCSB-B200-M6-U	CMS媒體刀鋒	
CIT3-CPU-I6336Y	UCS-CPU-I6336Y	英特爾6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	14
CIT3-MR-	UCS-MR-	16GB RDIMM SRx4 3200(8Gb)	112

X16G1RW	X16G1RW		
CIT3-MLOM-40G-04	UCSB-MLOM-40G-04	適用於刀鋒伺服器的Cisco UCS VIC 1440模組化LOM	7
CIT3-MLOM-PT-01	UCSB-MLOM-PT-01	適用於VIC的Cisco UCS連線埠擴充器卡（夾層卡）	7
	N20-CAK	存取.用於5108刀片式伺服器機箱的套件，包括導軌套件、KVM轉換器	1
	N20-FW018	UCS 5108刀鋒機箱防火牆套件4.2	8
	UCSB-HS-M6-F	適用於UCS B系列M6 CPU插槽的CPU散熱器（前）	8
	UCSB-HS-M6-R	適用於UCS B系列M6 CPU插槽的CPU散熱器（背面）	8
	UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM空白	128
	N10-MGT018	UCS Manager v4.2和Intersight託管模式v4.2	1
	UCSB-FBLK-M6	Cisco B200 M6前驅動器空白滑板	14
	N20-CBLKB1	用於UCS 5108/單插槽的刀片插槽空白面板	7

較舊的PID

SKU / PID	說明	銷售結束？
UCSC-C220-M3SBE	中型TRC#2，僅硬體相當於原始BE6K MD	否

TelePresence 內容伺服器

Telepresence內容伺服器是UCS採用者最佳化產品，適用於 TelePresence®內容伺服器(TCS)。組織可以通過錄製視訊會議來分享知識並加強溝通。他們可以觀看即時和按需演示、遠端教育課程和企業培訓課程。此外，TCS可以將即時或錄製內容分發到任何電腦，或下載到您喜愛的攜帶型媒體裝置。Cisco TelePresence內容伺服器可作為專用裝置或VMware上的虛擬化應用程式提供。此裝

置旨在運行裸機。

TCS SKU

SKU / PID	說明	專案代號*
TCS-M4-PROBUN-K9	TCS包含5個記錄/2個啟用高級解決方案許可證	索諾馬海灘
TCS-M4-PRO10P-K9	TCS，包含10個記錄/2個正式啟用，包含高級解決方案許可證	索諾馬海灘

TCS SKU的BOM (對於上面列出的所有PID，M4 BOM相同)

CITG採用者PID	SAVBU PN	說明	數量	SAVBU FRU
TCS-M4-PROBUN-K9 TCS-M4-PRO10P-K9	UCSC-C220-M4S	UCS C220 M4 SFF，無CPU記憶體、高畫質PCIe PSU導軌套件	1	UCSC-C220-M4S=
CVC-CPU-E52640D	UCS-CPU-E52640D	2.60 GHz E5-2640 v3/90W 8C/20MB快取記憶體/DDR4 1866MHz	2	UCS-CPU-E52640D=
CVC-MR-1X081RU-A	UCS-MR-1X081RU-A	8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/單列/x4/1.2v	4	UCS-MR-1X081RU-A=
CVC-A03-D600GA2	A03-D600GA2	600GB 6Gb SAS 10K RPM SFF硬碟/熱插拔/驅動器滑板安裝	2	A03-D600GA2=
UCSC-RAILB-M4	UCSC-RAILB-M4	用於C220 M4和C240 M4機架式伺服器的滾珠軸承導軌套件	1	UCSC-RAILB-M4=
CVC-PSU1-770W	UCSC-PSU1-770W	適用於1U C系列機架式伺服器的770W AC熱插拔電源	2	UCSC-PSU1-770W=

CITG採用者PID	SAVBU PN	說明	數量	SAVBU FRU
CAB-9K12A-NA	CAB-9K12A-NA	電源線200/240V 6A (北美)	2	CAB-9K12A-NA=
UCSC-SCCBL220	UCSC-SCCBL220	Supercap電纜 950mm	1	UCSC-SCCBL220=
UCSC-HS-C220M4	UCSC-HS-C220M4	UCS C220 M4機架式伺服器的散熱器	2	UCSC-HS-C220M4=
UCSC-MLOM-BLK	UCSC-MLOM-BLK	MLOM空白面板	1	UCSC-MLOM-BLK=
N20-BBLKD	N20-BBLKD	UCS 2.5英吋 HDD空白面板	6	N20-BBLKD=
CVC-MRAID12G	UCSC-MRAID12G	Cisco 12G SAS模組化 Raid控制器	1	UCSC-MRAID12G=
CVC-PCIE-IRJ45	UCSC-PCIE-IRJ45	英特爾i350四埠 1Gb介面卡	1	UCSC-PCIE-IRJ45=

Expressway CE

CE1xK SKU

SKU	說明	專案代號
CE1400V-M7-K9	Cisco Expressway CE1400V裝置	KereAC4

下表顯示了CE1xK的當前發貨版本的BOM。

CE1400V-M7-K9物料清單

	說明	產品型號	採用者PID
利用的基礎伺服器	UCS-M7-MLB	UCSC-C220-M7S	
CPU	(16C/3.6GHz)	UCS-CPU-I6544Y	CE-CPU-M7
記憶體	5600MHz 16GB DIMM	UCS-MRX16G1RE3	BECE-RAM-M7
儲存	RAID控制器	UCSC-RAID-M1L16	BE6CE-RAIDCTRLR-M7

	600GB 10K SAS硬碟	UCS-HD600G10KJ4-D	BECE-DISK-M7
網路+ IO	OCP 3.0 MLoM NIC	UCSC-O-ID10GC-D	BECE-OCPNIC-M7
	PCIe NIC(4x10GE SFP+)	UCSC-PCIEIQ10GF-D	BECE-PCIENIC-M7
	10GE光纖SFP+	SFP-10G-SR	SFP-10G-SR
	10GE Cu RJ45 SFP+	GLC-TE	GLC-TE
	PCIe Riser卡	UCSC-RIS1A-22XM7	BE6CE-PCIERISR1-M7
		UCSC-RIS2A-22XM7	CE-PCIERISER2-M7
雜項	電源	UCSC-PSU1-1200W-D	BECE-PSU-M7
	可信平台模組	UCSX-TPM-002C-D	BECE-TPM-M7
	機架安裝套件	UCSC-RAIL-D	
(自動擴展)	CPU散熱器	UCSC-HSLP-C220M7	
	空白面板 (DIMM插槽)	UCS-DDR5-BLK	
	空白面板 (磁碟插槽)	UCSC-BBLKD-M7	
	儲存電纜	CBL-SAS-Y-C220M7	
	RAID控制器支架	UCSC-HPBKT-22XM7	
	OCP NIC子板	UCSC-OCP3-KIT-D	BECE-MLOMNICKIT-M7
	空白面板(Riser3)	UCSC-FBRS-C220-D	

外部參照

- EDCS-1100687
- [BE6K產品介紹](#)
- [BE7K產品介紹](#)
- [TelePresence Server產品手冊](#)
- [Cisco.com UC虛擬化登入頁](#)

- [技術區：](#)
- [Techzone:](#)
- [Cisco TelePresence內容伺服器產品手冊](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。