

6.0(2)A6(1)より下にダウングレードした後のNexus 3000(3548X/3524X)の復旧

内容

[概要](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

概要

N3K-C3548P-10GXは、6.0(2)A6(1)のリリースノートに従って、6.0(2)A6(1)以下ではサポートされていません。現在、CCOのソフトウェアダウンロードセクションでは、3548と3548Xの間のPIDは示されていません。ユーザエラーやその他の理由により、イメージがダウングレードされる可能性があります。

互換性のあるハードウェア(3548X/3524X)の健全性チェックが6.0(2)A6(3)で追加されました。これは、サポートされていないリリース(6.0(2)A6(1)より前)への誤ったダウングレードを防止します

問題

3548Xまたは3524Xで実行されているソフトウェアが6.0(2)A6(3)より前であり、ダウングレードが実行されるシナリオでは、シャーシをリロードすると、次のエラーが表示されます

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

リロード後にスイッチが無限スタックトレースにドロップする場合があります。

Ctrl -]の標準的なブレイクプロシージャを使用しても動作しません。Ctrl - cは動作しますが、無効なキックスタートイメージをロードし、ブートプロンプトにブレイクします。

解決方法

この状況から回復するには、スイッチをリロードし、キーシーケンスCtrl + Lを使用してBIOSを中断します。これでローダープロンプトが表示されます。互換性のあるキックスタート/システムイメージを起動してロードします。