



ミニストレージ

- [ミニストレージ \(1 ページ\)](#)
- [ミニストレージプロパティの表示 \(1 ページ\)](#)

ミニストレージ

ミニストレージスロットは、Cisco UCS M5 ブレードおよびラック サーバにある新しいスロットです。このスロットは空でも、SD ストレージ モジュールまたは M.2 SATA モジュールを装着してもかまいません。



(注) Cisco UCS Manager は、Micro-SD カードをサポートしていません。

ミニストレージ SD モジュールは、内蔵 SD コントローラと 2 つの SD カードスロットから構成されています。これらのカードには、RAID 1 の機能が備わっています。

ミニ M.2 SATA モジュールは、2 つの SATA スロットから構成されています。サーバ上にある PCH コントローラは、このモジュール上の SATA ドライブを制御します。

4.0(4a) 以降、Cisco UCS Manager はミニストレージの Marvell 88SE92xx PCIe から SATA 6Gb/s コントローラ (UCS-M2-HWRAID) を搭載した Cisco ブート最適化 M.2 コントローラをサポートしています。

Cisco UCS Manager を使用してミニストレージモジュールのインベントリ登録および管理を行うことができます。

ミニストレージ プロパティの表示

ミニストレージモジュールは、M5 以降のサーバでのみサポートされています。

ステップ 1 [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。

ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] の順に展開します。

- ステップ3** ミニストレージのプロパティを表示するサーバを選択します。
- ステップ4** [Work] ペインの [Inventory] タブをクリックします。
- ステップ5** [Motherboard] サブタブをクリックします。
- ステップ6** [Mini Storage] 領域で、[Expand] アイコンをクリックしてその領域を展開します。
ミニストレージのプロパティが表示されます。
-