

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo registro un Codian MCU /IP VCR /IP GW con un portero V2IU?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, los Productos IP GW 3510 del Cisco TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

### Q. ¿Cómo registro un Codian MCU /IP VCR /IP GW con un portero V2IU?

A.

Para registrar un Codian MCU, el IP VCR o el gateway IP con un portero V2IU, sigue los siguientes pasos:

1. En el V2IU: Van al **VoIP ALG > H.323** y fijan al modo gatekeeper al modo gatekeeper integrado. Vaya a los **prefijos de H.323** y agregue cualquier prefijo y el direccionamiento de la unidad que deben ser ruteados a.
2. En el MCU /IP VCR /IP GW vaya a las **configuraciones > al portero** y: Fije el uso del portero de H.323 a habilitado. Para el direccionamiento del portero de H.323 ingrese el direccionamiento de su V2IU. Para el tipo del registro del extremo del gatekeeper seleccione la terminal/gateway (si usted no está registrando los prefijos) o gateway (si usted está registrando los prefijos). Deje el prefijo para los registros MCU, el prefijo para los registros IP VCR o el prefijo para el espacio en blanco de los registros IP GW. Para H.323 ID a registrarse ingrese el identificador para su unidad. Para el MCU mantenga el prefijo ingresan el prefijo para su unidad, si la hay.
3. El tecleo **aplica los cambios** para registrar su unidad con el V2IU.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)