

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Tarea principal](#)

[Tarea](#)

[Instrucciones Paso a Paso](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

El módulo content switch (CS) se soporta en el híbrido y el modo nativo para el switch de Catalyst. Cuando está ejecutado con el código abierto híbrido en el Catalyst, el CS no se puede actualizar usando un servidor TFTP externo. La única forma de actualizar el CS es utilizar el bootflash MSFC.

Este documento proporciona la información para actualizar un CS en el modo híbrido.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Antes de utilizar esta configuración, asegúrese de que cumple con estos requisitos:

- Refiera a los [Release Note CS](#). El procedimiento de actualización en las notas de versión actual (el 1 de marzo, 2004) está para el Native IOS, no híbrido.

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Supervisor 1A con MSFC y el Policy Feature Card (PFC)
- Supervisor 2 con el MSFC2
- Supervisor 720
- CSM versión 2.7 o 3.1.2 o más alto para el soporte híbrido
- CatOS 7.5
- Cisco IOS® 12.1(13)E3
- Servidor TFTP

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.


```
session 5 !--- 5 is the physical slot that the CSM is installed in.CSM> upgrade slot0: c6s1b-  
apc.3-1-3.bin
```

6. Ponga cualquier imagen necesaria borrada en la parte posterior del paso 2 sobre el MSFC.
7. Accione el ciclo el CS o reinicie el switch de Catalyst.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- [Soporte del hardware del módulo content switching](#)
- [Descargas del software del módulo content switching \(clientes registrados solamente\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)