

show ip ospf neighbor コマンドで Two-Way 状態に固定されたネイバーが表示される理由

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[OSPF がそのネイバーを形成するしくみ](#)

[ルータがDR またはBDR の完全な隣接関係だけを形成する理由](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、show ip ospf neighbor コマンドでネイバー ルータが双方向状態に留まっていると表示される理由を説明しています。また、設定のヒントも説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

OSPF がそのネイバーを形成するしくみ

次のトポロジにおいて、すべてのルータはイーサネット ネットワーク上で Open Shortest Path First (OSPF) を実行しています。

次に示すのは、R7 と R8 における show ip ospf neighbor コマンドの出力例です。

```
R7# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 170.170.3.4 1
2WAY/DROTHER 00:00:34 170.170.3.4 Ethernet0 170.170.3.3 1 2WAY/DROTHER 00:00:34 170.170.3.3
Ethernet0 170.170.3.8 1 FULL/DR 00:00:32 170.170.3.8 Ethernet0 170.170.3.2 1 FULL/BDR 00:00:39
170.170.3.2 Ethernet0 R8# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address
Interface 170.170.3.4 1 FULL/DROTHER 00:00:37 170.170.3.4 Ethernet0 170.170.3.3 1 FULL/DROTHER
00:00:37 170.170.3.3 Ethernet0 170.170.3.7 1 FULL/DROTHER 00:00:38 170.170.3.7 Ethernet0
170.170.3.2 1 FULL/BDR 00:00:32 170.170.3.2 Ethernet0
```

R7 が完全な隣接関係を確立するのは Designated Router (DR; 代表ルータ) と Backup Designated Router (BDR; バックアップ代表ルータ) だけであることに注目してください。他のすべてのルータには双方向隣接関係が確立しています。これは OSPF の正常の動作です。

ルータは、ネイバーの hello パケット内にそれ自体を発見すると、いつでも双方向通信を確認してネイバー状態を双方向状態に変更します。この時点で、ルータは DR と BDR の選定を行います。DR と BDR が選定されると、その 2 つのルータのうち 1 つが DR または BDR である場合、ルータはネイバーと完全な隣接関係を形成しようとします。OSPF ルータは、正常に完了したデータベース同期プロセスを備えたルータと完全に隣接関係になります。このプロセスによって、OSPF ルータはリンク状態情報を交換して、同一の情報をデータベースに読み込みます。ここでも、このデータベース同期プロセスは、2 つのルータのうち 1 つが DR または BDR である場合にだけ実行されます。

ルータがDR またはBDR の完全な隣接関係だけを形成する理由

OSPF は、大規模ネットワークの要件に集中するために設計されたものです。すべてのルータが接続している他のすべてのルータと隣接関係を形成したとすると、大量の Link-State Advertisements (LSA; リンクステート アドバタイズメント) がネットワーク全体に送信されます。あるブロードキャスト ネットワークに接続されたルータの数が n だとすると、 $n * (n-1) / 2$ 個のネイバー ペアができることとなります。ネイバーのすべてのペアがデータベースと同期しようとすると、LSA の量が膨大になります。そのシナリオでは、あるルータがその隣接ネイバーすべてに LSA をフラッディングし、受け取った側のネイバーがさらにその隣接ネイバーに LSA をフラッディングしていくこととなります。次のネイバーの図でもわかるように、各ルータはそれ自体のネイバーとデータベースを同期させる必要がある場合、各ルータは 4 つの隣接関係を確立することが必要になります。

OSPF は、DR と BDR を使うことでネットワーク内のルータがすべてのペアを同期させることを回避します。この方法で、隣接関係は DR と BDR に対してだけ形成され、ネットワークに送信される LSA の数は削減されます。これで、DR と BDR だけが 4 つの隣接関係を持ち、他のすべてのルータは 2 つの隣接関係を持つこととなります。このため、Nonbroadcast Multiaccess (NBMA) メディア経由のポイントツーマルチポイント ネットワークのハブにあるルータは、DR/BDR として設定される必要があります。詳細は、『[フレームリレーを介しての NBMA モードでの OSPF の実行に関する問題](#)』を参照してください。

場合によっては、DR や BDR にならないようルータを設定することが望ましい場合もあります。これは、`ip ospf priority priority# interface` サブコマンドで OSPF 優先度を 0 に設定することで実行できます。2 つの OSPF ネイバーが、どちらもその OSPF インターフェイス優先度を 0 に設定している場合、完全隣接関係ではなく双方向隣接関係を確立します。

次のトポロジで例を示します。フレームリレー経由で接続されているルータが 3 つあります。フレームリレー インターフェイスは、ブロードキャストとして定義されますが、メイン ネットワークへの接続を持つルータだけに DR になる資格があります。他の 2 つのルータはインターフェイス優先度が 0 に設定されているので、DR や BDR になる資格がありません。ネイバーになることはできますが、双方向状態になるだけです。

このトポロジのネイバー テーブルは次のようになります。

```
DRother1# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 170.170.9.5 1  
FULL/DR 00:00:30 170.170.9.5 Serial0.5 170.170.10.8 0 2WAY/DROTHER 00:00:38 170.170.9.8  
Serial0.5 DRother1#
```

上記の図で、DRother1 ルータが DRother2 ルータとの間で双方向隣接関係を確立していることに注目してください。

関連情報

- [OSPF に関するサポート ページ \(英語 \)](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)