

セキュリティ管理アプライアンスの新しいGUIバナーの無効化/有効化

内容

[概要](#)

[NGUIの背景](#)

[バナーの無効化](#)

[バナーを再度有効にする](#)

概要

このドキュメントでは、セキュリティ管理アプライアンス(SMA)の新しいWebインターフェイス(WSI)を無効にするプロセスについて説明します。

NGUIの背景

AsyncOS 12.0以降のSMAデバイスで新しいWebインターフェイスが導入されました。この機能の実装により、ユーザはWebページの上に新しいバナーを表示できます(レガシーWebインターフェイスにログインすると)。このバナーは、クリックするとユーザを新しいWebインターフェイスにルーティングします。バナーの表示は次のとおりです。



注：サブコマンドNGUIBANNERは現在SMAでのみ使用でき、Eメールセキュリティアプライアンス(ESA)では使用できません。

バナーの無効化

セキュアシェル(SSH)セッションを介してデバイスに接続する必要があります。接続したら、CLIにログインし、コマンドadminaccessconfigを使用して、次に示すようにバナーを無効にします。

```
sma.cisco.com> adminaccessconfig
```

```
Select the operation you want to perform:
```

```
BANNER - Configure pre-login message (banner) for the appliance administrator login.
WELCOME - Configure welcome message (post-login banner) for the appliance administrator login.
IPACCESS - Configure IP-based access for appliance administrative interface.
CSRF - Configure web UI Cross-Site Request Forgeries protection.
NGUIBANNER - Enable/Disable the Next Generation User Interface Banner.
XSS - Configure Cross-Site Scripting Attack protection.
ENCRYPTCONFIG - Configure encryption of sensitive data in the appliance.
HOSTHEADER - Configure option to use host header in HTTP requests.
TIMEOUT - Configure GUI and CLI session inactivity timeout.
[> nguibanner
```

The Next Generation User Interface is currently enabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface? [Y]N.

sma.cisco.com> commit

変更を確定すると、GUIにバナーが表示されなくなります。

バナーを再度有効にする

バナーを再び有効にするには、同じコマンドチェーンに従う必要がありますが、今回は次に示すようにYと入力してバナーを有効にする必要があります。

[> nguibanner

Next Generation User Interface is currently disabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface ? [N]Y

sma.cisco.com> **commit**