

ESA/CES - Procedure om geclusterde apparaten te registreren bij AMP voor endpoints

Inhoud

[Inleiding](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Stap 1 - Meld u aan bij en navigeer naar de AMP-pagina op de ESA/CES.](#)

[Stap 2 - Wijzig de configuratie.](#)

[Stap 3 - Schakelt over naar de MACHINE-OCR-modus.](#)

[Stap 4 - Registreer AMP voor endpoints voor de instelling van de machine.](#)

[Stap 5 - Schakelt over naar Cluster Mode.](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding


Dit document beschrijft de procedure om Cisco Email Security Appliances (ESA)/Cloud Email Security (CES) applicaties in een geclusterde configuratie omgeving te registreren voor Advanced Malware Protection (AMP) voor endpoints.

Probleem

Opmerking: Dit document is geschreven vanaf ESR/CES AsyncOS 11.1. Raadpleeg de [gebruikershandleidingen en documentatie](#) voor meer informatie over ESR/CES.

Wanneer u probeert een ESA/CES-cluster met AMP voor endpoints uit de GUI te registreren binnen de pagina **Security Services > File Reputation and Analysis**, wordt de knop **Registreer applicatie met AMP voor endpoints** grijs weergegeven en is deze niet in staat de registratie te voltooien.

In de afbeelding weergegeven:



Oplossing

Om een ESA/CES-apparaat in een geclusterde configuratie te registreren voor Advanced Malware Protection voor endpoints, dient dit te worden gedaan met **overgangen op machineniveau**. Dit betekent dat voor elke machine in het cluster een individuele opheffen instelling heeft die voorrang

zal krijgen.

De volgende stappen moeten worden voltooid:

Stap 1 - Meld u aan bij en navigeer naar de AMP-pagina op de ESA/CES.

Navigeer in op **Security Services > File Reputation and Analysis** en controleer de huidige configuratie modus. Dit wordt aangegeven door de **Modus - Cluster** in de bijgeleverde uitvoer.

File Reputation and Analysis



Mode —Cluster: AMPTEST  Change Mode... ▼

▶ Centralized Management Options


Advanced Malware Protection	
File Reputation:	Enabled
File Analysis:	Enabled

[Edit Global Settings...](#)

[Click here to group or view appliances for File Analysis reporting.](#)

Stap 2 - Wijzig de configuratie.

Klik op **Gecentraliseerde beheeropties > Instellingen beheren**.




Mode —Cluster: AMPTEST [Change Mode...](#) ▼

▼ Centralized Management Options


Settings are defined:

[Delete Settings for this feature at this mode.](#)

[You can also Manage Settings.](#) 

Advanced Malware Protection	
File Reputation:	Enabled
File Analysis:	Enabled


Onder **Instellingen beheren** kopieert u de configuratie van het cluster naar de betreffende machine die u hebt aangemeld. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, kunt u de wijzigingen indienen en doorgeven.



Stap 3 - Schakelt over naar de MACHINE-OCR-modus.

Klik op de vervolgkeuzemodus **Wijzigen...** en selecteer de betreffende machine met de aanpasbare optie.

File Reputation and Analysis




[Click here to group or view appliances for File Analysis reporting.](#)

Stap 4 - Registreer AMP voor endpoints voor de instelling van de machine.

Nadat de configuratiemodus in de **machine** is ingeschakeld: **<naam machine>**.

Klik op **Global Settings...** vouwt vervolgens de **geavanceerde instellingen** uit voor component **Bestandsanalyse**.

Klik op de knop om **applicatie met AMP voor endpoints** te registreren om de registratie te voltooien.



Herhaal stap 1 - 4 op de resterende machines in het cluster om voor AMP voor endpoints te registreren.

Waarschuwing: ESR/CES-softwareversies die door defect id zijn getroffen: [CSCvp23281](#) moet Stap 5 overslaan zoals op het defect dat bij de tijdelijke verwerking is ontstaan.

Stap 5 - Schakelt over naar Cluster Mode.

Nadat elke machine met AMP voor endpoints is geregistreerd, wijzigt u de modus terug naar cluster door de overgangen van de machine voor bestandsreputatie en -analyse te verwijderen bij **Gecentraliseerde beheeropties > Instellingen beheren**. Alle apparaatinstellingen moeten overeenkomen zodat het clusteren met succes kan werken. De knop **Registreer applicatie met AMP voor endpoints** wordt dan nog steeds grijs en niet beschikbaar in de clustermodus.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)
- [Cisco Advanced Malware Protection voor endpoints - Documentatieportal](#)
- [Cisco Cloud-e-mail security - eindgebruikershandleidingen](#)
- [Cisco e-mail security applicatie - eindgebruikershandleidingen](#)