

# Содержание

[Введение](#)

[Почему я не могу зарегистрировать номера E.164 от своего VCR IP Codian до сторожевого устройства MXM?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence IP VCR 2210 и VCR Cisco TelePresence MSE 8220 продуктов.

### Вопрос. Почему я не могу зарегистрировать номера E.164 от своего VCR IP Codian до сторожевого устройства MXM?

О. Регистры VCR IP Codian к сторожевому устройству MXM как шлюз и сторожевое устройство MXM только позволяют шлюзам регистрировать префиксы; поэтому, VCR IP не может зарегистрировать номера E.164.

Префикс может использоваться для доступа ко всем записям VCR IP и папкам. На странице **Settings> Gatekeeper**, устанавливает Префикс для регистрации VCR IP, и выбирать Register как сервисный префикс. Можно тогда обратиться к записям на VCR IP путем набора номера префикса, придерживавшегося номером E.164. Например, для достижения записи с ID 111 на VCR IP с префиксом 22 наберите 22111.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)