

Содержание

[Введение](#)

[Почему мои вызовы иногда понижаются при использовании Зажигать-Vcon сторожевого устройства MXM или Pathnavigator с MCU Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Почему мои вызовы иногда понижаются при использовании Зажигать-Vcon сторожевого устройства MXM или Pathnavigator с MCU Codian?

О. Polycom Pathnavigator и Зажигают-Vcon сторожевые устройства MXM, останавливает текущие вызовы, если зарегистрированный модуль изменяет свою регистрацию. Это означает, что, если VCR MCU или IP создает разовую конференцию и регистрирует ее в Pathnavigator, звонит на других конференциях, будет отброшен. Когда запланированные конференции с регистрацией запустятся, вызовы будут также отброшены. Предотвратить это:

1. Перейдите к **Параметрам настройки > Конференции** и отмените выбор разовых конференций Регистра со сторожевым устройством.
2. Перейдите к **Параметрам настройки > Сторожевое устройство** и установите регистрацию ID для запланированных конференций к Отключенному.
3. Установите префикс сервиса MCU так, чтобы другие конференции могли быть достигнуты путем набора номера префикса и номера конференции.

Также используйте Codian встроенное сторожевое устройство, которое не отбрасывает вызовы таким образом. Можно также граничить со сторожевым устройством Codian к Pathnavigator или MXM и использовать обоих.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)