

体验重新启动的SPA9xx系列电话

目录

[简介](#)

[SPA9xx电话为什么随机地重新启动？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一个在思科小型企业产品设置、故障排除和维护的系列协助。

Q. SPA9xx电话为什么随机地重新启动？

A. 有您能设法为了隔离关于随机重启的问题在您的SPA9xx电话的一些工作：

替换交换机

若可能，您可以尝试替换SPA9xx电话连接的交换机。您可以也要通过检查电缆和LED指示灯检查您的SPA9xx物理连接对它。

禁用设置

您可以临时地禁用在您的SPA9xx的供应为了检查那是否导致重新启动。


1. 检查您的SPA9xx IP地址。您能通过您在IP电话的LCD屏幕获取IP地址。按**设置按钮**，然后按**9**。LCD屏幕显示当前IP地址。
2. 在地址字段启动您的浏览器，类型**http://IP_Address_of_your_SPA9xx**，并且按回车。



您当前准备配置NAT的

SPA9xx。如果Web接口要求输入用户名和密码，这意味着设备被您的供应商锁定。请与您的协助的各自VoIP供应商联系。

3. 去**Admin洛金>Advanced**，单击**Provisioning选项**和集提供**Enable (event)**对不。




单击 Submit All Changes (提交所有更改)。

调试您的SPA并且配置Syslog


SPA9xx通过Syslog派出调试信息到系统日志服务器。推荐获取在您的SPA9xx的SIP数据包为了确定重新启动的原因。默认情况下，它使用端口514。

1. 访问您的SPA9xx网页用户界面。进行以上提到的说明。
2. 去Admin >Advanced，单击**System**选项和集调试服务器对您的系统日志服务器(即x.y.z.w的IP地址：端口)。此IP地址一定是从SPA设备上可到达的。设置调试级别到3。



单击 Submit All Changes (提交所有更改)。

3. 为了捕获SIP信令消息，在line选项，集合SIP调试选项下到全双工。文件输出将是 "syslog.514.log"。



单击 Submit All Changes (提交所有更改)。注意：确保您的PC的防火墙不会阻塞端口514。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)