



unset コマンド

- [unset ipsec policy_group](#), on page 1
- [unset ipsec policy_name](#), on page 2
- [unset network cluster subscriber details](#), on page 2
- [unset network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration](#), on page 3
- [unset network dns options](#), on page 3
- [unset network domain](#), on page 4
- [unset network ntp options](#), on page 4
- [unset network ipv6 gateway](#), on page 5
- [unset network ipv6 static_address](#), on page 5

unset ipsec policy_group

このコマンドは、指定されたグループの ipsec ポリシーをディセーブルにします。

```
unset ipsec policy_group policy_group
```

Syntax Description

パラメータ

policy_group グループ名を指定します。

Command Modes

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 不可

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset ipsec policy_name

このコマンドは、指定された名前の ipsec ポリシーをディセーブルにします。

```
unset ipsec policy_name policy_name
```

Syntax Description

パラメータ 説明

policy_name ディセーブルにするポリシー名を指定します。

Command Modes

管理者 (admin:)

Usage Guidelines

すべてのポリシー名を無効にするには、*policy_name* に対して ALL を入力します。

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 不可

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network cluster subscriber details

このコマンドは、コマンドプロンプトの代わりに GUI からサブスクリバ ノードを削除する必要があることを通知するメッセージを表示します。

```
unset network cluster subscriber details
```

Command Modes

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 不可

適用対象: Unified Communications Manager、Communications Manager の IM and Presence サービス、および Cisco Unity Connection。

GUI からサブスクリバを削除するメッセージ

```
admin: unset network cluster subscriber details
Please use the Cisco Unified Communications Manager on the first node.
Navigate to System > Server and click "Find".
```

```
Unable to del: NULL
Executed command unsuccessfully.
```

unsetnetworkclustersubscriberdynamic-cluster-configuration

このコマンドは、パブリッシャのダイナミック クラスタ設定をディセーブルにします。[ダイナミッククラスタ設定 (Dynamic Cluster Configuration)] オプションの値は、パブリッシャでゼロに設定されます。

unset network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration

Command Modes

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 不可

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、および Cisco Unity Connection。

unset network dns options

このコマンドは、DNS オプションの設定を解除します。

unset network dns options [{timeout}] [{attempts}] [{rotate}]

Syntax Description

パラメータ 説明

timeout システムがDNSクエリを失敗と判断するまでの待ち時間をデフォルトに設定します。

attempts 失敗するまでのDNS 試行回数をデフォルトに設定します。

rotate ネームサーバを選択するための方法をデフォルトに設定します。これは、ネームサーバ間での負荷分散方法に影響します。

Usage Guidelines

このコマンドを実行すると、システムが自動的に再起動します。

Command Modes

管理者 (admin:)

Usage Guidelines

このコマンドを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。



Caution

続行すると、システムのネットワーク接続が一時的に失われます。

要件

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network domain

このコマンドは、ドメイン名を設定解除し、サーバを再起動します。

unset network domain

Command Modes

管理者 (admin:)

Usage Guidelines

このコマンドを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

要件

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

例

```
admin: unset network domain
cmdSetIp.domain.name.change.warning
Continue (y/n)?
trying to restart system...
Warning: Restart could take up to 5 minutes...
Shutting down Service Manager. Please wait...
```

unset network ntp options

このコマンドは、ドメイン名を設定解除し、サーバを再起動します。

unset network ntp options

Command Modes

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 可能

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network ipv6 gateway

このコマンドは、サーバ上の IPv6 ゲートウェイを解除します。

unset network ipv6 gateway [*{reboot}*]

Syntax Description

パラメータ	説明
<i>reboot</i>	変更の適用後にサーバをリブートします。
Note	デフォルトでは、サーバの再起動は行われません。

Command Modes

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 可能

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network ipv6 static_address

このコマンドは、固定 IPv6 アドレスの設定を解除します。

unset network ipv6 static_address [*{reboot}*]

Syntax Description

パラメータ	説明
<i>reboot</i>	変更の適用後にサーバをリブートします。

Command Modes

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 不可

適用対象: Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection

例

```
admin: admin:unset network ipv6 static_address
```

```
W A R N I N G
```

```
The Server must be rebooted for these changes to take effect.
```

```
Please make sure that you reboot this server.
```

```
IPv6 static address was removed.
```