

הגדרות של מקשי בחירה

חיוג בעזרת מספר לחיוג מהיר	ח. מקוצר
מענה לשיחה	ענה
חזרה לנושא העזרה הקודם	חזרה
הצטרפות לשיחה בקו משותף	הצטרף
קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה.	נסה שוב
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים.	בטל
הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה.	הצטרף מ.
הגדרה או ביטול של העברת שיחות	עקוב אחרי
מחיקת רשומות או הגדרות	נקה
סגירת החלון הנוכחי	סגור
הצגת משתתפי הוועידה	מתוועדים
הקמת שיחת ועידה	ועידה
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ערוך חיוג	מחק
פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'.	פרטים (SCCP בלבד)
חיוג מספר טלפון	חייג
העברת שתי שיחות זו לזו	העבר יש. (SCCP בלבד)
הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'	לא להפריע
עריכת מספר ביומן שיחות	ערוך חיוג
ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית	סיים שיחה
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	מחק
חזרה למסך הקודם	צא
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת	קב. חטיפה
העברת שיחה או ניתוב מחדש לשירות הודעות קוליות	הפנה מיד



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified IP Phone 7970 Series for Cisco Unified Communications Manager 6.0 Cisco Unified Communications Manager עבור 6.0 גרסה 6.0 (SIP וכן SCCP)

הגדרות מקשי הבחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים
משימות נפוצות בטלפון

משימות טלפון שיחות

לחץ	הצגת העזרה המוקדמת בטלפון
הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על ח. חוזר . לחלופין, לחץ על לחצן הניווט כאשר הטלפון השפופרת לעריסה, כדי להציג את היומן 'שיחות שבוצעו'.	חיוג חוזר של מספר
הרם את השפופרת.	מעבר לשפופרת במהלך שיחה.
לחץ על או ולאחר מכן הנח את השפופרת בעריסה.	מעבר לרמקול או לאוזנייה במהלך שיחה.
לחץ	השתקת הטלפון
לחץ כדי לבחור ביומן שיחות. כדי לחייג, סמן רשימה והרם את השפופרת.	שימוש ביומני שיחות
לחץ על ע' חיוג >>	עריכת מספר
לחץ על החזק או על המשך .	החזקה/המשך שיחה
לחץ על העבר , הזן את המספר חדש ולחץ שוב על העבר .	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על לחצן האינטרקום, הזן מספר במידת הצורך ודבר לאחר הישמע הצליל.	ביצוע שיחת פנים
לחץ על עוד < ועידה , חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה .	הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13327-01

גישה לתכונה	
תכונה משויכת ללחצן	
ניידות משויכת ללחצן	
החזקה משויכת ללחצן	
ועידה משויכת ללחצן	
העברה משויכת ללחצן	
כתובת URL של שירות טלפונים משויכת ללחצן	
רישום כתובת URL ביומן שיחות מוכן לעריכה (SIP בלבד)	
אפשרות שנבחרה	
תכונה מופעלת	

סמלי הלחצנים

הודעות	
שירותים	
עזרה	
ספרי טלפון	
הגדרות	
אמצעי אחסון	
רמקול	
השתק	
אוזניות	

הסמלים במסך הטלפון

מצב קו ושיחה	
י'העברת שיחות' מופעלת	
שיחה במצב 'החזקה'	
שיחה מחוברת	
שיחה נכנסת	
לא בעריסה	
בעריסה	
קו משותף בשימוש	
הודעה ממתינה	
שיחה מאומתת	
שיחה מוצפנת	
קו תפוס ברשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (התכונה BLF)	
קו לא פעיל ברשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (התכונה BLF)	
רשימת חיוג מהיר, יומן שיחות או ספר טלפונים (מצב הקו אינו ידוע)	
הקו במצב 'לא להפריע' (התכונה BLF)	
קו פנים לא פעיל	
שיחת פנים חד-כיוונית	
שיחת פנים דו-כיוונית	
מצב שמע או וידאו	
השפופרת בשימוש	
האוזניים בשימוש	
הדיבורית בשימוש	
מאופשר וידאו (SCCP בלבד)	

צירוף מספר שיחות בקו אחד כדי להקים שיחת ועידה	צירוף (SCCP בלבד)
הצגת נושאי עזרה שונים	קישורים
הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה	ראשי
אירוח שיחת ועידה Meet-Me	MeetMe
הצגת מקשי בחירה נוספים	עוד
התחלת שיחה חדשה	החל שיחה
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת	חטיפה אחרת
אחסון שיחה באמצעות 'שיחה חונה'	חנה
מענה לשיחה בקבוצה שלך	חטיפה
שליחת פניות בביצוע שיחות למנהל המערכת	QRT
חיוג חוזר של המספר האחרון	ח.חוזר
ניתוק משתתף משיחת ועידה	הסר
המשך שיחה בהחזקה	המשך
ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה	RmLstC
שמירת ההגדרות שנבחרו	שמור
חיפוש רישום במדריך טלפונים	חפש
בחירת פריט בתפריט או שיחה	בחר
העברת שיחה	העבר
רענון התוכן	עדכן
בחירת מצב של תצוגת וידאו	וידאו (SCCP בלבד)
מחיקת תווים שהוזנו	>>
תנועה בין תווים שהוזנו	<<