

思科 CVR100W Wireless-N 无线路由器软件发布说明书

发布日期：2012 年 2 月

软件版本：CVR100W-K9-1.0.0.16

本软件发布声明书主要介绍思科 CVR100W 无线路由器软件版本 CVR100W-K9-1.0.0.16 中需要注意的重要事项以及存在的软件问题。

内容

本文档包含以下内容：

- [注意事项](#)
- [已知问题](#)
- [快速索引](#)

注意事项

1. CVR100W 基于 Web 的设备管理器支持以下浏览器：
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 以及更高版本
 - Mozilla Firefox 3.0 以及更高版本
 - Apple Safari 3.0 以及更高版本
 - Google Chrome 5.0 以及更高版本
2. CVR100W 默认开启无线接入功能。您可以通过无线方式连接至 CVR100W 的无线网络。首次配置时，请查看 CVR100W 底部的标签获取默认的无线网络名称 (SSID) 和密钥等信息。

3. WDS 只能工作在 SSID1 上。如连接到其它 SSID 的无线客户端所在的虚拟局域网与 SSID1 相同，也可以通过 WDS 链路访问互联网。
4. 修改 WAN 接口配置或者因其它设置（比如打开或关闭无线接入功能，启用或停用 Cisco Smart Connect 应用等）而造成 br0 接口的配置被修改时，系统将更新 WAN 接口的 IP 地址。
5. 在创建第一个 VPN 账号或者删除最后一个 VPN 账号时，系统将自动重启。
6. Quick VPN 客户端运行在操作系统为 Windows Vista 或 Windows 7 的 PC 上时，要求开启 Windows 自带的防火墙功能以便 VPN 客户端能正常工作。
7. Quick VPN 客户端不支持 Mac 操作系统。

已知问题

下表列出了 CVR100W-K9-1.0.0.16 软件版本中存在的问题：

序号	描述
CSCtx72393	无线客户端无法接收到从 WAN 端到 WLAN 端的组播数据流。 解决办法 将无线客户端连接至 CVR100W 的某一以太网端口接收组播数据流。
CSCtx72623	如果 WDS 链路和 VPN 连接隧道之间长时间负载大量的数据流，VPN 连接断开。 解决办法 手动重连 VPN 隧道。

快速索引

产品支持	
CVR100W 产品主页	www.cisco.com/go/cn/cvr100w
客户支持中心	www.cisco.com/support
产品渠道合作伙伴中心 (需要登录)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
软件下载	www.cisco.com/web/CN/solutions/industry/segment_sol/small/index.html#small_down
产品保修信息	www.cisco.com/web/CN/solutions/industry/segment_sol/small/index.html#~service
产品服务热线	8008888168 (固定电话) 4006282616 (移动电话)

Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco Systems, Inc. 和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标。www.cisco.com/go/trademarks 上提供 Cisco 商标的列表。提及的第三方商标为其相应所有人的财产。使用 “合作伙伴” 一词并不暗示思科和任何其他公司之间存在合伙关系。(1005R)

© 2012 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。P/N: 78-20686-01