



Pikaopas



Cisco IP-puhelin 7902G

Cisco IP-puhelin 7902G on peruspuhelin joka käyttää puheen siirtoon IP (Internet Protocol) -verkkoa.

Puhelimella voit soittaa ja vastata puheluihin sekä käyttää peruspuhelintoimintoja, kuten pitoa, koputusta, kutsunsiirtoa, puhelun siirtoa, puhelun toistoa sekä neuvottelupuheluita.

Cisco IP-puhelin 7902G:n yleisesittely

Oheisessä kuvassa ja tekstissä esitellään Cisco IP-puhelin 7902G:n näppäimet ja muut osat.

Cisco IP-puhelin 7902G:n toiminnot



1. Cisco IP-puhelimen tyyppimerkintä

- Kertoo mihin puhelinmallistoon puhelimesi kuuluu.

2. Ohjelappu ja muovisuoja

- Pahvilappua, joka on suojattu muovisuojuksella, voit käyttää merkitsemään puhelimesi numero. Voit myös merkitä pikavalintanumerosi tähän lappuun.

3. Toimintänäppäimet

- Viimeksi valitun numeron toisto
- Puhelun siirto
- Neuvottelu
- Viestit

Näillä näppäimillä soitat viimeksi valittuun numeroon, teet puhelun siirron, muodostat puhelinneuvottelun tai otat yhteyttä puhepostiin.

4. Äänenvoimakkuus-näppäin

- Kasvattaa tai hiljentää luurin äänenvoimakkuutta. Jos luuri on paikoillaan, tällä näppäimellä säädät soittoäänenvoimakkuutta.

5. Pito-näppäin

- Laittaa käynnissä olevan puhelun pitoon, palauttaa pidossa olevan puhelun tai vaihtaaaktiivisen puhelun pidossa olevaan puheluu riippuen puhelutilanteesta.

6. Asetukset-näppäin

- Tämä näppäin aktivoi äänivalikon, jolla puhelimen ominaisuuksia voidaan muuttaa. Näppäintä saa käyttää vain järjestelmänhallinnan ohjeiden mukaan.

Huom. Jos vahingossa painat näppäintä ja aktivoit äänivalikon, laske luuri alas niin pääset pois äänivalikoista.

7. Numeronäppäimistö

- Toimii kuten muissakin puhelimissa.

8. Luuri, jossa merkkivalo

- Toimii kuten normaali puhelinluuri. Luurin yläosassa oleva merkkivalo vilkkuu kun puhelin soi ja palaa jatkuvasti kun sinulle on puhepostia (riippuu järjestelmän määrittämisistä).

Puhelimen käyttöohjeita

Seuraavien Cisco IP-puhelin 7902G:n perustoimintojen pikaohjeiden avulla voit aloittaa puhelimesi käyttämisen.

Kuinka soitan puhelun?

Voit käyttää jotain seuraavista tavoista soittaaksesi puhelun:

- Nosta luuri ja näppäile puhelinnumero.
- Nosta luuri ja paina noin kahden sekunnin ajan numeronäppäintä johon olet määritellyt pikavalinnan.
- Paina **Viimeksi valitun numeron** -toistonäppäintä soittaaksesi uudestaan viimeksi soittamaasi numeroon.

Kuinka vastaan puheluun?

- Nosta luuri.

Kuinka lopetan puhelun?

- Laske luuri.

Kuinka laitan puhelun pitoon?

- Paina **Pito**-näppäintä, **Pito**-näppäimen valo syttyy.
- Palataksesi pidossa olevaan puheluun, paina **Pito**-näppäintä uudestaan.

Puhelu pysyy käynnissä vaikka sinä ja puhelun toinen osapuoli ette kuule toisianne. Voit vastata tulevaan puheluun tai aloittaa uuden puhelun kun alkuperäinen puhelu on käynnissä.

Huom: Koska puhelun laittaminen pitoon käynnistää pitomusiikin tai pitoäänen, vältä neuvottelupuhelujen laittamista pitoon.

Kuinka säädän luurin äänen-voimakkuutta?

- Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä ylös tai alas kun puhelu on käynnissä. Äänenvoimakkuuden säätö tallentuu automaattisesti kun vapautat **Äänenvoimakkuus**-näppäimen.

Kuinka säädän soittoäänien voimakkuutta?

- Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä ylös tai alas kun luuri on alhalla. Soittoäänien voimakkuuden säätö tallentuu automaattisesti kun vapautat **Äänenvoimakkuus**-näppäimen.

Lisätoimintojen käyttö

Kun olet oppinut käyttämään Cisco IP-puhelin 7902G:n perustoimintoja, käytä seuraavia ohjeita oppiaksesi käyttämään puhelimen lisätoimintoja.

Kuinka käytän puhepostia?

Puhelinjärjestelmän vastaava määrittelee mitä puhepostijärjestelmää puhelimesi käyttää. Puhepostin käytön tarkemmat ohjeet löytyvät puhepostin mukana tulevasta käyttöohjeesta.

Päaset puhepostilaatikkoosi painamalla **Viestit**-näppäintä. Tämän jälkeen seuraa puhepostin ääniohjeita.

Huom: Puhelimesi luurissa oleva merkkivalo palaa puhelimen puhepostimäärittysten mukaisesti, jos sinulla on puhepostiviestejä.

Kuinka teen puhelinneuvottelun?

- Puhelun aikana, paina **Neuvottelu**-näppäintä. Näin automaattisesti aktivoit uuden puhelulinjan ja laitat alkuperäisen puhelun pitoon.
- Soita uusi puhelu toiseen numeroon.
- Kun uuteen puheluun vastataan, paina uudestaan **Neuvottelu**-näppäintä lisätäksesi uuden puhelun neuvotteluun.

Huom: Kun puhelunneuvottelun aloittaja poistuu neuvottelusta, uusia neuvottelijoita ei voida lisätä.

Kuinka käytän koputusta?

Jos sinulla on puhelu kesken kun uusi puhelu saapuu, kuulet koputusäänien tai näet

että luurin merkkivalo vilkkuu riippuen puhelimesi määrittelyistä.

Uuteen puheluun vastaaminen

1. Paina **Pito**-näppäintä jolloin alkuperäinen puhelu menee pitoon.
2. Palataksesi alkuperäiseen puheluun, paina **Pito**-näppäintä. Voit vaihtaa aktiivista ja pidossa olevaa puhelua painamalla **Pito**-näppäintä.

Kuinka siirrän puhelun?

1. Puhelun aikana, paina **Puhelunsiirto**-näppäintä, jolloin puhelu laitetaan pitoon.
2. Valitse numero mihin haluat siirtää puhelun.
3. Kun uuden puhelun soiton menoääni kuuluu, paina **Siirto**-näppäintä uudestaan. Vaihtoehtoisesti, kun vastapuoli vastaa, kerro että aiot siirtää puhelun ja paina **Siirto**-näppäintä uudestaan.

Huom: Jos uuteen puheluun ei vastata, paina **Pito**-näppäintä palataksesi alkuperäiseen puheluun.

Kuinka teen kutsunsiirron?

- Nosta luuri ja paina ****1**. Kuulet lyhyen äänimerkin. Valitse numero johon haluat siirtää kaikki puhelusi. Numeron valinnan jälkeen kuulet lyhyen äänimerkin, joka vahvistaa että kutsunsiirto on aktiivisena.
- Peruuttaaksesi puhelujen siirron, paina ****2**. Kuulet lyhyen äänimerkin, joka vahvistaa että kutsunsiirto on poistettu.

Kutsunsiirron vinkkejä

- Voit siirtää puhelusi toiseen Cisco IP-puhelimeen tai perinteiseen puhelimeen.
- Jos kutsunsiirto on aktiivisena mutta siirron kohde ei vastaa puheluun, puhelu siirtyy puhepostiin sinun postilaatikkoosi.
- Voit määritellä kutsunsiirron kohteen Cisco CallManagerin käyttäjäliittymän kautta tietokoneesi web-selaimella.

Päästäksesi tähän käyttäjäliittymään, pyydä järjestelmänvalvojalta web-sivun osoite ja käyttäjätunnukseksi sekä salasanasasi.

Kuinka käytän pikavalintoja?

Voit määritellä enintään neljä pikavalintanäppäintä puhelimeesi käyttäen Cisco CallManagerin käyttäjäliittymää. Päästäksesi tähän käyttäjäliittymään, pyydä järjestelmänvalvojalta web-sivun osoite ja käyttäjätunnukseksi sekä salasanasasi. Kun olet määritellyt pikavalintanumerot, voit soittaa pikavalintoihin.

Pikavalinnan käyttö

- Paina ja pidä noin kahden sekunnin ajan pikavalintanumeroa vastaavaa näppäintä.

Lisätietoja

Ensimmäinen lisätietoja antava taho on järjestelmänvalvoja. Häneltä saat tietoja web-käyttäjäliittymästä sekä puhelimen asetuksen äänivalikosta.

