

Portable Product Sheet - Voice Density



Son Güncelleme: Kasım 9, 2004

Platform Başına Ses Arayüzü Sayıları

Aşağıda verilen miktarlar fiziksel port sayısına göredir, cihaz başına desteklenen ses miktarı kullanılan codec'e göre değişiklik gösterebilir.

Platform	Ses Arayüzü Tipi					
	Analog				Sayısal	
	FXS	FXO	E&M	DID	PRI/T1/E1	ISDN-BRI
ATA186	2	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
IAD2400	16	8	Hayır	8	Hayır	1
827-4V	4	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
1751	12	12	6	4	1	6
1760	16	16	8	8	1	8
2801	16	16	8	8	8*	8
2600XM						
NM-2V	4	4	4	4	Hayır	2
NM-HDA	12	8	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	1	Hayır
2811						
NM-HDA	12	8	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	4	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
Onboard	16	16	8	12	8	8

Portable Product Sheet - Voice Density



Platform	Ses Arayüzü Tipi					
	Analog				Sayısal	
	FXS	FXO	E&M	DID	PRI/T1/E1	ISDN-BRI
2821						
NM-HDA	12	8	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
EVM-HD ¹	24	12	0	8	Hayır	8
Onboard	16	16	8	12	8	8
2851						
NM-HDA	12	8	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
EVM-HD ¹	24	12	0	8	Hayır	8
Onboard	16	16	8	12	8	8
2691						
NM-2V	4	4	4	4	Hayır	2
NM-HDA	12	8	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
3620						
NM-2V	4	4	4	4	Hayır	2
NM-HDA	12	8	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
NM-2V	12	12	12	12	Hayır	6
NM-HDA	36	24	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	6	Hayır
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4

Portable Product Sheet - Voice Density



Platform	Ses Arayüzü Tipi					
	Analog				Sayısal	
	FXS	FXO	E&M	DID	PRI/T1/E1	ISDN-BRI
3660						
NM-2V	24	24	24	24	Hayır	12
NM-HDA	72	48	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	12	Hayır
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
3725						
NM-2V	8	8	8	8	Hayır	4
NM-HDA	24	16	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	4	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
3745						
NM-2V	16	16	16	16	Hayır	8
NM-HDA	48	32	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	8	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
3825						
NM-HDA	12	8	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
EVM-HD ¹	24	12	0	8	Hayır	8
Onboard	16	16	8	12	8	8

Portable Product Sheet - Voice Density



Platform	Ses Arayüzü Tipi					
	Analog				Sayısal	
	FXS	FXO	E&M	DID	PRI/T1/E1	ISDN-BRI
3845						
NM-HDA	12	8	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Hayır	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Hayır	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
EVM-HD ²	24	12	0	8	Hayır	8
Onboard	16	16	8	12	8	8
VG2xx						
VG248	48	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
VG200						
NM-2V	4	4	4	4	Hayır	2
NM-HDV	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	2	Hayır
AS5xx0						
AS5350	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	8	Hayır
AS5400	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	16(T1)/28(CT3)	Hayır
Cat4000						
WS-X4604-GWY	14	6	6		2	6
Cat6000						
WS-X6624-FXS	24	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
WS-X6608	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	8	Hayır
WS-SVC-CMM	72	Hayır	Hayır	Hayır	18	Hayır
7x00						
7200	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	18	Hayır
ICS7750						
MRP300	8	8	4	8	2	4
MRP3-8FXS	8	4	2	4	1	2
MRP3-16FXS	16	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır

Notlar:

1. Maksimum bir tane EVM-HD modülü desteklenir.
2. Maksimum iki tane EVM-HD modülü desteklenir.