

# ةقلاع ةجدولا رابتخا

## ةمدقمل

اهتداعتسا ةيفيكيو دعب نع سايقلا تالاصتا لشف بابسا دنتمسما اذه حضوي

- زاهج - Cisco Catalyst Center (Cisco IOS® XE) زاهجل يئاقلا لال ديذجتلا لشفي نا نكمي ماظن ىلع [CSCwk39268](#) Cisco عاااخأ فرعم ببسب Cisco IOS XE زاهج ىلع (Cisco IOSXE) ةلسرمل دعب نع سايقلا تانايب لشف ي ببستمي امم، Cisco IOS XE زاهج ليغشت Catalyst Center زكرم ىلا ةرثاتملا ةزهجالا نم
- Catalyst Center ةطساوب ايئاقلا ةداع اهديذجت متيو ةدحاو ةنسل ةحلص ةداهشلا نوكت اهتيجالص اهتانا نم اموي 60 لبق
- ةيؤر، اورثاتي نا لم تامل نم نيذلا وأ، ةلكشملا هذه نم نيررضتملا عالعملل نكمي Catalyst زكرم ي ةقثب نم ةلاسرا

## ةرثاتملا تارادصلا

- لغشت يئالا Cisco IOS XE ةكبش ةزهجا ريذت يئالا 2.3.7.11 لبق Catalyst زكرم تارادصلا 17.12.1-17.12.4 تارادصلا

## ةقدلا

ةلكشملا لجل ةثالثل تارايلال هذه نم ي مادختسا عالعملل ىلع مزلي

رفوتتس. 2.3.7.10 PSMU110 وأ 2.3.7.9 PSMU60 وأ 2.3.7.11 ىلا Catalyst زكرم ةيقرت: 1 رايخلال مدختسملا ةهجاو ي جاربل ةرادا > ماظنلا نمض ةيقرتلل (جماربل ةنايص شيذحت) SMU Cisco Catalyst زكرمل (GUI) ةيموسرلا

يصوت يذلا رادصلا نم ثدحا رادصلا وأ 17.12.5 ىلا رثؤملا Cisco IOS XE زاهج ةيقرت: 2 رايخلال Cisco هب

the ل ةئزجتلا ةيمزراوخ شيذحتو Catalyst Center GUI نم push-telemetry-ضرف: 3 رايخلال trustPoint ىلا زاهجال ىلا sha512 ىلا



Reason : Failed to get ID certificate from CA server sdn-network-infra-iwan:Certificate renewal failed.

Catalyst زكرم ىل زاهجلا مادختسا عبتت تانايب ةلاح نم ققحت :3 ةوطخلا

جارجال جذومن

```
Device#show tel con all
Telemetry connections
-----
Index Peer Address Port VRF Source Address State State Description
-----
36284 x.x.x.x 25103 0 x.x.x.x Connecting Connection request made to transport handler
```

ةلاح يف طقف ،مادختسالا عبتت تانايب لاصتا ليغشت متي مل ،لاثملا اذه يف :ةظحالم لاصتالا

ةيفاضا تامولعم

زكرم نم بلالقا اذه عفد نكمي ةددعتملا Cisco IOS XE ةزهجال ةبسنلاب (a.)  
تاودأ > ميمصتلا نم (CLI) رماوالا رطس ةهجاو بلاوق ريفوت لالخنم Catalyst  
(CLI) رماوالا رطس ةهجاو بلاوق:

```
crypto pki trustpoint sdn-network-infra-iwan
no hash sha256
hash sha512
```

ةئزجتلا شيدحت دعب دعب دعب نع عفدلا صرف (ب)

1. نوزخملا > ديوزتلا > ةمئاقلا ىل لقتنا
2. فيضملا مسا بسح (ةزهجال) زاهجال ديدحت
3. مادختسالا عبتت تاداعا شيدحت > مادختسالا عبتت > تاءارجا ددح
4. ةوقلا نيوكت وحن عفدلا نيكمت
5. ةمهمل لاسراو جلالعمل ربع ةعباتملا

ءارجا هنا م ،لعفلا ب رثاتم ماظن حالصا ىل SMU ةدحو تيبثت يدؤي له :ةعئاش ةلئسا  
فيئاقو

تثدح دق ةلكشملا تناك اذا .ةلكشملا ثودح لبق اهتيبثت بجي و فيئاقو لحيه SMU ةدحو نإ

3. رايخلا ددح، ةدوجوملا ةلشافلا  
ةمظنألا دادرتسالا. ايئاقلا ةلكشملا حسم ىلا SMU تيبتت يدؤي نلف، لعفلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا