

عبرت تانايب لاصتا ةداعتساب مق ديجت لشف ببسب لطم لكشب مادختسال Catalyst Center IOS-XE ةزهجأ لىل ع PKI ةداهش 17.12.4 لىل ح 17.12.1 تارادصلال لغشت لىل

ةمدقملال

اهتداعتسا ةيفيكيو دعب نع سايقلال تالاصتال لشف بابسا دنتمال اذه حضوي

- زاهج - Cisco Catalyst Center (Cisco IOS® XE) زاهج لىل اقلللال ديجتلال لشف لىل نكمي
ماظن لىل [CSCwk39268](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/CSCwk39268.html) عاااخأ فرعم ببسب Cisco IOS XE زاهج لىل ع (Cisco IOSXE
ةلسرملال دعب نع سايقلال تانايب لشف لىل ببستى امم، Cisco IOS XE زاهج لىل لغشت
Catalyst Center زكرم لىل ةرثأتملال ةزهجألال نم
- Catalyst Center ةطساوب لىل اقلللال ةداع اهديجت متيو ةدحاو ةنسل ةحلص ةداهشلال نوكت
اهتلىل حالص اءاتنال نم اموي 60 لبق
- ةيؤر، اورثأتى نأ لىل ماحملا نم نىلأ وأ، ةلكشملا هذه نم نىلررضتملال ءالمعلل نكمي
Catalyst زكرم لىل ةقثب نم ءالسر

ةرثأتملال تارادصلال

- لغشت لىل ع Cisco IOS XE ةكبش ةزهجأ لىل 2.3.7.11 لبق Catalyst زكرم تارادصلال
17.12.1-17.12.4 تارادصلال

ةقذلال

ةلكشملا لىل ةثالثل تارايلال هذه نم لىل مادختسال ءالمعلال لىل مزلي

- رفوتتس. 2.3.7.10 PSMU110 وأ 2.3.7.9 PSMU60 وأ 2.3.7.11 لىل Catalyst زكرم ةيقرت: 1 رايخال
مدختسملا ةهجاو لىل جماربلا ةرادا > ماظنلال نمض ةيقرتلل (جماربلا ةنايص لىل دخت) SMU
Cisco Catalyst زكرم لىل (GUI) ةيموسرلل

لصوت لىل رادصلال نم لىل رادصلال وأ 17.12.5 لىل رثؤملا Cisco IOS XE زاهج ةيقرت: 2 رايخال
Cisco هب


```
Device# show logging
%PKI-2-CERT_RENEW_FAIL: Certificate renewal failed for trustpoint sdn-network-infra-iwan
Reason : Failed to get ID certificate from CA server sdn-network-infra-iwan:Certificate renewal failed.
```

Catalyst زكرم ىل زاهجلا مادختسا عبتت تانايب ةلاح نم ققحت 3 ةوطخل

جارجلا جذومن

```
Device#show tel con all
Telemetry connections
-----
Index Peer Address Port VRF Source Address State State Description
-----
36284 x.x.x.x 25103 0 x.x.x.x Connecting Connection request made to transport handler
```

ةلاح يف طقف ،مادختسالا عبتت تانايب لاصتا ليغشت متي مل ،لاثملا اذه يف :ةظحالم لاصتالا

ةيفاضا تامولعم

زكرم نم بلالقا اذه عفد نكمي ةددعتملا Cisco IOS XE ةزهجال ةبسنلاب (a.)
تاودا > ميمصتلا نم (CLI) رماوالا رطس ةهجاو بلالقا ريوفوت لالخ نم Catalyst
(CLI) رماوالا رطس ةهجاو بلالقا:

```
crypto pki trustpoint sdn-network-infra-iwan
no hash sha256
hash sha512
```

ةئجتلا ثيدحت دعب دعب دعب نع عفدلا صرف (ب)

1. نوزخملا > ديوزتلا > ةمئاقلا ىل لقتنا
2. فيضملا مسا بسح (ةزهجال) زاهجلا ديحت
3. مادختسالا عبتت تاداعا ثيدحت > مادختسالا عبتت > تاءارجا ددح
4. ةوقلا نيوكت وحن عفدل نيكمت
5. ةمهملا لاسراو جلالعمل ربع ةعباتلا

ءارجا هنا ما ،لعفلا ب رثا تم ماظن حالصا اىلإ SMU ةدحو تىبثت يدؤي له :ةعئاش ةلئسا
؟يئاقو

تثدح دق ةلكشملا تناك اذا .ةلكشملا شودح لبق اهت بىبثت بجيو ويئاقو لىه SMU ةدحو نإ
ةمظنألا دادرئسالا .ايئاقولت ةلكشملا حسم اىلإ SMU تىبثت يدؤي نلف ،لعفلا ب
3. رايخالا ددح ،ةدوجوملا ةلشافلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء نأ عمة ف نمة دختسمل معد و تمة مة دقتل ةر شبل او
امك ة قة قة دنوكت نل ةللأل ةمچرت لصفأ نأ ةظحال مة چرئ. ةصاخلا مة تغلب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مة دقتل ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعلا وه
للإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةق دن ع اهتئل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) للصلأل للزلچنلإل دن تسمل